

# 1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2012

1. Svetilka v koordinatnem izhodišču kroglevnega koordinatnega sistema  $(r, \theta, \phi)$  seva svetlobno moč  $P=50W$  enakomerno v vse smeri. Kolikšen je Poynting-ov vektor  $\vec{S}=?$  na razdalji  $r=1m$ ? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.
- (A)  $I_r \cdot 6W/m^2$       (B)  $I_\phi \cdot 6W/m^2$       (C)  $I_\theta \cdot 4W/m^2$       (D)  $I_r \cdot 4W/m^2$
2. Ladja odplove iz Lizbone ( $\lambda=9^\circ W$ ,  $\phi=38^\circ N$ ) na zahod po vzporedniku  $38^\circ N$  proti otočju Azori. Čez  $1050km$  ladja zaide v neurje in se potopi. Na kateri zemljepisni dolžini  $\lambda'=?$  naj iščejo brodolomce?
- (A)  $21^\circ W$       (B)  $12^\circ W$       (C)  $18.5^\circ W$       (D)  $28.5^\circ W$
3. Če je  $T(x, y, z)$  funkcija porazdelitve absolutne temperature v prostoru s kartezičnimi koordinatami  $x$ ,  $y$  in  $z$ , je rezultat računske operacije  $\text{grad}(T)=?$  fizikalna veličina z merskimi enotami:
- (A) vektor,  $K/m$       (B) skalar,  $K/m$       (C) vektor,  $K.m$       (D) skalar,  $K.m$
4. Fluorescentna svetilka moti radijski sprejemnik na frekvenci  $f=918kHz$  ob vsakem vžigu, torej dvakrat v eni periodi izmeničnega toka frekvence  $f_z=50Hz$ . Na mestu sprejema na oddaljenosti  $r=10m$  od svetilke za elektromagnetne veličine motenj velja:
- (A)  $|\vec{E}|/|\vec{H}|=377\Omega$       (B)  $|\vec{E}|/|\vec{H}|>377\Omega$       (C)  $|\vec{E}|/|\vec{H}|<377\Omega$       (D)  $|\vec{E}|=0$
5. GPS sprejemnik je opremljen z anteno, ki hkrati sprejema vse vidne radiodavigacijske satelite nad obzorjem na frekvenci  $f=1.57542GHz$ . Smernost  $D=?$  antene GPS sprejemnika sme znašati največ:
- (A)  $3dbi$       (B)  $3dBd$       (C)  $3$       (D)  $2dBi$
6. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas  $88MHz..108MHz$  z ločljivostjo  $B=10kHz$  (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Čas ene meritve spektra  $t=?$  znaša:
- (A)  $2\mu s$       (B)  $2ms$       (C)  $20ms$       (D)  $0.2s$
7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo  $P_o=+20dBm$  na neusmerjeni anteni ( $G_o=1$ ) na frekvenci  $f=2.5GHz$ . Prenosni računalnik na oddaljenosti  $r=30m$  je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno ( $G_s=1$ ). Jakost sprejema  $P_s=?$  znaša:
- (A)  $-70dBm$       (B)  $-60dBm$       (C)  $-50dBm$       (D)  $-40dBm$
8. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci  $f=150MHz$  kazijo neželjeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov  $l=?$  (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:
- (A)  $0.4m$       (B)  $0.5m$       (C)  $0.6m$       (D)  $0.7m$
9. Radioteleskop dela na frekvenci vodikove črte  $f=1421MHz$ . Premera antene radioteleskopa znaša  $d=100m$ . Na kateri najmanjši razdalji  $r=?$  dosega takšna antena enake lastnosti kot za opazovane nebesne predmete?
- (A)  $95m$       (B)  $950m$       (C)  $9500m$       (D)  $95km$
10. Antene za  $f=1GHz$  žal ne moremo pritrdiriti drugače na os vrtiljaka kot tako, da se fazno središče antene nahaja na ekscentričnosti  $e=1cm$  od osi vrtiljaka. Ekscentričnost vnese v meritve polja napako faze  $\phi=?$ :
- (A)  $\pm 6^\circ$       (B)  $\pm 12^\circ$       (C)  $\pm 18^\circ$       (D)  $\pm 24^\circ$
11. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost  $R_s=1m\Omega$  pri frekvenci  $f=1MHz$ . Pri kateri frekvenci  $f'=?$  se sevalna upornost zanke podvoji:
- (A)  $1.091MHz$       (B)  $1.189MHz$       (C)  $1.414MHz$       (D)  $2MHz$
12. Polvalovni dipol izdelamo iz razmeroma debele žice  $d=0.05\lambda$ . Na frekvenci, ko dolžina takšnega dipola ustreza natančno polovici valovne dolžine, bo impedanca debelega dipola  $Z=R+jX=?$  pri napajanju točno v sredini:
- (A)  $R>73\Omega$ ,  $X<0\Omega$       (B)  $R=73\Omega$ ,  $X=0\Omega$       (C)  $R=73\Omega$ ,  $X>0\Omega$       (D)  $R<73\Omega$ ,  $X=0\Omega$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 06.11.2012

1. visokofrekvenčno moč na sprejemni anteni merimo topotnim merilnikom, ki meri sproščeno topoto na bremenskem uporu s pomočjo termočlena. S takšnim topotnim merilnikom zanesljivo merimo najnižjo moč  $P_{MIN}=?$
- (A) +30dBm      (B) 10mW      (C)  $10\mu W$       (D) -80dBm
2. Gornjo frekvenčno mejo koaksialnega voda določa pojav višjih valovodnih rodov. Laboratorijski merilni instrumenti so opremljeni s koaksialnimi vtičnicami in vtikači iz družine "Precision-N", ki imajo gornjo frekvenčno mejo  $f_{MAX}=?$
- (A) 2.45GHz      (B)  $18\text{GHz}$       (C) 94GHz      (D) 517GHz
3. Neprosojen zaslon se nahaja v ravnini XZ. Na zaslon vpada ravninski val iz smeri  $-y$  (polprostor  $y<0$ ). Majhna odprtina  $(\Delta x, \Delta z \ll \lambda)$  v zaslonu v koordinatnem izhodišču se obnaša kot Huygens-ov izvor, ki seva v polprostor  $y>0$  s smernim diagramom  $F(\theta, \phi)=?$
- (A)  $1+\sin(\theta).\sin(\phi)$       (B)  $1+\sin(\theta).\cos(\phi)$       (C)  $1+\cos(\theta_x)$       (D)  $1+\cos(\theta)$
4. skok tangencialne komponente električnega polja  $I_{N\text{X}}(\bar{E}_1-\bar{E}_2)$  opišemo z magnetnim ploskovnim tokom  $\bar{K}_m$ . Magnetni naboji in tokovi sicer v resnici ne obstajajo, so le računski pripomoček, kjer ima  $\bar{K}_m$  merske enote:
- (A)  $377\Omega/m$       (B)  $A/m$       (C)  $m/A$       (D)  $V/m$
5. Sevanje neznane antene računamo po Lorentz-ovem izreku o recipročnosti. Kot sondi uporabimo polvalovni električni dipol na dovolj veliki razdalji  $r>2.d^2/\lambda$  v Fraunhoferjevem področju. Izračun nam neposredno daje:
- (A)  $\mathbf{I}_r \cdot \bar{\mathbf{S}}$       (B)  $\mathbf{I}_s \cdot \bar{\mathbf{E}}$       (C)  $\mathbf{I}_s \cdot \bar{\mathbf{H}}$       (D)  $\bar{\mathbf{E}} \text{ in } \bar{\mathbf{H}}$
6. Enakomerno osvetljena kvadratna odprtina (brez fazne napake) dosega smernost  $D=31\text{dBi}$  pri frekvenci  $f=10\text{GHz}$ . Kolikšna je velikost odprtine  $a=?$  (stranica kvadrata)? ( $c=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )
- (A) 10cm      (B) 30cm      (C) 1m      (D) 3m
7. Piramidni lijak vzbujamo z osnovnim rodom  $TE_{01}$  v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka  $l$  izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti  $a=1\text{dB}$ . Kolikšna je smernost odprtine  $D=?$  s stranicama  $a=5.5\lambda$  in  $b=4.5\lambda$ ?
- (A) 25dBi      (B) 24dBi      (C) 23dBi      (D) 22dBi
8. Najmočnejši stranski snopi velike  $(a, b \gg \lambda)$ , enakomerno osvetljene pravokotne odprtine so glede na glavni snop sevanja antene oslabljeni za  $a=?$  [dB]? Napaka faze osvetlitve odprtine je zanemarljivo majhna.
- (A) -45dB      (B) -31dB      (C) -7dB      (D) -13dB
9. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer  $d=2\text{m}$ . Globina zrcala v temenu znaša  $h=20\text{cm}$ . Na kateri oddaljenosti  $f=?$  od temena se nahaja gorišče rotacijsko-simetričnega zrcala?
- (A) 80cm      (B) 100cm      (C) 125cm      (D) 160cm
10. Umetni dielektrik izdelamo s kovinskimi palčkami. Palčke usmerimo v smer električnega polja. Najbolj učinkovito povečanje navidezne relativne dielektrične konstante prostora  $\epsilon_r$  dosežemo s palčkami dolžine  $l=?$
- (A)  $\lambda/4 < l < \lambda/2$       (B)  $l=\lambda/2$       (C)  $\lambda/2 < l < 3\lambda/4$       (D)  $l=3\lambda/4$
11. Glavna prednost eno-zrcalne parabolične antene izmagnjenega (offset) izreza v primerjavi z anteno z rotacijsko-simetričnim rezom zrcala je v naslednji lastnosti izdelane antene:
- (A) manjša antena      (B) manjši žarilec      (C) preprosta oblika      (D) ni senčenja
12. Eno-zrcalna antena z rezom paraboličnega zrcala in preprostim žarilcem v njegovem gorišču doseže največjo smernost  $D_{MAX}$  in največji dobitek  $G_{MAX}$ , ko osvetlitev roba zrcala upade za  $A=?$  glede na sredino zrcala:
- (A) -10dB      (B) -20dB      (C) -30dB      (D) -40dB

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 27.11.2012

1. Vektorski voltmeter z dvema visokofrekvenčnima vhodoma meri naslednje fizikalne veličine kazalcev napetosti v frekvenčnem pasu od 1MHz do 1000MHz:

- (A) razliko faze in obe amplitudi      (B) razliko faze in razmerje amplitud      (C) obe fazi in razmerje amplitud      (D) obe fazi in obe amplitudi

2. Pravokotni kovinski valovod WR90 za frekvenčni pas od 8.2GHz do 12.4GHz (laboratorijske vaje v pasu 10GHz) ima naslednje notranje izmere a x b (v milimetrih), da dosežemo enorodovno delovanje v navedenem frekvenčnem pasu:

- (A)  $165.1 \times 82.55$       (B)  $86.36 \times 43.18$       (C)  $22.86 \times 10.16$       (D)  $7.112 \times 3.556$

3. Bočno skupino sestavimo iz dveh neusmerjenih (izotropnih) izvorov na razdalji  $d=?$ , ki jih napajamo z enako amplitudo in enako fazo ( $I_1=I_2$ ). V katerem območju  $d=?$  ima smerni diagram skupine tri snope sevanja?

- (A)  $\lambda/4 < d < 3\lambda/4$       (B)  $\lambda/2 < d < 3\lambda/2$       (C)  $\lambda < d < 2\lambda$       (D)  $\lambda/4 < d < \lambda$

4. Osno skupino dveh izotropnih virov na izbrani razdalji  $d$  napajamo z enako velikima tokovoma  $I_1=I_2 e^{j\phi}$ . Veličini  $d$  in  $\phi$  izbiramo za največjo smernost osne skupine  $D_{MAX}$  ne glede na sevalni izkoristek  $\eta$ . Kolikšen mora biti fazni zamik  $\phi=?$  za  $D_{MAX}$ ?

- (A)  $\phi=-kd$       (B)  $\phi=kd/2$       (C)  $\phi=kd$       (D)  $\phi=\pi$

5. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih anten, ki imata vsaka zase  $D_e=3\text{dBi}$  in impedanco  $Z=50\Omega$ . Kolikšna je smernost skupine  $D=?$ , če znaša  $\text{Re}(Z_{12})=-5\Omega$  na izbrani razdalji  $d$  med antenama in anteni napajamo so fazno z enako velikima tokovoma  $I_1=I_2$ ?

- (A) 5.5dBi      (B) 6dBi      (C) 6.5dBi      (D) 7dBi

6. Mikrotraktasta antena je izdelana kot bakrena pravokotna krpica s stranicama  $a$  in  $b$  na eni strani dvostranskega tiskanega vezja debeline  $d$  in dielektričnosti  $\epsilon_r$  ter veliko bakreno ravnino mase na drugi strani. Glavni vzrok za slab sevalni izkoristek  $\eta$  je:

- (A) majhen  $a$       (B) majhna  $a$  in  $b$       (C) majhen  $d$       (D) majhen  $\epsilon_r$

7. Sevanje bočne skupine želimo električno odkloniti navzdol za kot  $\alpha=10^\circ$  pod obzorje. Kolikšen naj bo fazni zasuk  $\phi=?$  med sosednjima antenama na pokončni razdalji  $d=\lambda$  (gornja antena prehiteva), da dosežemo zahtevani odklon glavnega snopa?

- (A)  $31.3^\circ$       (B)  $62.5^\circ$       (C)  $90^\circ$       (D)  $125^\circ$

8. V prostoru izmerimo amplitudi obeh komponent električne poljske jakosti in sicer:  $|E_V|=8V/m$  in  $|E_H|=6V/m$ . Uporabljeni merilnik ne zna meriti faze. V kakšnih mejah se lahko nahaja osno razmerje polarizacije  $R=?$  (v linearnih enotah)?

- (A)  $1 \leq R \leq 1.333$       (B)  $1.333 \leq R \leq \infty$       (C)  $0.75 \leq R \leq 1.333$       (D)  $0.75 \leq R \leq 1$

9. Umetni satelit je opremljen z linearno polarizirano oddajno anteno in se nenadzorovano suče. Kolikšno je razmerje sprejete moči  $P_{MAX}/P_{MIN}=?$  na zemeljski postaji, ki je opremljena z neidealno krožno polarizirano anteno s  $|Q_S|=0.17$ ?

- (A) 1.1      (B) 1.22      (C) 2.23      (D) 1.5

10. Huygens-ov izvor z izmerami  $\Delta x=0.01\lambda$  in  $\Delta y=0.03\lambda$  v ravnini xy osvetlimo z idealno desno-krožno polariziranim valovanjem (RHCP,  $Q=0$ ) v spodnjem pol-prostoru  $z<0$ . S kakšno polarizacijo seva Huygens-ov izvor v gornji pol-prostor  $z>0$ ?

- (A) eliptično  $R=3$       (B) eliptično  $R=9$       (C) odvisno od  $\theta, \phi$       (D) RHCP

11. UMTS telefon je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu 2.1GHz. Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša  $T_N=10K$ , šumna temperatura tal pa  $T_z=290K$ . Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene  $T_A=?$

- (A) 150K      (B) 290K      (C) 54K      (D) 10K

12. Sonce vidimo pod zornim kotom  $\alpha_{Sonca}=0.5^\circ$  in na dani frekvenci seva s temperaturo  $T=10^6K$ . Za koliko se poveča šumna temperatura  $\Delta T=?$  usmerjene antene s smernim diagramom v obliki stožca z  $\alpha_{antene}=5^\circ$ , ko jo iz hladnega neba zasukamo v Sonce?

- (A)  $10^4K$       (B)  $10^5K$       (C)  $10^6K$       (D)  $10^8K$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 11.12.2012

1. Prevajalna funkcija četveropola  $H(\omega)$  med priključkoma dveh anten v reverberančni komori ima naslednjo časovno odvisnost, ko se oba mešalnika rodov vrtita:

- (A) naključni fazo in amplitudo      (B) stalno fazo in naključno amplitudo      (C) naključno fazo in stalno amplitudo      (D) stalni fazo in amplitudo

2. Sprejemna merilna glava skalarnega analizatorja vezij (za merjenje smernega diagrama anten) pravilno deluje z visokofrekvenčnim izvorom z modulacijo:

- (A) AM 1kHz pravokotnik      (B) AM 27kHz pravokotnik      (C) AM 50Hz sinus      (D) CW (brez modulacije)

3. Pravokotni valovodni lijak za frekvenco  $f=10\text{GHz}$  ima pravokotno odprtino s stranicama  $a=10\text{cm}$  in  $b=16\text{cm}$ . Polarizacija takšnega lijaka je:

- (A) vedno linearne,  $\vec{E}$  v smeri a      (B) vedno linearne,  $\vec{E}$  v smeri b      (C) odvisna od vzbujanja lijaka      (D) krožna ni možna

4. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo pod pravim kotom neprosojen zaslon, ki ima izrezano prvo Fresnel-ovo cono (prva Fresnel-ova cona ni senčena), smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

- (A)  $90^\circ$       (B)  $180^\circ$       (C)  $270^\circ$       (D)  $360^\circ$

5. Radijska zveza na frekvenci  $f=150\text{MHz}$  premošča razdaljo  $d=20\text{km}$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ ). Kolikšno največjo površino  $A=?$  doseže prva Fresnel-ova cona v opisani radijski zvezi?

- (A)  $100\text{m}^2$       (B)  $3.14\text{ha}$       (C)  $1\text{km}^2$       (D)  $314\text{m}^2$

6. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben, ki se dviga nad zveznico oddajnik-sprejemnik za  $h=2\rho_1$ , kjer je  $\rho_1$  polmer prve Fresnel-ove cone na mestu ovire. Kolikšno je dodatno slabljenje  $a=?$  [dB], ki ga takšna ovira vnaša v radijsko zvezo?

- (A) 6dB      (B) 16dB      (C) 19dB      (D) 22dB

7. Fresnel-ovo zbiralno lečo izdelamo tako, da zasenčimo, drugo, četrto in šesto Fresnel-ovo cono. Kolikšno polje  $\vec{E}=?$  dobimo v točki sprejema v gorišču na osi Fresnel-ove leče glede na sprejem brez leče  $\vec{E}_0$ ?

- (A)  $3\vec{E}_0$       (B)  $5\vec{E}_0$       (C)  $7\vec{E}_0$       (D)  $9\vec{E}_0$

8. Luna ima obliko krogla s polmerom  $r=1737\text{km}$ . Kolikšna je odmevna površina Lune  $\sigma=?$  za radijske valove s frekvenco  $f=1\text{GHz}$ , če znaša odbojnost Lunine površine  $|\Gamma|=0.27$  pri navedeni frekvenci? ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A)  $6.91 \cdot 10^5 \text{km}^2$       (B)  $2.56 \cdot 10^6 \text{km}^2$       (C)  $3.02 \cdot 10^6 \text{km}^2$       (D)  $9.48 \cdot 10^6 \text{km}^2$

9. GSM telefon je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu  $900\text{MHz}$ . Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša  $T_N=30\text{K}$ , šumna temperatura tal pa  $T_z=270\text{K}$ . Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene  $T_A=?$

- (A) 30K      (B) 90K      (C) 150K      (D) 270K

10. Vijačnica iz kovinske žice v praznem prostoru se obnaša kot palica iz umetnega dielektrika za krožno polarizacijo v smeri vijačnice pri določenih izmerah glede na valovno dolžino  $\lambda$ . Kolikšna mora biti dolžina (obseg) enega ovoja vijačnice  $o=?$

- (A)  $\lambda/4 < o < \lambda/3$       (B)  $3\lambda/4 < o < 4\lambda/3$       (C)  $2\lambda/3 < o < 3\lambda/2$       (D)  $3\lambda < o < 4\lambda$

11. Telefon ima vgrajen fotoaparat z nepremično lečo premera  $d=2\text{mm}$ . Ostrina je nastavljena na neskončnost ( $r=\infty$ ). Do kakšne najmanjše razdalje  $r_{\min}=?$  daje fotoaparat ostro sliko, če dopuščamo fazno napako  $\Delta\phi=\pi$  pri valovni dolžini  $\lambda=0.5\mu\text{m}$ ?

- (A) 4m      (B) 8m      (C) 1m      (D) 2m

12. Neželjene motnje, ki jih seva računalniška oprema, merimo na razdalji  $r=10\text{m}$ . Do katere frekvence  $f=?$  moramo ločeno meriti električno poljsko jakost  $\vec{E}$  in magnetno poljsko jakost  $\vec{H}$ , ker  $\vec{E}$  in  $\vec{H}$  pri nizkih frekvencah nista v razmerju  $Z_0=377\Omega$ ?

- (A) 4.78MHz      (B) 15MHz      (C) 62.8MHz      (D) 300MHz

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.1.2013

1. Kolikšen bi moral biti zračni tlak  $p=?$  tik nad površino planeta, da bi radijski valovi lahko natančno sledili ukrivljenosti planeta, ki ima enako maso in izmere ter podobno sestavo ozračja kot Zemlja?

- (A) 1bar      (B) 2bar      (C) 4bar      (D) 8bar
2. Kolikokrat je odmevna površina  $\sigma$  večja od površine A ravne kovinske plošče? Ravna kovinska plošča ima obliko kvadrata s stranico, ki je enaka valovni dolžini  $\lambda$ . Valovanje s frekvenco  $f=3\text{GHz}$  vpada na ploščo pod pravim kotom. ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )
- (A) 100-krat      (B) 9-krat      (C) 4-krat      (D) 12.56-krat
3. Kolikšen je največji domet  $d=?$  (merjeno po površini Zemlje) radijske zveze z enim skokom preko ionosferske plasti F na višini  $h=300\text{km}$  nad površino Zemlje? Lom v nižjih plasti ozračja zanemarimo. Zemljo obravnavamo kot kroglo s polmerom  $R_z=6378\text{km}$ .
- (A) 3840km      (B) 1920km      (C) 960km      (D) 480km

4. Kolikšen je lomni količnik  $n=?$  ionosferske plasti pri frekvenci  $f=12\text{MHz}$ ? Ionosfersko plasti opisuje frekvenca plazme  $f_p=6\text{MHz}$ . Izgube zaradi trkov elektronov z drugimi ioni in nevtralnimi molekulami ozračja so zanemarljivo majhne.

- (A) 0.750      (B) 0.866      (C) 1.155      (D) 1.333

5. Radijski sprejem močno slab odboj od ravnih tal med oddajnikom in sprejemnikom na majhni višini nad tlemi. Če razdaljo  $r$  med oddajnikom in sprejemnikom podvojimo in ostanejo vsi ostali podatki radijske zveze nespremenjeni, jakost sprejema upade za:

- (A) 3dB      (B) 6dB      (C) 12dB      (D) 24dB

6. Načrtovalec je v računu pozabil upoštevati rezervo zveze in uporabil sprejemnik, ki po občutljivosti komaj dosega srednjo moč sprejetega signala. Kolikšna bo verjetnost izpada takšne zveze, če statistika presiha ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

- (A) 100.0%      (B) 63.2%      (C) 50.0%      (D) 36.8%

7. Po vtirjenju in ločitvi od nosilne rakete se umetni satelit običajno vrti, kar povzroča presih telekomandne zveze z zemeljsko postajo. Katera od navedenih raznolikosti je v takšni radijski zvezi popolnoma NEUČINKOVITA?

- (A) frekvenčna      (B) časovna      (C) polarizacijska      (D) prostorska

8. Radijska zveza točka-točka uporablja anteni s smernostjo  $D=16\text{dBi}$ , ki sta usmerjeni druga proti drugi natančno v obzorje. Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene  $T_A=?$ , če znaša šumna temperatura neba  $T_N=40\text{K}$ , temperatura tal pa  $T_z=280\text{K}$ ?

- (A) 40K      (B) 320K      (C) 280K      (D) 160K

9. Vektorski analizator vezij vsebuje merilni sprejemnik z dvema vhodoma, ki meri naslednje fizikalne veličine kazalcev napetosti na obeh vhodih:

- (A) razliko faze in razmerje amplitud      (B) obe fazi in razmerje amplitud      (C) razliko faze in obe amplitudi      (D) obe fazi in obe amplitudi

10. Prereza E in H smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi dolge Yagi antene so bolje vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali na grafu:

- (A) močnostni      (B) obeh enako      (C) niso vidni      (D) logaritemski

11. Na anteno z dobitkom  $G=25\text{dBi}$  priključimo oddajnik moči  $P_0=10\text{W}$  na frekvenci  $f=10\text{GHz}$ . Na kateri razdalji  $d=?$  od antene upade vrednost električne poljske jakosti  $|E|=6V_{eff}/m$ , kot to zahtevajo veljavni predpisi o škodljivem neionizirajočem sevanju?

- (A) 2.89m      (B) 4.08m      (C) 51.3m      (D) 72.6m

12. Prehod iz koaksialnega kabla na pravokotni valovod uporabimo kot lijakasto anteno v nazivnem frekvenčnem pasu valovoda (en sam rod v valovodu). Na polovični frekvenci  $f/2$  od nazivne bo impedanca, ki jo izmerimo na koaksialnem priključku:

- (A) povsem realna      (B) povsem jalova      (C) kompleksna      (D) nič

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

# 1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 22.10.2013

1. Za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini  $40^{\circ}\text{N}$  (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? ( $R_{\text{Z}}=6378\text{km}$ )

- (A)  $40074\text{km}$       (B)  $30699\text{km}$       (C)  $20037\text{km}$       (D)  $15349\text{km}$

2. Električno in magnetno polje računamo preko potencialov. Vektorski potencial je definiran z enačbo  $\mathbf{B}=\nabla\phi$ . Kakšne merske enote ima vektorski potencial  $\phi$  [?], če gostoto magnetnega pretoka merimo v  $\text{Tesla}=\text{Vs/m}^2$ ?

- (A)  $\text{Vs/m}$       (B)  $\text{Vs/m}^2$       (C)  $\text{Vs/m}^3$       (D)  $\text{As/m}^2$

3. Neusmerjena svetilka moči  $P=100\text{W}$  je postavljena na vrh droga višine  $h=6\text{m}$  nad tlemi. Kolikšna je velikost Poynting-ovega vektorja  $|\vec{S}|=?$  na tleh na vodoravni razdalji  $d=8\text{m}$  od droga? Absorpcija vidne svetlobe v zraku je zanemarljivo majhna.

- (A)  $0.221\text{W/m}^2$       (B)  $0.124\text{W/m}^2$       (C)  $0.080\text{W/m}^2$       (D)  $0.041\text{W/m}^2$

4. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco  $f=50\text{kHz}$ . Na kateri razdalji  $d=?$  bosta električno polje motenj  $\vec{E}$  in magnetno polje motenj  $\vec{H}$  približno v razmerju valovne impedance prostora  $Z_0=377\Omega$ ? ( $c=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $9.55\text{cm}$       (B)  $9.55\text{m}$       (C)  $95.5\text{m}$       (D)  $955\text{m}$

5. S spektralnim analizatorjem opazujemo radiodifuzni frekvenčni pas  $88\text{MHz}..108\text{MHz}$  z ločljivostjo  $B=100\text{kHz}$  (širina pasovnega sita v medfrekvenci spektralnega analizatorja). Kolikokrat se podaljša čas meritve, ko vključimo še video sito širine  $B_v=10\text{kHz}$ ?

- (A) ni sprememb      (B) 3.16-krat      (C) 10-krat      (D) 100-krat

6. WiFi dostopna točka oddaja z močjo  $P_0=+10\text{dBm}$  na neusmerjeni anteni ( $G_0=1$ ) na frekvenci  $f=2.5\text{GHz}$ . Prenosni računalnik na oddaljenosti  $r=30\text{m}$  je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno ( $G_s=1$ ). Jakost sprejema  $P_s=?$  znaša:

- (A)  $-70\text{dBm}$       (B)  $-60\text{dBm}$       (C)  $-50\text{dBm}$       (D)  $-40\text{dBm}$

7. Sevalno upornost male žične zanke  $a < \lambda$  najprej izmerimo v zraku. Nato zanko potopimo globoko v izolacijsko tekočino z dielektričnostjo  $\epsilon_r=4$ . Sevalna upornost zanke  $R_s$  se pri potopu v dielektrik spremeni za faktor:

- (A) 8krat večja      (B) 4krat večja      (C) 2krat manjša      (D) 4krat manjša

8. Televizijski oddajnik na vrhu hriba seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorca navzdol do  $\text{el}=-30^{\circ}$  pod obzorjem. V gornjo poloblo naj antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod  $-30^{\circ}$ . Smernost  $D=?$  antene znaša:

- (A)  $0\text{dBd}$       (B)  $8\text{dBd}$       (C)  $3\text{dBi}$       (D)  $6\text{dBi}$

9. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci  $f=225\text{MHz}$  kazijo neželeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov  $l=?$  (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu:

- (A)  $0.4\text{m}$       (B)  $0.5\text{m}$       (C)  $0.6\text{m}$       (D)  $0.7\text{m}$

10. Satelitska zemeljska postaja sprejema v frekvenčnem pasu  $f=4\text{GHz}$ . Premer antene zemeljske postaje znaša  $d=22\text{m}$ . Na kateri najmanjši razdalji  $r_{\text{MIN}}=?$  dosega takšna antena enake lastnosti kot za sprejem satelitov v geostacionarni tirnicici?

- (A)  $51.6\text{m}$       (B)  $129\text{m}$       (C)  $12.9\text{km}$       (D)  $51.6\text{km}$

11. Ravno antensko žico dolžine  $l=1\text{m}$  in premera  $2r=1\text{mm}$  napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci  $f=?$  občuti vir najvišjo velikost impedance  $|Z|_{\text{MAX}}?$

- (A)  $150\text{MHz}$       (B)  $300\text{MHz}$       (C)  $450\text{MHz}$       (D)  $600\text{MHz}$

12. V primerjavi z enakomerno in so fazno osvetljeno odprtino ima odprtina z neenakomerno jakostjo osvetlitve brez fazne napake:

- (A) ožji snop  
sevanja      (B) večjo  
smernost D      (C) enak  
dobitek G      (D) manjšo  
smernost D

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 12.11.2013

1. Kolikšno največjo visokofrekvenčno moč  $P$ ? omogočajo polprevodniški laboratorijski merilni izvori v frekvenčnem pasu med 1GHz in 10GHz, če na izhodu ne uporabljamo slabilcev niti dodatnih zunanjih ojačevalnikov?

- (A) 10mW      (B) 10μW      (C) -70dBm      (D) +35dBm

2. Valovodni lijaki so opremljeni s priključkom (prirobnico) za pravokotni kovinski valovod. Pravilno načrtovan pravokotni kovinski valovod zagotavlja razširjanje enega samega rodu valovanja v frekvenčnem razponu  $f_{\text{MIN}}:f_{\text{MAX}}=?$

- (A) 1:1.414      (B) 1:2.000      (C) 1:2.718      (D) 1:4.000

3. Antena je načrtovana za sprejem satelitske televizije v frekvenčnem pasu  $f=12\text{GHz}$ . Določite valovno število  $k=?$  pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru ( $\epsilon=\epsilon_0$ ,  $\mu=\mu_0$ ,  $Z_0=377\Omega$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )!



4. Antena ima značilne gradnike postavljene v smeri osi y. Pri izračunu sevanega polja antene izrazimo kotno funkcijo  $\cos\theta$ , s koordinatami običajnega kroglevnega koordinatnega sistema  $(r, \theta, \phi)$  s severnim tečajem v smeri osi z na naslednji način:

- (A)  $\cos\theta \cdot \sin\phi$       (B)  $\sin\theta \cdot \cos\phi$       (C)  $\sin\theta \cdot \sin\phi$       (D)  $\cos\theta \cdot \cos\phi$

5. skok normalne komponente magnetnega pretoka  $I_N \cdot (\bar{B}_1 - \bar{B}_2)$  opišemo z magnetnim ploskovnim nabojem (ploskovno magnetino)  $\sigma_m$ . Magnetni naboji in tokovi sicer v resnici ne obstajajo, so le računski pripomoček, kjer ima  $\sigma_m$  merske enote:

- (A)  $Vs/m$       (B)  $A/m$       (C)  $Vs/m^2$       (D)  $A/m^2$

6. Tankožični dipol ( $r_{\text{zice}} < \lambda$ ) napajamo simetrično v sredini. V kakšnih mejah se lahko giblje dolžina dipola  $l = ?$ , če ima impedanca v napajalni točki sredi dipoła poleg delovne sevalne upornosti tudi jalovo induktivno komponento?

- (A)  $\lambda/2 < l < \lambda$       (B)  $\lambda/4 < l < \lambda/2$       (C)  $\lambda < l < 3\lambda/2$       (D)  $3\lambda/4 < l < 3\lambda/2$

7. Osnovni rod v pravokotnem kovinskem valovodu razširimo s piramidnim lijakom v odprtino kvadratnega prereza (enaki stranici a v smereh E in H). V katerem prerezu je smerni diagram ožji, če dolžina lijaka zagotavlja zanemarljivo majhno napako faze?

- (A)  $v$  ravnini  $\bar{H}$       (B)  $v$  ravnini  $\bar{E}$       (C) enak  $v$   $\bar{E}$  in  $\bar{H}$       (D)  $v$  diagonali

8. Vijačna antena pretežno seva krožno-polarizirano valovanje v smeri osi vijačnice. Kolikšna je dolžina enega ovoja vijačnice  $l=?$ , ko se žica, navita v vijačnico obnaša kot umetni dielektrik za krožno polarizirano valovanje?

- (A)  $0.2\lambda < l < 0.25\lambda$       (B)  $\lambda/2 < l < 3\lambda/4$       (C)  $4\lambda/3 < l < 3\lambda/2$       (D)  $3\lambda/4 < l < 4\lambda/3$

9. Plitvo, rotacijsko simetrično parabolično zrcalo premera  $d=1.5\text{m}$  ima razmerje  $f/d=0.65$ . Kolikšen naj bi bil kot sevanja žarilca  $2\alpha=?$  za pravilno osvetlitev opisanega zrcala brez sevanja preko roba zrcala?

- (A)  $154^\circ$       (B)  $128^\circ$       (C)  $58^\circ$       (D)  $84^\circ$

10. Glavna prednost eno-zrcalne parabolične antene simetričnega izreza v primerjavi z izmknjenim (offset) rezom zrcala je pri enakem izkoristku osvetlitve odprtine in enaki smernosti antene v naslednji lastnosti izdelane antene:

- (A) manjše zrcalo      (B) manjši f/d      (C) globlje zrcalo      (D) ni senčenja

11. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer  $d=2\text{m}$ . Razmerje med goriščnico in premerom zrcala znaša  $f/d=0.3$ . Kolikšna je globina takšnega paraboličnega zrcala  $h=?$  v temenu?

- (A) 21cm                          (B) 42cm                          (C) 82cm                          (D) 1.33m

12. Piramidni lijak vzbujamo z osnovnim rodom  $TE_{01}$  v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka l izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti  $a=1\text{dB}$ . Kolikšna je smernost odprtine  $D=?$  s stranicama  $a=5\lambda$  in  $b=4\lambda$ ?

### 3. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 26.11.2013

1. Reverberančna komora je opremljena z dvema mešalnikoma rodov, ki ju vrtita dva elektromotorja. Vrtljaji elektromotorjev so različni iz naslednjega razloga:

- (A) tresljaji ne motijo meritev      (B) učinek ni koreliran      (C) mešalnika ne trčita      (D) pokončni ima večji navor

2. Pri merjenju faznega poteka tokov v palčkah Yagi antene dobimo kot rezultat valovno število  $k$  na strukturi antene. V primerjavi z valovnim številom  $k_0=\omega/\sqrt{\mu\epsilon}$  v praznem prostoru je  $k$  na Yagi anteni:

- (A)  $k=k_0$       (B)  $k < k_0$       (C)  $k > k_0$       (D)  $k=0$

3. Kakšen smerni diagram  $F(\theta, \phi) = ?$  ima električno majhna (polmer  $a \ll \lambda$ ) zanka, po kateri teče izmenični tok  $I$ ? Zanka se nahaja v ravni XZ, njena os torej kaže v smeri koordinatne osi Y. V okolini zanke je prazen prostor ( $\epsilon = \epsilon_0$ ,  $\mu = \mu_0$ ,  $Z_0 = 377\Omega$ ,  $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ ).

- (A)  $\sqrt{1-\sin^2\theta} \cdot \sin^2\phi$       (B)  $\cos\theta \cdot \sin\phi$       (C)  $\sin\theta \cdot \cos\phi$       (D)  $\sin\theta$

4. Bočna skupina dveh izotropnih virov je napajana sofazno s tokovoma enakih jakosti. Skupina doseže največjo smernost  $D_{MAX}$  v praznem prostoru, ko se razdalja med viroma  $d=?$  nahaja v naslednjem območju dolžin:

- (A)  $3\lambda/4 < d < \lambda$       (B)  $3\lambda/4 < d < \lambda$       (C)  $\lambda/4 < d < \lambda/2$       (D)  $\lambda/2 < d < 3\lambda/4$

5. Dva enako močna, sofazno napajana izotropna vira se nahajata na razdalji  $2.34\lambda$ . Koliko snopov  $N=?$  ima smerni diagram  $F(\theta, \phi)$  v prostoru na veliki razdalji od takšne antene?

- (A) 3      (B) 5      (C) 8      (D) 10

6. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, tržno dojavljivih anten. Edini podatek o antenah sta  $-3\text{dB}$  širini glavnega lista smernega diagrama  $\alpha_E = 30^\circ$  in  $\alpha_H = 40^\circ$ . Na kolikšno razdaljo  $d=?$  postavimo anteni v smeri sevanega električnega polja? ( $\lambda = 52\text{cm}$ )

- (A) 1.0m      (B) 1.5m      (C) 2.0m      (D) 3.0m

7. Polarizacija antene je navedena z razmerjem krožnih komponent  $Q = 0.3 + j0.4$ . Antena je desno-eliptično polarizirana. Kolikšno je osno razmerje take antene  $R=?$  izraženo v decibelih [dB]=?

- (A) 3.0dB      (B) 4.8dB      (C) 6.0dB      (D) 9.5dB

8. Radijsko zvezo vzpostavimo med dvema enakima antenama, ki sta obrnjeni ena proti drugi in sta enako polarizirani  $Q_0 = Q_s = Q$ . V kakšnih mejah se lahko giblje faktor prenosa moči zaradi neskladnosti polarizacije  $\eta=?$

- (A)  $1 \leq \eta \leq \infty$       (B)  $0 \leq \eta \leq \infty$       (C)  $0 \leq \eta \leq 1$       (D)  $0 \leq \eta \leq 0.5$

9. GSM telefon je opremljen z neusmerjeno sprejemno/oddajno anteno v frekvenčnem pasu  $f = 900\text{MHz}$ . V tem pasu znaša povprečna temperatura šuma neba  $T_N = 40\text{K}$ . Šumna temperatura tal je enaka temperaturi okolice  $T_0 = 290\text{K}$ . Kolikšna je šumna temperatura antene  $T_A = ?$

- (A) 330K      (B) 40K      (C) 290K      (D) 165K

10. Radio zvezdo sprejemamo z brezizgubno anteno in izmerimo šum antene  $T_A = 50\text{K}$ . Anteno nato zamenjamo z večjo, ki ima za  $\Delta G = +4\text{dB}$  višji dobitek. Kolikšna bo šumna temperatura  $T_A'=?$  nove antene, obrnjene v isto radio zvezdo, pri šumu neba v ozadju  $T_N = 10\text{K}$ ?

- (A) 55K      (B) 80K      (C) 110K      (D) 160K

11. Krtačke elektromotorja kavnega mlinčka motijo srednjevalovni radijski sprejemnik  $f = 1\text{MHz}$  s kratko žično anteno na razdalji  $d = 3\text{m}$ . Če kavni mlinček umaknemo na razdaljo  $d' = 6\text{m}$ , motnje upadejo za:

- (A) -24dB      (B) -18dB      (C) -12dB      (D) -6dB

12. Dolžino celovalovnega dipola iz tanke žice ( $r_{žice} \ll \lambda$ ) malenkost skrajšamo zaradi kapacitivnosti koncov žice, da dobimo povsem realno impedanco  $Z = R_s = ?$  v napajalni točki. Impedanca takšnega dipola znaša:

- (A)  $730\Omega$       (B)  $240\Omega$       (C)  $120\Omega$       (D)  $73\Omega$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.12.2013

1. Pri meritvi medsebojne impedance  $Z_{12}$  z zrcaljenjem polvalovnega dipola opazimo, da niti realna niti imaginarna komponenta ne nihata simetrično okoli nič. Kaj je narobe?

- (A) napačno določena  $Z_{11}$       (B) premajhno zrcalo      (C) napačna frekvenca      (D)  $r>2d^2/\lambda$  ni izpolnjeno

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo Fresnel-ovo cono in hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

- (A)  $90^\circ$       (B)  $180^\circ$       (C)  $270^\circ$       (D)  $360^\circ$

3. Radijska zveza na frekvenci  $f=150\text{MHz}$  premošča razdaljo  $d=20\text{km}$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ ). Zvezo moti prečni greben točno sredi zveze, ki vnaša dodatno slabljenje  $a=6\text{dB}$ . Višina grebena  $h=?$  nad zveznicou oddajnik-sprejemnik znaša:

- (A)  $0\text{m}$       (B)  $100\text{m}$       (C)  $141\text{m}$       (D)  $200\text{m}$

4. Žarek vpada pod kotom  $\theta=60^\circ$  na vodno gladino. Kolikšna je površina prve Fresnel-ove cone pri odboju svetlobe, če sta laser in detektor oddaljena  $r_1=r_2=5\text{m}$  od gladine. Valovna dolžina laserja znaša  $\lambda=633\text{nm}$  (rdeča svetloba).

- (A)  $5 \cdot 10^{-6}\text{m}^2$       (B)  $1 \cdot 10^{-5}\text{m}^2$       (C)  $2 \cdot 10^{-5}\text{m}^2$       (D)  $5 \cdot 10^{-5}\text{m}^2$

5. Pri kateri frekvenci  $f=?$  znaša odmevna površina  $\sigma=100\text{m}^2$  ravnega zrcala s fizično površino  $A=1\text{m}^2$ ? Odbojnost kovinskega zrcala je  $\Gamma=-1$ . Valovanje vpada na zrcalo pod pravim kotom: vpadni kot  $\theta=0$ . ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A)  $212\text{MHz}$       (B)  $423\text{MHz}$       (C)  $846\text{MHz}$       (D)  $693\text{MHz}$

6. Fresnel-ovo zbiralno lečo izdelamo tako, da zasenčimo, drugo, četrto, šesto in osmo Fresnel-ovo cono. Kolikšno polje  $\bar{E}=?$  dobimo v točki sprejema v gorišču na osi Fresnel-ove leče glede na sprejem brez leče  $\bar{E}_\infty$ ?

- (A)  $3\bar{E}_\infty$       (B)  $5\bar{E}_\infty$       (C)  $7\bar{E}_\infty$       (D)  $9\bar{E}_\infty$

7. Ko anteno z dobitkom  $G=25\text{dBi}$  zasukamo iz hladnega neba  $T_N=10\text{K}$  v točkasto radijsko zvezdo, izmerimo povečanje šumne temperature  $\Delta T=130\text{K}$ . Kolikšno povečanje šumne temperature  $\Delta T'=?$  zaznamo, če poskus ponovimo z večjo anteno z dobitkom  $G'=32\text{dBi}$ ?

- (A)  $26\text{K}$       (B)  $130\text{K}$       (C)  $260\text{K}$       (D)  $650\text{K}$

8. GSM bazna postaja ima anteno na frekvenci  $f=900\text{MHz}$  na stolpu višine  $h_0=30\text{m}$ . Na kateri največji razdalji  $d=?$  doseže jakost sprejema prvi lokalni maksimum za pešca, ki drži svoj telefon na  $h_s=1.5\text{m}$  nad tlemi? ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A)  $135\text{m}$       (B)  $270\text{m}$       (C)  $540\text{m}$       (D)  $1080\text{m}$

9. Pozimi izmerimo krivinski polmer radijskih žarkov v dobro premešanem ozračju  $R=28000\text{km}$  brez inverzije (brez megle v kotlinah). Kolikšen krivinski polmer  $R=?$  pričakujemo poleti, ko se poveča absolutna vlažnost v toplejšem ozračju?

- (A)  $12000\text{km}$       (B)  $25000\text{km}$       (C)  $30000\text{km}$       (D)  $40000\text{km}$

10. Telefon ima vgrajen fotoaparat z nepremično lečo premera  $d=1\text{mm}$ . Ostrina je nastavljena na neskončnost ( $r=\infty$ ). Do kakšne najmanjše razdalje  $r_{\min}=?$  daje fotoaparat ostro sliko, če dopuščamo fazno napako  $\Delta\phi=\pi$  pri valovni dolžini  $\lambda=0.5\mu\text{m}$ ?

- (A)  $0.5\text{m}$       (B)  $1\text{m}$       (C)  $2\text{m}$       (D)  $4\text{m}$

11. Gorišče sprejemnega zrcala poiščemo na znani, a premajhni razdalji  $r<2d^2/\lambda$  od merilnega oddajnika. Pri sprejemu satelitov bo treba z žarilcem storiti naslednje:

- (A) oddaljiti od zrcala      (B) pustiti na istem mestu      (C) približati k zrcalu      (D) ponoviti iskanje

12. Pri meritvi polarizacije neznane antene izmerimo osno razmerje  $R=6\text{dB}$ . O položaju maksimumov in minimumov žal nimamo podatkov. Kolikšno je lahko razmerje krožnih komponent  $Q=?$  iste neznane antene?

- (A)  $6\text{dB}$       (B)  $3\text{dB}$       (C)  $6$       (D)  $3$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Lomni količnik troposfere opišemo z izrazom  $n(h)=1+\Delta n \cdot \exp(-h/H)$ , kjer sta konstanti  $\Delta n=0.0003$  in  $H=8.5\text{km}$ . Na kateri nadmorski višini  $h=?$  se krivinski polmer  $R$  radijskih žarkov podvoji glede na  $h'=0$ ?

- (A) 4.3km      (B) 5.9km      (C) 8.5km      (D) 11.8km
2. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil kroglast balon ECHO premera  $2r=30\text{m}$ , ki je deloval kot pasivni odbojnik. Kolikšna je bila njegova odmevna površina  $\sigma=?$  pri frekvenci  $f=8\text{GHz}$ ? Površina balona je aluminij  $\Gamma=-1$  ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )
- (A)  $707\text{m}^2$       (B)  $2827\text{m}^2$       (C)  $4465\text{m}^2$       (D)  $4.47 \cdot 10^7\text{m}^2$
3. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi gost ioniziran oblak, ki prekine vse radijske zveze do frekvence  $f=1\text{GHz}$ . Kolikšna je gostota elektronov  $N_e=?$  [ $\text{m}^{-3}$ ] v oblaku? ( $Q_e=-1.6 \cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $\epsilon_0=1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)\text{As/Vm}$ )
- (A)  $6.28 \cdot 10^9\text{m}^{-3}$       (B)  $2.48 \cdot 10^{12}\text{m}^{-3}$       (C)  $3.14 \cdot 10^{14}\text{m}^{-3}$       (D)  $1.24 \cdot 10^{16}\text{m}^{-3}$

4. Srednjevalovni oddajnik v Domžalah dela na frekvenci  $f=918\text{kHz}$  z močjo  $P=300\text{kW}$ . Domet tega oddajnika preko loma oziroma odboja od ionosferskih plasti se v 24 urah spreminja in doseže največjo vrednost:

- (A) podnevi      (B) zvečer      (C) ponoči      (D) zjutraj

5. Bazna postaja mobilne telefonije ima anteno na višini  $h=20\text{m}$  nad tlemi in pokriva celico s polmerom  $r=1\text{km}$ . Na kakšno višino  $h'=?$  moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom  $r'=1.5\text{km}$ ?

- (A) 25m      (B) 30m      (C) 45m      (D) 60m

6. Pri prostorskem raznolikem sprejemu razdalja med antenama zadošča, da je polje nekorelirano. Verjetnost izpada prve zveze je  $P_1=14\%$ , verjetnost izpada druge zveze je  $P_2=10\%$ . Kolikšna je skupna verjetnost izpada  $P=?$ , če izbiramo boljši sprejemnik?

- (A) 1.4%      (B) 2.8%      (C) 7%      (D) 10%

7. Isti radiofrekvenčni kanal lahko ponovno uporabimo na takšni oddaljenosti, da so za signal in motnjo izpolnjeni naslednji pogoji (obkrožite NAPĀČEN odgovor):

- (A) razmerje slabljenja zvez      (B) rezerva presiha      (C) skladni oddajni moči in anteni      (D) raznoliki sprejem

8. Prereza  $E$  in  $H$  smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi dolge Yagi antene so slabše vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali jakosti na grafu:

- (A) močnostni      (B) obeh enako      (C) niso vidni      (D) logaritemski

9. Mikrovalovni spektralni analizator je merilni instrument, ki meri eno ali več naslednjih fizikalnih veličin:

- (A) razliko faze in razmerje jakosti      (B) samo fazo spektra      (C) jakost in faza spektra      (D) samo jakost spektra

10. Neusmerjeno brezizgubno anteno odnesemo iz zaprte sobe na streho. Za koliko  $\Delta T=?$  [K] se spremeni šumna temperatura sprejemnega sistema, če povprečna šumna temperatura neba znaša  $T_N=10\text{K}$ ? Šumna temperatura sobe je enaka temperaturi okolice  $T_0=290\text{K}$ .

- (A) 280K      (B) 140K      (C) 53K      (D) 0K

11. Kolikšna sme biti moč oddajnika  $P_o=?$  na frekvenci  $f=2.1\text{GHz}$  z anteno z dobitkom  $G=25\text{dBi}$ , da na razdalji  $d=50\text{m}$  električna poljska jakost ne preseže mejne vrednosti  $|\vec{E}|<6V_{eff}/\text{m}$ , kot to zahtevajo veljavni predpisi o škodljivem neionizirajočem sevanju?

- (A) 87W      (B) 9.4W      (C) 4.7W      (D) 0.87W

12. Prehod iz koaksialnega kabla na pravokotni valovod uporabimo kot lijakasto anteno v nazivnem frekvenčnem pasu valovoda (en sam rod v valovodu). Na polovični frekvenci  $f/2$  od nazivne bo odbojnost  $\Gamma$ , ki jo izmerimo na koaksialnem priključku:

- (A)  $|\Gamma|=2$       (B)  $|\Gamma|=0.5$       (C)  $|\Gamma|=1$       (D)  $\Gamma=0$

# 1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 28.10.2014

1. votlo kovinsko cev pravokotnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente magnetnega polja  $\bar{H}$ :

- (A) samo vzdolžni  $\bar{H}$       (B) samo prečni  $\bar{H}$       (C) vzdolžni in prečni  $\bar{H}$       (D) nima polja  $\bar{H}$

2. S spektralnim analizatorjem merimo jakost širokopasovnega šuma. Ločljivost nastavimo na  $B=100\text{kHz}$  in rezultat meritve povprečimo z video sitom  $Bv=1\text{kHz}$ . Na zaslonu spektralnega analizatorja odčitamo jakost  $-70\text{dBm}$ . Spektralna gostota šuma je:

- (A)  $-102.5\text{dBm/Hz}$       (B)  $-122.5\text{dBm/Hz}$       (C)  $-100\text{dBm/Hz}$       (D)  $-117.5\text{dBm/Hz}$

3. Mednarodna vesoljska postaja ISS kroži nad površino Zemlje na višini  $h=350\text{km}$ . Kolikšno pot  $l=?$  opravi vesoljska postaja v eni celi tirnici ( $360^\circ$ ), če predpostavimo, da je Zemlja krogla s polmerom  $R=6378\text{km}$ ?

- (A)  $40074\text{km}$       (B)  $42273\text{km}$       (C)  $41174\text{km}$       (D)  $37875\text{km}$

4. Če je  $T(x,y,z)$  funkcija porazdelitve absolutne temperature [K] v prostoru s kartezičnimi koordinatami  $x$ ,  $y$  in  $z$  [ $\text{m}$ ], je rezultat računske operacije odvajanja  $\text{rot}(T)=?$  fizikalna veličina z merskimi enotami:

- (A) ne obstaja      (B) vektor,  $\text{K/m}$       (C) skalar,  $\text{K/m}$       (D) vektor,  $\text{K.m}$

5. Za branje knjige potrebujemo osvetlitev najmanj  $|\bar{S}|=1\text{W/m}^2$ . Kako močno neusmerjeno svetilko  $P=?$  potrebujemo na višini  $h=0.75\text{m}$  nad pisalno mizo? Izkoristek pretvorbe električne energije v svetlobo znaša  $\eta_0=15\%$ .

- (A)  $7\text{W}$       (B)  $28\text{W}$       (C)  $47\text{W}$       (D)  $189\text{W}$

6. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco  $f=50\text{kHz}$ . Na razdalji  $d=2\text{m}$  bosta velikost električnega polja motenj  $|\bar{E}|$  in velikost magnetnega polja motenj  $|\bar{H}|$ , ki jih seva transformator, v medsebojnem razmerju:

- (A)  $|\bar{E}|/|\bar{H}|<377\Omega$       (B)  $|\bar{E}|/|\bar{H}|=377\Omega$       (C)  $|\bar{E}|/|\bar{H}|>377\Omega$       (D)  $|\bar{H}|/|\bar{E}|=377\Omega$

7. WiFi dostopna točka oddaja z močjo  $P_0=+20\text{dBm}$  na neusmerjeni anteni ( $G_0=1$ ) na frekvenci  $f=2.4\text{GHz}$ . Prenosni računalnik ima enako neusmerjeno anteno ( $G_s=1$ ) in zahteva jakost sprejema  $P_s>-70\text{dBm}$ . Domet zveze  $d=?$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ) znaša:

- (A)  $31.5\text{m}$       (B)  $315\text{m}$       (C)  $3.15\text{km}$       (D)  $31.5\text{km}$

8. V roke dobimo neznano ground-plane anteno z eno osrednjo pokončno palčko in srajčko iz štirih poševnih palčk. Osrednja pokončna palčka je dolga  $l_1=14\text{cm}$ . Palčke srajčke so vse štiri enake dolžine  $l_2=21\text{cm}$ . Za katero frekvenco  $f=?$  je načrtovana GP antena?

- (A)  $643\text{MHz}$       (B)  $215\text{MHz}$       (C)  $107\text{MHz}$       (D)  $430\text{MHz}$

9. Telekomunikacijski satelit se nahaja na višini  $h=35800\text{km}$  nad ekvatorjem Zemlje. Kolikšna naj bo smernost  $D=?$  antene na krovu, ki pokriva celotno vidno površino Zemlje? Zemljo privzamemo kot kroglo s polmerom  $R=6378\text{km}$ .

- (A)  $5.6\text{dBi}$       (B)  $11.2\text{dBi}$       (C)  $22.4\text{dBi}$       (D)  $44.9\text{dBi}$

10. Mikrovalovna usmerjena radijska zveza uporablja anteno premera  $d=3\text{m}$  na frekvenci  $f=7\text{GHz}$ . Na kateri razdalji  $r=?$  od antene dosega sevano polje lastnosti daljnega polja, kjer smemo meriti smerni diagram antene  $F(\theta,\phi)?$  ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $42\text{m}$       (B)  $420\text{m}$       (C)  $4.2\text{km}$       (D)  $42\text{km}$

11. Pokončni dipol za  $f=600\text{MHz}$  vgradimo ekscentrično na vrtiljak, da med vrtenjem faza opleta za  $\Delta\phi=180^\circ$ . Kolikšno opletanje sprevjetete moči  $\Delta P_s=?$  opazimo na razdalji  $r=5\text{m}$  od osi vrtiljaka, če je sevanje pokončnega dipola v vodoravni ravnini neusmerjeno?

- (A)  $0.43\text{dB}$       (B)  $0.22\text{dB}$       (C)  $0.87\text{dB}$       (D)  $1.74\text{dB}$

12. Ravno antensko žico dolžine  $l=1\text{m}$  in premera  $2r=1\text{mm}$  napajamo z izmeničnim virom točno na sredini. Žica se nahaja v praznem prostoru brez ovir. Pri kateri frekvenci  $f=?$  občuti vir najnižjo velikost impedance  $|Z|_{\text{MIN}}?$

- (A)  $600\text{MHz}$       (B)  $300\text{MHz}$       (C)  $450\text{MHz}$       (D)  $150\text{MHz}$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 18.11.2014

1. V reverberančni komori skušamo vzbuditi vsoto velikega števila rodov. Medsebojno faze in amplitude rodov stalno menjamo s pomočjo dveh mešalnikov rodov. Kakšna mora biti odbojnost sten reverberančne komore  $\Gamma=?$ , da dosežemo opisani cilj?

- (A)  $|\Gamma|=1$       (B)  $\Gamma=0$       (C)  $\Gamma=\text{imaginaren}$       (D)  $\Gamma=\text{realen}$

2. Če je pri neposrednem merjenju dobitka v radijski zvezi med dvema antenama razdalja med antenama premajhna in ne spoštuje Fraunhofer-jevega pogoja, bomo kot rezultat meritve dobili dobitek  $G'$ , ki je v primerjavi z resničnim dobitkom  $G$ :

- (A)  $G' > G$       (B)  $G' = G$       (C)  $G' < G$       (D)  $G' = G + 1\text{dB}$

3. Polvalovni dipol v osi z ima amplitudni smerni diagram  $F(\theta, \phi) = \cos(\pi/2 \cdot \cos\theta)/\sin\theta$ . Za koliko decibelov  $a=?$  [dB] upade sevanje dipola pri kotu  $\theta=\pi/6$  glede na maksimum smernega diagrama pri  $\theta=\pi/2$ ?

- (A)  $-3.79\text{dB}$       (B)  $-7.58\text{dB}$       (C)  $-15.2\text{dB}$       (D)  $-1.90\text{dB}$

4. Dva polvalovna dipola kratko staknemo na koncih, da dobimo zaviti dipol. Če je eden od polvalovnih dipolov kratkosklenjen tudi v svoji napajalni točki, sevalna upornost v napajalni točki drugega dipola znaša:

- (A)  $37\Omega$       (B)  $73\Omega$       (C)  $146\Omega$       (D)  $292\Omega$

5. EM Huygens-ov izvor je postaljen v koordinatno izhodišče tako, da je maksimum sevanja usmerjen v smeri osi x. Smerni diagram  $F(\theta, \phi)=?$  opisanega Huygens-ovega izvora zapišemo v krogelnih koordinatah  $(r, \theta, \phi)$  s tečajem v smeri osi z na naslednji način:

- (A)  $1 + \sin\theta \cdot \sin\phi$       (B)  $1 + \cos\theta \cdot \sin\phi$       (C)  $1 + \cos\theta$       (D)  $1 + \sin\theta \cdot \cos\phi$

6. Ena od inačic napajanja pokončne antene je tudi "J" antena, kjer napajanje privedemo v osi antene in s primernim transformatorjem poskrbimo za prilagoditev impedance. Smerni diagram "J" antene v grobem ustreza simetričnemu dipolu dolžine  $l=?$ :

- (A)  $\lambda/2$       (B)  $3\lambda/4$       (C)  $\lambda$       (D)  $3\lambda/2$

7. Prereza E in H smernega diagrama dolgega, položnega piramidnega lijaka z zanemarljivo kvadratno fazo se razlikujeta v naslednji lastnosti:

- (A) H ima ožji glavni snop      (B) E ima stranske snope      (C) H ima stranske snope      (D) E ima širši glavni snop

8. Enakomerno in so fazno osvetljena odprtina ima obliko kroga s polmerom  $r=5\lambda$ . Kolikšno smernost  $D=?$  [dB] dosega opisana odprtina, če so izgube osvetljevanja zanemarljivo majhne ( $\eta=100\%$ )?

- (A)  $10\text{dBi}$       (B)  $20\text{dBi}$       (C)  $30\text{dBi}$       (D)  $40\text{dBi}$

9. Yagi antena je načrtovana za sprejem zemeljske televizije v frekvenčnem pasu  $f=600\text{MHz}$ . Določite valovno število  $k=?$  pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru ( $\epsilon=\epsilon_0$ ,  $\mu=\mu_0$ ,  $Z_0=377\Omega$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )!

- (A)  $0.5\text{m}$       (B)  $6.28\text{rd}$       (C)  $12.57\text{rd/m}$       (D)  $0.08\text{m/rd}$

10. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu  $h=0.5\text{m}$ . Premer zrcala znaša  $d=3\text{m}$ . Kolikšno je razmerje  $f/d=?$  (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

- (A)  $0.188$       (B)  $0.375$       (C)  $0.75$       (D)  $1.50$

11. Dvozrcalna Cassegrain antena ima veliko zrcalo v obliki rotacijskega paraboloida. Malo zrcalo (podzrcalo) ima geometrijsko obliko:

- (A) rotacijski hiperboloid      (B) rotacijski elipsoid      (C) rotacijski paraboloid      (D) krogelna kapica

12. Rotacijsko simetrično, globoko parabolično zrcalo z razmerjem  $f/d=0.35$  osvetlimo s korugiranim lijakom (prirobnico) tako, da dosežemo čim bolj enakomerno osvetlitev in majhno sevanje preko roba. Izkoristek osvetlitve odprtine  $\eta_o=?$  doseže vrednost:

- (A)  $95\%$       (B)  $30\%$       (C)  $50\%$       (D)  $80\%$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Vektorski analizator vezij prikaže prevajalno funkcijo  $S_{21}(\omega)$  reverberančne komore z dvema mešalnikoma rodov, ki ju vrtita dva elektromotorja, kot:

- (A) stalno amplitudo in naključno fazo      (B) naključno fazo in amplitudo      (C) naključno amplitudo      (D) stalno fazo in stalno fazo in amplitudo

2. Pri iskanju faznega središča antene s pomočjo vektorskoga analizatorja vezij potrebujemo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

- (A) nemoduliran nosilec (CW)      (B) AM ON/OFF 1kHz      (C) AM ON/OFF 27.8kHz      (D) FM 1MHz velik klob

3. Koaksialni kabel uporabimo na takšni frekvenci, kjer lahko vzbudimo samo osnovni TEM rod valovanja. Električno polje  $\vec{E}$  v dielektriku kabla ima naslednjo(e) komponente(e) v valjnjem koordinatnem sistemu  $(\rho, \phi, z)$ , kjer os  $z$  sovpada z osjo kabla:

- (A)  $\vec{E} = E_\phi \hat{E}_\phi + E_z \hat{E}_z$       (B)  $\vec{E} = E_\phi \hat{E}_\phi$       (C)  $\vec{E} = E_\rho \hat{E}_\rho + E_z \hat{E}_z$       (D)  $\vec{E} = E_\rho \hat{E}_\rho$

4. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, enako orientiranih in enako polariziranih anten. Meritev smernosti D pokaže povečanje za natančno faktor 2 (3dB) glede na eno samo anteno. Za elemente impedančne matrike četveropola dveh anten tedaj velja:

- (A)  $\text{Re}(Z_{11})=0$       (B)  $\text{Im}(Z_{11})=0$       (C)  $\text{Re}(Z_{12})=0$       (D)  $\text{Im}(Z_{12})=0$

5. Neznana antena ima smerni diagram  $F(\theta, \phi) = \cos(\pi/2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\phi) / \sqrt{1 - \sin^2\theta \cdot \cos^2\phi}$ . Za kakšno vrsto antene gre?

- (A)  $\lambda/2$  dipol v osi X      (B) zankica v ravnini YZ      (C) Huygens-ov vir v ravnini XZ      (D) tokovni el. v osi Y

6. Neznana ground-plane antena ima srajčko iz paličastih radialov dolžine  $l=0.6m$ . Pokončna pačka je nekoliko krajsa in debelejša. Za katero frekvenco  $f=?$  je najverjetnejše načrtovana omenjena antena?

- (A) 100MHz      (B) 150MHz      (C) 300MHz      (D) 500MHz

7. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega osno razmerje  $R=3\text{dB}$ . Kolikšna je velikost razmerja krožnih komponent  $|Q|=?$ , če je antena pretežno desno-krožno polarizirana (RHCP)?

- (A) 2.0      (B) 0.5      (C) 0.33      (D) 0.17

8. Radijsko zvezo vzpostavimo med dvema enakima antenama, ki sta obrnjeni ena proti drugi in sta enako polarizirani  $|Q_0|=|Q_s|=0.5$ . V kakšnih mejah se lahko giblje faktor prenosa moči zaradi neskladnosti polarizacije  $\eta=?$

- (A)  $0.5 \leq \eta \leq 1$       (B)  $0 \leq \eta \leq 0.5$       (C)  $0.36 \leq \eta \leq 1$       (D)  $0 \leq \eta \leq 0.36$

9. Skupina dveh neusmerjenih virov seva v pet različnih snopov v prostoru. V kakšnih mejah se lahko giblje razdalja  $d=?$  med viroma, če vira napajamo sofazno z enako velikimi tokovoma?

- (A)  $\lambda/2 < d < \lambda$       (B)  $\lambda < d < 3\lambda/2$       (C)  $3\lambda/2 < d < 5\lambda/2$       (D)  $5\lambda/2 < d < 7\lambda/2$

10. Bočno skupino sestavlja štirje enako močni neusmerjeni izvori, ki so postavljeni na enakih medsebojnih razdaljah  $h=\lambda/2$  eden nad drugim na osi z. Za koliko  $a=?$  [dB] upade jakost sevanja skupine v smeri  $\alpha=15^\circ$  pod ravnino XY? ( $\theta=\alpha+\pi/2$ ,  $-\cos\theta=\sin\alpha$ )

- (A) -2.0dB      (B) -4.0dB      (C) -8.0dB      (D) -16dB

11. Polarizacijo valovanja opišemo z vektorjem  $\vec{I}_L + \vec{I}_D \cdot C$  (ni enotni vektor), kjer sta  $\vec{I}_L$  in  $\vec{I}_D$  smerna vektorja leve in desne krožne polarizacije ter je C kompleksna konstanta. Kateri od navedenih vektorjev je na ta vektor pravokoten?

- (A)  $\vec{I}_L \cdot C^* - \vec{I}_D$       (B)  $\vec{I}_L - \vec{I}_D \cdot C$       (C)  $\vec{I}_L \cdot C - \vec{I}_D$       (D)  $\vec{I}_L - \vec{I}_D \cdot C^*$

12. Prenosna kratkovalovna radijska postaja je opremljena s pokončno paličasto anteno (monopolom), ki je dosti krajsa  $h \ll \lambda$  od valovne dolžine. Sevalna upornost  $R_s$  takšne antene je sorazmerna frekvenci na naslednji način:

- (A)  $R_s = \alpha \cdot f^4$       (B)  $R_s = \alpha/f$       (C)  $R_s = \alpha \cdot f$       (D)  $R_s = \alpha \cdot f^2$

#### 4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 6.1.2015

1. Pri meritvi smernega diagrama skupine dveh enakih lijakov opazimo, da dobimo ničlo sevanja natančno v bočni smeri, kjer smo pričakovali največje sevanje. Kaj je narobe?

- (A) vse antene imajo RHCP      (B) faza enega lijaka obrnjena      (C) napačna frekvanca      (D)  $r > 2d^2/\lambda$  ni izpolnjeno

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo, drugo in tretjo Fresnel-ovo cono ter hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

- (A)  $180^\circ$       (B)  $270^\circ$       (C)  $360^\circ$       (D)  $90^\circ$

3. Nd-YAG laser oddaja na valovni dolžini  $\lambda=1064\text{nm}$  žarek moči  $P=1\text{kW}$  krožnega prereza premera  $2r=5\text{mm}$ . Za kolikšno največjo gostoto moči  $S_{\text{MAX}}=?$  moramo načrtovati zrcalo, od katerega se žarek odbije, da ne pride do zažiga v Arago-vi točki?

- (A)  $51\text{MW/m}^2$       (B)  $102\text{MW/m}^2$       (C)  $204\text{MW/m}^2$       (D)  $815\text{MW/m}^2$

4. V primerjavi z vzporednim napajanjem bočne antenske skupine ima zaporedno napajanje iste skupine enakih anten naslednjo pomanjkljivost:

- (A) višje izgube napajalnih vodov      (B) nižja smernost      (C) daljše napajalne vode      (D) odklon snopa s frekvenco

5. Radijska zveza na frekvenci  $f=150\text{MHz}$  premošča razdaljo  $d=20\text{km}$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ). Zvezo moti prečni greben točno sredi zveze, ki vnaša dodatno slabljenje  $a=16\text{dB}$ . Višina grebena  $h=?$  nad zveznicu oddajnik-sprejemnik znaša:

- (A)  $0\text{m}$       (B)  $100\text{m}$       (C)  $141\text{m}$       (D)  $200\text{m}$

6. Izotropni izvor se nahaja na višini  $h=\lambda/4$  nad veliko ( $A>>\lambda^2$ ) vodoravno kovinsko ploščo z  $\Gamma=-1$ . Kolikšna je šumna temperaturo  $T_A=?$  opisane antene, če je njen sevalni izkoristek blizu enote  $\eta \approx 1$ ? Nebo seva s  $T_N=70\text{K}$ , Zemlja seva s  $T_z=T_0=290\text{K}$ .

- (A)  $70\text{K}$       (B)  $290\text{K}$       (C)  $180\text{K}$       (D)  $140\text{K}$

7. Na vhodu spremnika s pasovno širino  $B=1\text{MHz}$  in šumno temperaturo  $T_s=870\text{K}$  priključimo anteno s šumno temperaturo  $T_A=290\text{K}$ . Kolikšna je navidezna skupna moč šuma  $P_N=?$ , preračunana na vhodne sponke spremnika? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ ,  $T_0=290\text{K}$ )

- (A)  $-114\text{dBm}$       (B)  $-111\text{dBm}$       (C)  $-108\text{dBm}$       (D)  $-105\text{dBm}$

8. Diagram sevanja brezizgubne ( $\eta \approx 1$ ) antene ima obliko stožca z zornim kotom  $\alpha_A=5^\circ$  in ravnim temenom. Za koliko stopinj  $\Delta T=?$  se poveča šumna temperaturo antene, ko snop zasukamo iz hladnega neba  $T_N=10\text{K}$  v Sonce z zornim kotom  $\alpha_s=0.5^\circ$  in  $T_s=10^6\text{K}$ ?

- (A)  $10^2\text{K}$       (B)  $10^6\text{K}$       (C)  $10^5\text{K}$       (D)  $10^4\text{K}$

9. Med oddajnikom in spremnikom imamo neprosojen zaslon z odprtino, ki natančno ustreza prvi Fresnel-ovi coni. Za koliko se poveča jakost spremema, če v odprtino v zaslonu vstavimo takšno dielektrično zbiralno lečo, da dobimo najmočnejši spremem?

- (A)  $2\text{dB}$       (B)  $4\text{dB}$       (C)  $6\text{dB}$       (D)  $10\text{dB}$

10. Usmerjena mikrovalovna radijska zveza na frekvenci  $f=18\text{GHz}$  je napeljana preko ravnega zrcala površine  $A=30\text{m}^2$  na gorskem grebenu. Kolikšna je odmevna površina  $\sigma=?$  opisanega zrcala, če valovanje vpada pod kotom  $\theta=45^\circ$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $4 \cdot 10^6\text{m}^2$       (B)  $40 \cdot 10^6\text{m}^2$       (C)  $2 \cdot 10^6\text{m}^2$       (D)  $20 \cdot 10^6\text{m}^2$

11. CCD fotoaparat ima izostreno sliko na velikih razdaljah  $r=\infty$ . Kaj storí samodejno ostrenje fotoaparata, ko v vidno polje zaide cvetlica na razdalji  $r'=10\text{cm}$ ?

- (A) oddalji lečo od CCD      (B) pusti lečo na istem mestu      (C) približa lečo k CCD      (D) zmanjša odprtino leče

12. Neželjene motnje, ki jih seva računalniška oprema, merimo na razdalji  $r=3\text{m}$ . Do katere frekvence  $f=?$  moramo ločeno meriti električno poljsko jakost  $E$  in magnetno poljsko jakost  $H$ , ker  $E$  in  $H$  pri nizkih frekvencah nista v razmerju  $Z_0=377\Omega$ ?

- (A)  $4.78\text{MHz}$       (B)  $100\text{MHz}$       (C)  $15.9\text{MHz}$       (D)  $62.8\text{MHz}$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

5. tihaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.1.2015

1. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine  $h$ , ki v celoti pokrije več Fresnel-ovih kon. Uklon na vrhu gorskega grebena je najmočnejši v naslednjem primeru:

- (A) neporaščen oster greben      (B) zaobljen travnat kucelj      (C) zaobljen gozdnat kucelj      (D) vodoravna visoka planota

2. Točno opoldne sredi lepega zimskega dne, ko je vpad sončnih žarkov na naših zemljepisnih širinah položen in ob srednji aktivnosti Sonca frekvenca plazme ionosfere  $f_p = ?$  ( $\epsilon_r = 0$ ) v slojih  $F_1$  ozziroma  $F_2$  lahko doseže vrednost:

- (A) 1MHz      (B) 10MHz      (C) 100MHz      (D) 1GHz

3. Radijski (mikrovalovni) spektralni analizator običajno prikazuje izmerjeno jakost spektra  $|F(f)|$  kot funkcijo frekvence  $f$  v naslednjih dveh skalah:

- (A)  $10\log(f)$  in  $10\log|F(f)|$       (B) linearna f in moč  $|F(f)|^2$       (C) linearna f in  $10\log|F(f)|$       (D)  $10\log(f)$  in  $|F(f)|$

4. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov  $N_e = 2.5 \cdot 10^{17} / m^3$ . Do katere frekvence  $f = ?$  se tedaj prekinejo radijske zveze? ( $Q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} As$ ,  $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} kg$ ,  $\epsilon_0 = 1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9) As/Vm$ )

- (A) 28.2GHz      (B) 14.1GHz      (C) 28.2MHz      (D) 4.49GHz

5. WiFi zvezo na frekvenci  $f = 2.4GHz$  vzpostavimo na razdalji  $d = 50m$  nad ravnimi tlemi. Na kakšno najmanjšo višino nad tlemi moramo postaviti obe anteni  $h_o = h_s = ?$ , da bo sprejem najmočnejši zaradi konstruktivne interference odboja od tal  $\Gamma = -1$ ? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 62.5cm      (B) 1.25m      (C) 2.5m      (D) 5m

6. Bazna postaja mobilne telefonije  $f = 900MHz$  ima anteno na višini  $h = 20m$  nad tlemi in pokriva celico s polmerom  $r = 1km$ . Na kakšno višino  $h' = ?$  moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom  $r' = 2km$ ?

- (A) 80m      (B) 160m      (C) 40m      (D) 28.3m

7. Eden prvih umetnih telekomunikacijskih satelitov je bil balon ECHO premera  $2r = 30m$ , prekrit z Al folijo. Kako velik Al trirobnik  $A = ?$  daje na monostatičnem (ista antena TX+RX) radarju enak odmev na frekvenci  $f = 3GHz$  kot kroglasti balon? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A)  $707m^2$       (B)  $6.3 \cdot 10^8 m^2$       (C)  $4465m^2$       (D)  $0.75m^2$

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet  $d_u = 3km$ , ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika  $d_m = ?$  smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja  $S/N = 10dB$  in rezervo presiha  $\langle P \rangle / P_{MIN} = 20dB$ ?

- (A) 1.87km      (B) 33.7km      (C) 16.8km      (D) 5.6km

9. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost  $P_{MIN} = -105dBm$  na frekvenci  $f = 2.1GHz$ . Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema  $\langle P \rangle = ?$ , da bo verjetnost izpada zveze  $P_{IZPADA} = 2\%$  pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

- (A) -82dBm      (B) -75dBm      (C) -95dBm      (D) -88dBm

10. Kolikšna je radijska vidljivost  $d = ?$  iz  $h = 200m$  visokega kuclja nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje  $K = 4/3$ ? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. ( $R_z = 6378km$ )

- (A) 58.3km      (B) 50.5km      (C) 43.7km      (D) 67.4km

11. GPS navigacija je opremljena z neusmerjeno anteno na frekvenci  $f = 1575.42MHz$ . Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša  $T_N = 10K$ , šumna temperatura tal pa  $T_z = 270K$ . Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene  $T_A = ?$

- (A) 10K      (B) 270K      (C) 140K      (D) 560K

12. S kakšnim tehničnim ukrepom dosežemo največjo zmogljivost prenosa iz robota, ki preučuje kamenine na Marsu, do sprejemnika na Zemlji? Obkrožite NEUČINKOVIT ukrep!

- (A) čim večja sprejemna antena      (B) raznoliki sprejem      (C) nizka  $T_A + T_s$  zemeljske postaje      (D) usmerjen TX robota

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

# 1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.10.2015

1. Kolikšna je dolžina (obseg) vzporednika, ki poteka na višini morske gladine mimo Ljubljane na severni zemljepisni širini  $\phi=46^\circ\text{N}$ ? Zemljo privzamemo kot kroglo s povprečnim polmerom  $R_z=6378\text{km}$ .

- (A) 40074km      (B) 20037km      (C) 4431km      (D) 27838km

2. Ena meritev spektra s panoramskim sprejemnikom ločljivosti  $B=1\text{MHz}$  traja  $t=1\text{ms}$  brez dodatnega video sita. Če vključimo še video sito s pasovno širino  $B_v=30\text{kHz}$ , bo meritev istega spektra z isto ločljivostjo trajala:

- (A) 3000ms      (B) 33.3ms      (C) 0.3ms      (D) 333ms

3. Votlo kovinsko cev pravokotnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente električnega polja  $\vec{E}$ :

- (A) samo prečni  $\vec{E}$       (B) samo vzdolžni  $\vec{E}$       (C) vzdolžni in prečni  $\vec{E}$       (D) nima polja  $\vec{E}$

4. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco  $f=500\text{kHz}$ . Na kateri razdalji  $d=?$  bosta električno polje motenj  $\vec{E}$  in magnetno polje motenj  $\vec{H}$  približno v razmerju valovne impedance prostora  $Z_0=377\Omega$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 9.55cm      (B) 9.55m      (C) 95.5m      (D) 955m

5. Gostoto prevodnega električnega toka  $\bar{J}=\gamma\vec{E}$  izračunamo iz specifične prevodnosti snovi  $\gamma$  in vektorja električne poljske jakosti  $\vec{E}$ . Kakšne merske enote ima gostota električnega toka  $\bar{J}$  v sistemu merskih enot MKSA?

- (A) A      (B) A/m      (C) A/m<sup>2</sup>      (D) A/m<sup>3</sup>

6. Mikrovalovna usmerjena radijska zveza uporablja anteno premera  $d=60\text{cm}$  na frekvenci  $f=18\text{GHz}$ . Na kateri razdalji  $r=?$  od antene dosega sevano polje lastnosti daljnega polja, kjer smemo meriti smerni diagram antene  $F(\theta,\phi)?$  ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 43.2m      (B) 432m      (C) 4.23km      (D) 4.23m

7. Bazna postaja mobilne telefonije na vrhu droga seva vsesmerno po azimutu, po elevaciji pa pokriva vse od obzorja navzdol do  $\text{el}=-10^\circ$  pod obzorjem. V gornjo poloblo antena ne seva, prav tako naj ne seva navzdol pod  $\text{el}<-10^\circ$ . Smernost  $D=?$  antene znaša:

- (A) 21.2dBi      (B) 10.6dBi      (C) 3dBi      (D) 6dBi

8. Dinamično ( $\omega \neq 0$ ) električno polje opisuje izraz  $\vec{E}=E_0Ce^{-jk_r}/(r \cdot \sin\theta)$  v praznem prostoru v krogelnih koordinatah  $(r,\theta,\phi)$ . Opisano polje NIMA ene od navedenih lastnosti:

- (A) porazdeljene vrtince      (B) singularnost v izhodišču      (C) singularnost v osi z      (D) porazdeljene izvore

9. Izračunajte domet  $r=?$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ) brez ovir med dvema ročnima radijskima postajama, ki sta opremljeni z oddajnikoma moči  $P_0=1\text{W}$  na frekvenci  $f=150\text{MHz}$ , sprejemnikoma občutljivosti  $P_s=-120\text{dBm}$  in antenama z dobitkom  $G=1=0\text{dB}$ .

- (A) 1592m      (B) 50.33km      (C) 159.2km      (D) 5033km

10. Srednje-valovni radijski oddajnik uporablja vitek pokončen kovinski stolp višine  $h=160\text{m}$ . Stolp je izoliran od tal. Med stolp in ozemljitev priključimo oddajnik. Pri kateri frekvenci  $f=?$  občuti oddajnik najvišjo velikost impedance  $|Z|_{\text{MAX}}?$  ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 1875kHz      (B) 938kHz      (C) 469kHz      (D) 234MHz

11. Televizijski satelit oddaja na  $f=12\text{GHz}$  iz geostacionarne tirnice na razdalji  $r=40000\text{km}$  od Zemlje. S TV signalom želimo pokriti manjšo državo s površino  $A=220000\text{km}^2$ . Kolikšna je smernost  $D=?$  [dBi] primerne oddajne antene na krovu satelita? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 19.6dBi      (B) 33.6dBi      (C) 49.6dBi      (D) 66.6dBi

12. Bazna postaja LTE uporablja oddajnik moči  $P_0=100\text{W}$  in sektorsko oddajno anteno z dobitkom  $G=18\text{dBi}$ . Na kateri razdalji  $r=?$  od antene doseže električno polje najvišjo zakonsko dovoljeno vrednost  $|\vec{E}|=6V_{\text{eff}}/\text{m}$  po evropski odredbi o škodljivem sevanju?

- (A) 72.5m      (B) 38.7m      (C) 18.2m      (D) 9.1m

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 10.11.2015

1. Neželjeno elektromagnetno sevanje UTP kabla za Ethernet omejujemo na številne različne načine. Obkrožite NAPACEN odgovor!

- (A) simetrično napajanje parice      (B) prepletanje žic parice      (C) izolacija iz polietilena      (D) omejitev pasovne širine

2. Majhen  $\Delta x, \Delta y \ll \lambda$  elektromagnetični Huygensov izvor v ravnini xy lahko nadomestimo z naslednjimi osnovnimi, električno majhnimi antenami:

- (A) sam tokovni element  $h \ll \lambda$       (B) sama zankica  $A \ll \lambda^2$       (C) nemogoče, ker ni magnetin      (D) tok. el.  $h \ll \lambda$  in zankica  $A \ll \lambda^2$

3. Gornjo frekvenčno mejo koaksialnega voda določa pojav višjih valovodnih rodov. Sodobna mikrovalovna elektronika in pripadajoče antene so večinoma opremljeni z vtikači in vtičnicami družine SMA, ki ima gornjo frekvenčno mejo enorodovnega TEM delovanja:

- (A) 4GHz      (B) 26.5GHz      (C) 60GHz      (D) 18GHz

4. Izračunajte smernost  $D=?$  [dB<sub>i</sub>] enakomerno osvetljene krožne odprtine brez fazne napake. Premer odprtine znaša  $2r=60\text{cm}$ . Odprtino uporabimo za sprejem satelitske TV v frekvenčnem pasu  $f=12\text{GHz}$ . ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A) 37.6dB<sub>i</sub>      (B) 43.6dB<sub>i</sub>      (C) 31.6dB<sub>i</sub>      (D) 25.6dB<sub>i</sub>

5. Tankožični dipol ( $r_{žice} \ll \lambda$ ) napajamo simetrično v sredini. V kakšnih mejah se lahko giblje dolžina dipola  $l=?$ , če ima impedanca v napajalni točki sredi dipola poleg delovne sevalne upornosti tudi jalovo kapacitivno komponento?

- (A)  $\lambda/2 < l < \lambda$       (B)  $3\lambda/2 < l < 2\lambda$       (C)  $\lambda/4 < l < \lambda/2$       (D)  $3\lambda/4 < l < \lambda$

6. Katero od navedenih veličin oddajne antene lahko neposredno izmerimo v Fresnelovem področju na razdalji  $r < 2d^2/\lambda$  manjši od Rayleighove razdalje, a večji od  $r > 1/k$ ?

- (A) Smernost D [dB<sub>i</sub>]      (B) Smerni diagram F[θ,φ]      (C) Dobitek G [dB<sub>i</sub>]      (D) Pretok moči  $S$  [ $\text{W/m}^2$ ]

7. Piramidni lik vzbujamo z osnovnim rodom  $TE_{01}$  v pravokotnem valovodu. Dolžino lijaka  $l$  izberemo tako, da nam kvadratna napaka faze prinaša izgubo smernosti  $a=1\text{dB}$ . Kolikšna je smernost odprtine D=? s stranicama  $a=4\lambda$  in  $b=3\lambda$ ?

- (A) 18dB<sub>i</sub>      (B) 20dB<sub>i</sub>      (C) 22dB<sub>i</sub>      (D) 24dB<sub>i</sub>

8. EM Huygensov izvor je postavljen v koordinatno izhodišče tako, da je maksimum sevanja usmerjen v smeri osi y. Smerni diagram F(θ,φ)=? opisanega Huygensovega izvora zapisemo v krogelnih koordinatah (r,θ,φ) s tečajem v smeri osi z na naslednji način:

- (A)  $1 + \sin\theta \cdot \sin\phi$       (B)  $1 + \cos\theta \cdot \sin\phi$       (C)  $1 + \cos\theta$       (D)  $1 + \sin\theta \cdot \cos\phi$

9. Parabolično zrcalo rotacijsko-simetričnega izreza ima premer  $d=2\text{m}$ . Globina zrcala v temenu znaša  $h=25\text{cm}$ . Na kateri oddaljenosti f=? od temena se nahaja gorišče rotacijsko-simetričnega zrcala?

- (A) 80cm      (B) 100cm      (C) 125cm      (D) 160cm

10. Dvozrcalna Gregorijanska antena ima veliko zrcalo v obliki rotacijskega paraboloida. Malo zrcalo (podzrcalo) ima geometrijsko obliko:

- (A) rotacijski hiperboloid      (B) krogelna kapica      (C) rotacijski paraboloid      (D) rotacijski elipsoid

11. V reverberančni komori želimo z več mešalniki rodov, ki se vrtijo z različnimi hitrostmi, ustvariti elektromagnetno polje, ki ima naslednje lastnosti:

- (A) naključno fazo in amplitudo      (B) naključno fazo in stalno amplitudo      (C) stalno fazo in naključno amplitudo      (D) stalno fazo in amplitudo

12. Dolgo vijačno anteno ( $N=15$  ovojev) z osnim sevanjem (obseg ovoja  $\approx \lambda$ , korak  $d \approx 0.2\lambda$ ) napajamo z virom, ki je priključen med vijačno žico in veliko ravno kovinsko ploščo. Sevalna upornost  $R_s=?$  opisane antene v napajalni točki znaša približno:

- (A)  $12\Omega$       (B)  $50\Omega$       (C)  $140\Omega$       (D)  $377\Omega$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Vzbujanje odprtine kovinskega piramidnega lijaka s povečano sliko osnovnega rodu  $T_{E_0}$  pravokotnega valovoda (s kvadratno napako faze) zagotovimo na naslednji način:

- (A) razmerje stranic odprtine 3:4      (B) z dovolj veliko odprtino      (C) z dovolj dolgim lijakom      (D) z izmerami vzbuj. valovoda

2. Lijak bi radi uporabili za osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala premera  $d=1m$  in globine v temenu  $h=12.5cm$ . Lijak ima fazno središče  $a=2cm$  navznoter od prednje odprtine. Na kakšno razdaljo do temena zrcala postavimo odprtino lijaka?

- (A) 14.5cm      (B) 48cm      (C) 52cm      (D) 10.5cm

3. Pri merjenju smernega diagrama antene s pomočjo skalarnega analizatorja vezij potrebujemo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

- (A) nemoduliran nosilec ( $C_w$ )      (B) AM ON/OFF 1kHz      (C) AM ON/OFF 27.8kHz      (D) FM 1MHz velik koleb

4. Kovinski piramidni lijak vzbujamo z osnovnim valovodnim rodom za linearno polarizacijo. Na odprtini lijaka izmerimo skoraj konstanto amplitudo in zaostajanje faze, ko se bližamo robom. V katerem prerezu (ravnini) se premikamo?

- (A) v ravnini E      (B) v ravnini H      (C) po diagonali      (D) po poljubni

5. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, enako orientiranih in enako polariziranih anten. Meritev impedančne matrike četveropola dveh anten daje rezultat  $Z_{11} \approx Z_{12} \approx Z_{21} \approx Z_{22}$ . Za razdaljo med antenama  $h$  tedaj velja:

- (A)  $h=\lambda/2$       (B)  $h > \lambda/2$       (C)  $h=\lambda/4$       (D)  $h < \lambda/4$

6. Neznana antena ima izmerjeni amplitudni smerni diagram  $F(\theta, \phi) = 1 + \sin\theta \cdot \sin\phi$ . Za kakšno vrsto antene gre in kako je orientirana?

- (A)  $\lambda/2$  dipol v osi X      (B) zankica v ravnini YZ      (C) Huygens-ov vir v ravnini XZ      (D) tokovni el. v osi Y

7. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega osno razmerje  $R=6dB$ . Kolikšna je velikost razmerja krožnih komponent  $|Q|=?$ , če je antena pretežno desno-krožno polarizirana (RHCP)?

- (A) 0.33      (B) 0.5      (C) 2.0      (D) 0.17

8. Radio zvezdo sprejemamo z dvema brezizgubnima antenama. Prva antena doseže šumno temperaturo  $T_{A1}=90K$ , druga antena pa  $T_{A2}=150K$ . Kolikšno je razmerje dobitkov oziroma razlika v decibelih  $\Delta G=G_2-G_1=?$  Obe anteni dajeta  $T_N=30K$ , ko sta obrnjeni v hladno nebo.

- (A) 2dB      (B) 3dB      (C) 5dB      (D) 7dB

9. Enake antene skupine so postavljene na osi Z na medsebojnih razdaljah  $h=3\lambda/2$ . Posamezne antene napajamo s tokovi  $I_N=I_0 \cdot e^{jN\phi}$ , kjer zaporedno število antene N raste navzgor. Maksimum sevanja želimo v smeri  $\alpha=15^\circ$  ( $\theta=\alpha+\pi/2, -\cos\theta=\sin\alpha$ ) pod ravnino XY.  $\phi=?$

- (A)  $140^\circ$       (B)  $70^\circ$       (C)  $280^\circ$       (D)  $35^\circ$

10. Telefon je opremljen z neusmerjeno brezizgubno anteno na frekvenci  $f=2GHz$  s povprečno temperaturo  $T_A=150K$ . Sprejemnik dodaja še  $T_S=100K$  lastnega šuma. Kolikšna je šumna moč  $P_N=?$  v pasovni širini  $B=200kHz$ ? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23} J/K$ ,  $T_0=290K$ )

- (A)  $6.9 \cdot 10^{-18} Js$       (B)  $6.9 \cdot 10^{-12} W$       (C)  $6.9 \cdot 10^{-14} Js$       (D)  $6.9 \cdot 10^{-16} W$

11. V praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8 m/s$ ,  $\mu_r=1$ ,  $\epsilon_r=1$ ,  $Z_0=377\Omega$ ) izmerimo amplitudi obeh komponent električne poljske jakosti in sicer:  $|E_V|=8V/m$  in  $|E_H|=6V/m$ . Kolikšna je gostota pretoka moči  $|\bar{S}|=?$  opisanega valovanja?

- (A)  $0.048W/m^2$       (B)  $0.085W/m^2$       (C)  $0.133W/m^2$       (D)  $0.265W/m^2$

12. Dvokrako Arhimedovo spiralo uporabimo kot širokopasovno anteno tako, da izvor vežemo med oba kraka sredi antene. Spirala se nahaja v zraku ( $c_0=3 \cdot 10^8 m/s$ ,  $\mu_r=1$ ,  $\epsilon_r=1$ ). Pri takšni anteni največ doprinese k sevanju aktivni kolobar, ki ima polmer  $r=?$

- (A)  $r=\lambda/4$       (B)  $r=\lambda/2\pi$       (C)  $r=\lambda/\pi$       (D)  $r=\lambda/2$

1. Pri meritvi medsebojne impedance dveh enakih anten izmerimo matriko z četveropola na nastavljeni razdalji d. Elementi matrike  $Z_{11}$ ,  $Z_{12}$ ,  $Z_{21}$  in  $Z_{22}$  imajo različne lastnosti. Katera od navedenih lastnosti vedno NE velja na katerikoli razdalji d?

- (A)  $Z_{12}=Z_{21}$       (B)  $\text{Re}[Z_{12}]<0$       (C)  $\text{Re}[Z_{11}]\geq\text{Re}[Z_{21}]$       (D)  $Z_{11}=Z_{22}$
2. Eliptično polarizirano polje sprejemamo z linearno polarizirano anteno. Sprejemno anteno sukamo tako, da se spreminja ravnina polarizacije, izvor polja pa pri tem ostaja v maksimumu smernega diagrama sprejemne antene. Pri sukanju za  $360^\circ$  dobimo:

- (A) 1 maksimum      (B) 3 maksimume      (C) 4 maksimume      (D) 2 maksimuma

3. Izmerjena odmerna površina neznanega letečega predmeta  $\sigma=1\text{m}^2$  se s smerjo bistveno ne spreminja pri valovni dolžini  $\lambda=3\text{cm}$ . Iz meritve sklepamo, da je NLP oblike:

- (A) trirobnik s stranico 1m      (B) kovinska plošča  $9\text{cm}\times9\text{cm}$       (C) kovinska krogla  $r=56\text{cm}$       (D) kovinski disk  $r=5.2\text{cm}$

4. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben v obliki klinaste ovire konstantne višine, ki v celoti zasenči prvo in drugo Fresnelovo cono. Opisana ovira vnaša dodatno slabljenje in fazni zaostanek, ki v primerjavi z neovirano zvezo znaša:

- (A)  $45^\circ$       (B)  $180^\circ$       (C)  $90^\circ$       (D)  $225^\circ$

5. Zbiralno lečo izdelamo s senčenjem sodih Fresnelovih con. Kolikšen mora biti premer Fresnelove leče  $2r=?$ , da izdelana antena doseže smernost  $D=25\text{dBi}$  pri frekvenci  $f=10\text{GHz}$  in izkoristku osvetlitve žarilca  $\eta=60\%$ ? ( $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$ )

- (A) 21.9cm      (B) 38.9cm      (C) 68.9cm      (D) 2.16m

6. V laboratoriju želimo simulirati interferenco neposrednega in odbitega žarka nad ravnnimi tlemi. Da bo poskus z odbojem od kovine v laboratoriju čim bolj podoben pojavi pri odboju od ravnih tal (zemlja je dielektrik z izgubami) izberemo polarizacijo:

- (A) HP      (B) RHCP      (C) VP      (D) PP $_{45^\circ}$

7. V primerjavi z zaporednim napajanjem bočne antenske skupine ima vzporedno napajanje iste skupine enakih anten naslednjo pomanjkljivost:

- (A) višje izgube napajalnih vodov      (B) daljše napajalne vode      (C) nižjo smernost      (D) odklon snopa s frekvenco

8. Na vhodu sprejemnika s pasovno sirino  $B=2\text{MHz}$  in šumno temperaturo  $T_s=870\text{K}$  priključimo anteno s šumno temperaturo  $T_A=290\text{K}$ . Kolikšna je navidezna skupna moč šuma  $P_N=?$ , preračunana na vhodne sponke sprejemnika? ( $k_B=1.38\cdot10^{-23}\text{J/K}$ ,  $T_0=290\text{K}$ )

- (A) -114dBm      (B) -111dBm      (C) -108dBm      (D) -105dBm

9. WiFi dostopna točka na frekvenci  $f=2.4\text{GHz}$  je postavljena na višini  $h_{TX}=5\text{m}$  nad ravnnimi tlemi. Uporabnik se nahaja na vodoravni razdalji  $d=100\text{m}$  od oddajnika. Na kateri (najnižji) višini  $h_{RX}=?$  nad tlemi dobimo najmočnejši signal? ( $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$ )

- (A) 31cm      (B) 15cm      (C) 63cm      (D) 125cm

10. Z dvakratno 2D prostorsko Fourierjevo transformacijo skušamo izostriti nejasen diapozitiv. V ravnilo prostorskih frekvenc postavimo naslednje prostorsko sito:

- (A) mala odprtina v temni podlagi      (B) mala temna pega v osi      (C) Fresnelova leča s senčenjem      (D) pokončni črtasti vzorec

11. Kolikšen je domet  $r=?$  med ročnima radijskima postajama na višini  $h_{TX}=h_{RX}=1.5\text{m}$  nad ravnnimi tlemi. Radijski postaji vsebujeta oddajnika moči  $P_{TX}=1\text{W}$ , sprejemnika z občutljivostjo  $P_{RX}=10^{-14}\text{W}$  in anteni z dobitkom  $G_{TX}=G_{RX}=1$  pri valovni dolžini  $\lambda=2\text{m}$ ?

- (A) 4743m      (B) 15.92km      (C) 474.3km      (D) 1592km

12. Radijsko zvezo na razdalji  $d=50\text{km}$  moti prečni gorski greben višine  $h=100\text{m}$  nad zveznico oddajnik-sprejemnik. Pri kateri frekvenci  $f=?$  gorski greben natančno pokrije prvo Fresnelovo cono? ( $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$ )

- (A) 750MHz      (B) 15MHz      (C) 75MHz      (D) 375MHz

5. tih vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 12.1.2016

1. Pri povratku vesoljske ladje v zemeljsko ozračje se okoli nje naredi ioniziran oblak vročih plinov z gostoto elektronov  $N_e=2.5\cdot10^{16}/m^3$ . Do katere frekvence  $f=?$  se tedaj prekinejo radijske zveze? ( $Q_e=-1.6\cdot10^{-19}As$ ,  $m_e=9.1\cdot10^{-31}kg$ ,  $\epsilon_0=1/(4\pi\cdot9\cdot10^9)As/Vm$ )

- (A) 892MHz      (B) 4.49GHz      (C) 8.92GHz      (D) 1.42GHz

2. Radijsko zvezo moti gorski greben znane višine  $h$ , ki NE sega v prvo Fresnelovo cono. Motnja gorskega grebena na radijsko zvezo bo najmanjša v naslednjem primeru:

- (A) neporaščen oster greben      (B) zaobljen travnat kucelj      (C) zaobljen gozdnat kucelj      (D) vodoravna visoka planota

3. Kolikšna bo verjetnost izpada  $P_{izpada}=?$  radijske zveze s presihom, ki se podreja Rayleighovi statistiki? Občutljivost sprejemnika, s katerim razpolagamo, dosega  $E_{MIN}=0.5\sqrt{E^{***2}}$  polovico korena srednje vrednosti kvadrata električnega polja.

- (A) 22%      (B) 39%      (C) 61%      (D) 78%

4. Točno opoldne vključimo star radijski sprejemnik in glej čudo, slišimo radijsko postajo iz Johannesburga. Na kateri frekvenci lahko ob tem dnevnu času v Evropi poslušamo radijsko postajo iz Južnoafriške republike?

- (A) 220MHz      (B) 22MHz      (C) 2.2MHz      (D) 220kHz

5. Geostacionarni satelit leti na višini  $h=35800km$  nad ekvatorjem. Kolikšno smernost  $D=?$  ima antena na krovu satelita, ki enakomerno pokrije celotno vidno površino Zemlje in prav nič moči ne seva drugam v vesolje? Zemlja je krogla s polmerom  $R=6378km$ .

- (A) 22.4dBi      (B) 11.4dBi      (C) 33.4dBi      (D) 173.9dBi

6. Yagi antena izkorišča strukturo z upočasnjenim valovanjem, ki se obnaša kot zbiralna leča iz umetnega dielektrika z  $\epsilon_r>1$ . Valovno število  $k$  z mersko enoto [rd/m] je v takšni snovi v primerjavi z valovnim številom  $k_0$  v praznem prostoru:

- (A)  $k < k_0$       (B)  $k = k_0$       (C)  $k > k_0$       (D)  $k = 0$

7. Smerni diagram skupine enakih anten merimo s sprejemnikom mikrovalovnega skalarnega analizatorja vezij. Slednji zahteva na drugem koncu radijske zveze visokofrekvenčni izvor (oddajnik), ki uporablja naslednjo vrsto modulacije:

- (A) AM 1kHz      (B) nemoduliran      (C) FM 1kHz      (D) AM 27.8kHz

8. Bazna postaja mobilne telefonije ima uporaben domet  $d_u=6km$ , ki ga omejuje odboj od tal. Na kakšni razdalji od uporabnika  $d_m=?$  smemo ponovno uporabiti isti radiofrekvenčni kanal, če zahtevamo razmerje signal/motnja  $S/N=10dB$  in rezervo presiha  $\langle P \rangle / P_{MIN}=20dB$ ?

- (A) 1.87km      (B) 33.7km      (C) 16.8km      (D) 5.6km

9. Mirujoča brezžična IP kamera uporablja radijsko zvezo brez neposredne vidljivosti do WiFi dostopne točke (usmerjevalnika). Katera vrsta raznolikosti je v opisani radijski zvezi popolnoma NEUČINKOVITA?

- (A) frekvenčna      (B) časovna      (C) polarizacijska      (D) prostorska

10. Kolikšna mora biti višina hriba  $h=?$  nad ravnino, da znaša radijska vidljivost iz njegovega vrha do sogovornika v ravnini  $d=100km$ ? Pri računu upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje  $K=4/3$ . ( $R_z=6378km$ )

- (A) 294m      (B) 392m      (C) 588m      (D) 784m

11. Prostorsko raznolikost izvedemo z dvema enakima antenama na zadostni medsebojni razdalji, da je sprejem nekorelirani. Pri izbiri boljše antene doseže skupna verjetnost izpada  $P=4\%$ . Kolikšna je verjetnost izpada  $P'=?$  pri sprejemu z eno samo anteno?

- (A) 2%      (B) 4%      (C) 8%      (D) 20%

12. Trirobnik na jamboru jadrnice ima povprečni presek  $A=0.04m^2$ . Za različne smeri vpada valovanja. Kolikšna je njegova povprečna odmevna površina  $\sigma=?$  za pomorski radar, ki dela na frekvenci  $f=9.375GHz$ ? ( $c_0=3\cdot10^8m/s$ ,  $\Gamma_{odbojnika}=-1$ )

- (A)  $19.6m^2$       (B)  $4.9m^2$       (C)  $1.22m^2$       (D)  $0.04m^2$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

# 1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 18.10.2016

1. Če na spektralnem analizatorju vidimo sumljive signale, ki najverjetneje ne obstajajo, pač pa nastanejo zaradi nelinearnosti v samem merilniku, je protiukrep:

- (A) zožanje ločljivosti      (B) povečanje časa preleta      (C) povečanje vhodnega slabljenja      (D) zožanje video sita

2. 3D krogelni koordinatni sistem  $(r, \theta, \phi)$  je desnoročen s tečajem v smeri kartezične osi z. Krogelne koordinate  $(r, \theta, \phi)$  želimo pretvoriti v kartezične  $(x, y, z)$ . Pri tem izračunamo koordinato x na naslednji način:

- (A)  $r \sin \theta \sin \phi$       (B)  $r \sin \theta \cos \phi$       (C)  $r \cos \theta \sin \phi$       (D)  $r \cos \theta \cos \phi$

3. Votlo kovinsko cev krožnega prereza uporabimo kot valovod na osnovnem najnižjem rodu. Napredujoči val v valovodu ima naslednje komponente električnega polja  $\vec{E}$ :

- (A) samo prečni  $\vec{E}$       (B) samo vzdolžni  $\vec{E}$       (C) vzdolžni in prečni  $\vec{E}$       (D) nima polja  $\vec{E}$

4. Vektorski potencial  $\vec{A}$  izračunamo iz gostote toka  $\vec{J}$  z reševanjem vektorske valovne enačbe  $\nabla \times \vec{A} + \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$ . Valovna enačba za vektorski potencial deluje (v tem zapisu) v naslednjih merskih enotah (MKSA):

- (A) Vs      (B) Vs/m      (C) Vs/m<sup>2</sup>      (D) Vs/m<sup>3</sup>

5. Največji radioteleskop na svetu so zgradili na Kitajskem in ima glavno zrcalo premera  $d=500m$ . Na kateri razdalji  $r=?$  dobimo daljne polje, ko radioteleskop uporabljam na frekvenci vodikove črte  $1.42GHz$ ? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 4733m      (B) 211km      (C) 2367km      (D) 11200km

6. Stikalni napajalnik računalnika vsebuje transformator, ki dela s frekvenco  $f=50kHz$ . Na kateri razdalji  $r=?$  bosta električno polje motenj  $\vec{E}$  in magnetno polje motenj  $\vec{H}$  približno v razmerju valovne impedance prostora  $Z_0 \approx 377\Omega$ ? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 9.55cm      (B) 9.55m      (C) 95.5m      (D) 955m

7. Smerni diagram ground-plane antene na frekvenci  $f=180MHz$  kazijo neželeni tokovi v nosilcu antene. Dolžino radialov  $l=?$  (palčke, ki sestavljajo srajčko spodnjega dela antene) izberemo za najnižji tok v nosilcu: ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 0.4m      (B) 0.5m      (C) 0.6m      (D) 0.7m

8. Ulična svetilka vsebuje žarnico moči  $P=250W$  in izkoristka  $\eta=30\%$  na stebri višine  $h=7m$ . Kolikšna je gostota pretoka svetlobne moči  $|S|=?$  na tleh na vodoravni razdalji  $x=5m$  od stebra svetilke? Slabljenje svetlobe v ozračju zanemarimo.

- (A)  $81mW/m^2$       (B)  $364mW/m^2$       (C)  $3.64W/m^2$       (D)  $81W/m^2$

9. Navigacijski sateliti sistema GPS krožijo na višini  $h=20200km$  nad površino Zemlje. Kolikšna naj bo smernost  $D=?$  antene na krovu, ki pokriva celotno vidno površino Zemlje? Zemljo privzamemo kot kroglo s polmerom  $R=6378km$ .

- (A) 12.4dBi      (B) 15.4dBi      (C) 18.4dBi      (D) 24.4dBi

10. Dobitek G merimo v radijski zvezi v praznem prostoru med dvema enakima neznanimi antenama na razdalji  $r=3m$ . Kolikšno odstopanje dobitka  $\Delta G$  [dBi] pričakujemo zaradi odstopanja faznega središča vsake posamezne antene  $\Delta r=+/-10cm$ ?

- (A)  $+/-0.1dBi$       (B)  $+/-0.6dBi$       (C)  $+/-1.5dBi$       (D)  $+/-4dBi$

11. Vremenski satelit oddaja z močjo  $P_{tx}=5W$  na neusmerjeno anteno  $G_{tx}=1$  na frekvenci  $f=137.5MHz$ . Kolikšen je domet zvezе  $r=?$  do sprejemnika na Zemlji z neusmerjeno sprejemno anteno  $G_{rx}=1$  in občutljivostjo  $P_{rx}=-110dBm$ ? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 487km      (B) 974km      (C) 1948km      (D) 3897km

12. Fluorescentna svetilka moti srednjevalovni radijski sprejemnik ( $\lambda=300m$ ) z motilnim električnim poljem  $\vec{E}_i$ . Najučinkovitejši protiukrep proti tovrstnim motnjam je:

- (A) feritna sprejemna antena      (B) električna paličasta antena      (C) obračanje sprejemne antene      (D) nimamo protiukrepov

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. If we see suspicious signals on a spectrum analyzer, that may not really exist, but are just a nonlinear product inside the spectrum analyzer, the countermeasure is:

- (A) narrow the resolution      (B) increase the sweep time      (C) increase the input attenuation      (D) narrow the video filter

2. The 3D spherical coordinate system  $(r, \theta, \phi)$  is right-handed with the north pole in the direction of the Cartesian axis z. Converting the spherical coordinates  $(r, \theta, \phi)$  into Cartesian coordinates  $(x, y, z)$  the Cartesian coordinate x is obtained as:

- (A)  $r \sin\theta \sin\phi$       (B)  $r \sin\theta \cos\phi$       (C)  $r \cos\theta \sin\phi$       (D)  $r \cos\theta \cos\phi$

3. A hollow metal pipe of circular cross-section is used as a waveguide on its fundamental mode. The forward wave has the following electric field  $\vec{E}$  components:

- (A) only transversal  $\vec{E}$       (B) only longitudinal  $\vec{E}$       (C) both transversal and longitudinal  $\vec{E}$       (D) does not have any  $\vec{E}$

4. The vector potential  $\vec{A}$  is computed from the current density  $\vec{J}$  by solving the vector wave equation  $\Delta\vec{A} + \omega^2 \mu \epsilon \vec{A} = -\mu \vec{J}$ . The wave equation for the vector potential (as written here) works with the following units (MKSA):

- (A) Vs      (B) Vs/m      (C) Vs/m<sup>2</sup>      (D) Vs/m<sup>3</sup>

5. The largest radio-telescope on the world was built in China with the diameter of the primary mirror equal to  $d=500m$ . At what distance  $r=?$  starts its far field while operating at the hydrogen-line frequency of 1.42GHz? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 4733m      (B) 211km      (C) 2367km      (D) 11200km

6. A switching power supply includes a transformer causing radio interference at a frequency of  $f=50kHz$ . At what distance  $r=?$  are its electric field  $\vec{E}$  and magnetic field  $\vec{H}$  approximately in the ratio of the free-space wave impedance  $Z_0 \approx 377\Omega$ ? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 9.55cm      (B) 9.55m      (C) 95.5m      (D) 955m

7. The radiation pattern of a ground-plane antenna at  $f=180MHz$  is being spoiled by unwanted currents in the supporting mast. The length  $l=?$  of the radials (rods forming the skirt of the antenna) is chosen for the lowest mast current: ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 0.4m      (B) 0.5m      (C) 0.6m      (D) 0.7m

8. A street light contains a  $P=250W$  bulb with an efficiency of  $\eta=30\%$  on a  $h=7m$  high pole above ground. What is power-flux density of light  $|S|=?$  on the ground at a horizontal distance  $x=5m$  from the pole? The atmospheric attenuation can be neglected.

- (A) 81mW/m<sup>2</sup>      (B) 364mW/m<sup>2</sup>      (C) 3.64W/m<sup>2</sup>      (D) 81W/m<sup>2</sup>

9. GPS navigation satellites are circling the Earth at an altitude of  $h=20200km$  above the surface. What directivity  $D=?$  is required for the on-board antenna to cover the whole visible hemisphere? The Earth is assumed a sphere with a diameter of  $R=6378km$ .

- (A) 12.4dBi      (B) 15.4dBi      (C) 18.4dBi      (D) 24.4dBi

10. The gain  $G$  is measured in a free-space link between two identical unknown antennas at a distance of  $r=3m$ . What is the expected uncertainty  $\Delta G$  [dBi] of the measurement due to the uncertainty of each antenna phase center amounting to  $\Delta r=+/-10cm$ ?

- (A) +/-0.1dBi      (B) +/-0.6dBi      (C) +/-1.5dBi      (D) +/-4dBi

11. A weather satellite is transmitting on  $f=137.5MHz$  with a power of  $P_{tx}=5W$  to an omnidirectional antenna  $G_{tx}=1$ . What is the maximum radio range  $r=?$  to a ground station with an omnidirectional antenna  $G_{rx}=1$  and receiver sensitivity  $P_{rx}=-110dBm$ ? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 487km      (B) 974km      (C) 1948km      (D) 3897km

12. A fluorescent light bulb is causing interference to a medium-wave receiver ( $\lambda=300m$ ) with its electric field  $E_i$ . The best countermeasure against this interference is:

- (A) a ferrite receiving antenna      (B) an electrical whip antenna      (C) reorienting the receiving antenna      (D) there is no countermeasure

## 2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 15.11.2016

1. Zaradi načrtovalske napake ima ground-plane antena napačno izbrano dolžino radialov. Takšna antena ima v primerjavi s pravilno načrtovano ground-plane anteno:

- (A) slabši sevalni izkoristek      (B) pokvarjen smerni diagram      (C) slabo impedančno prilagoditev      (D) vse navedene pomanjkljivosti

2. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom WR90, ki je namenjen delovanju v frekvenčnem pasu "X" od 8.20GHz do 12.5GHz. Kolikšna je mejna frekvenca osnovnega rodu  $f_{TE01}=?$  v opisanem valovodu z notranjimi izmerami 22.86mmx10.16mm? ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A) 6.56GHz      (B) 8.20GHz      (C) 12.5GHz      (D) 13.1GHz

3. Kolikšna je smernost  $D=?$  zrcalne antene premera  $d=3\text{m}$  namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu  $f=4\text{GHz}$ ? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine  $\eta=80\%$ . ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A) 39dBi      (B) 40dBi      (C) 41dBi      (D) 42dBi

4. Yagi antena uporablja zbiralno lečo iz umetnega dielektrika. Valovno število  $k$  v umetnem dielektriku  $\epsilon_r > 1$  je v primerjavi z valovnim številom  $k_0$  v praznem prostoru povezano na naslednji način:

- (A)  $k=0$       (B)  $k < k_0$       (C)  $k=k_0$       (D)  $k > k_0$

5. Kateri pogoj NI potreben, da v reverberančni komori dobimo naključno porazdelitev elektromagnetnega polja s časovno odvisnostjo, ki ustreza Rayleigh-ovi porazdelitvi?

- (A) eden ali več mešalnikov rodov      (B) dovolj visoka odbojnosc sten  $|\Gamma| \approx 1$       (C) najmanj štiri antene v komori      (D) dobro zaprta komora

6. Huygens-ov izvor ima smerni diagram oblike  $F(\theta, \phi) = 1 + \cos \theta$ . Za koliko  $a=?$  decibelov upade jakost sevanega električnega polja v smeri  $\theta=\pi/4$  in  $\phi=\pi/2$  glede na maksimum sevanja Huygens-ovega izvora?

- (A) -0.7dB      (B) -1.4dB      (C) -2.1dB      (D) -2.8dB

7. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu  $h=0.5\text{m}$ . Premer zrcala znaša  $d=6\text{m}$ . Kolikšno je razmerje  $f/d=?$  (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

- (A) 0.188      (B) 0.375      (C) 0.75      (D) 1.50

8. Smerni diagram  $F(\theta, \phi)$  koherentne antene merimo v radijski zvezi v praznem prostoru na dovolj veliki razdalji (Fraunhofer) z vrtenjem v izbrani ravnini:

- (A) samo ene od TX ali RX antene      (B) obeh RX in TX anten hkrati      (C) vedno samo TX antene      (D) vedno samo RX antene

9. Pravokotni kovinski valovod vzbujamo z rodom  $TE_{02}$ . Valovod položno razširimo v piramidni lijak. Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine  $\eta=?$  v smeri osi z (smer potovanja valovanja v valovodu in lijaku), če je napaka faze zanemarljiva?

- (A) 0%      (B) 50%      (C) 75%      (D) 82%

10. Umetni dielektrik Yagi antene lahko izdelamo z najrazličnejšim oblikovanjem kovine. Za anteno, ki naj deluje na obeh med sabo pravokotnih polarizacijah, od navedenih oblik ni uporabna:

- (A) pravokotne zanke      (B) palčke v ravnini      (C) pravokotni križci      (D) krožni disk

11. Za koliko  $a=?$  decibelov naj upade osvetlitev rotacijsko-simetričnega paraboličnega zrcala na robu glede na središče zrcala za največji dobitek antene  $G_{MAX}$  kot kompromis med podosvetlitvijo in sevanjem preko roba zrcala?

- (A) -5dB      (B) -40dB      (C) -20dB      (D) -10dB

12. Zapis Friis-ove enačbe v obliki  $P_{RX} = P_{TX} G_{TX} G_{RX} (\lambda / 4\pi r)^2$  lahko uporabljam v naslednjih primerih brezvričnih zvez:

- (A) poljuben TX in poljuben RX      (B) koherentni TX in nekoherentni RX      (C) nekoherentni TX in poljuben RX      (D) poljuben TX in koherentni RX

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Due to a design error a ground-plane antenna has the wrong radial length. Such an antenna has the following properties when compared to a correctly-designed GP antenna:

- (A) lower radiation efficiency      (B) corrupted radiation pattern      (C) poor impedance matching      (D) all defects mentioned

2. A pyramidal horn is equipped with a WR90 waveguide flange intended for operation in the "X" band from 8.20GHz to 12.5GHz. What is the cutoff frequency of the fundamental waveguide mode  $f_{TE01}=?$  with the internal dimensions 22.86mmx10.16mm? ( $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$ )

- (A) 6.56GHz      (B) 8.20GHz      (C) 12.5GHz      (D) 13.1GHz

3. What is the directivity  $D=?$  of a reflector antenna with a diameter of  $d=3\text{m}$  intended for satellite reception at 4GHz. The reflector is illuminated by a corrugated horn that allows an illumination efficiency  $\eta=80\%$ . ( $c_0=3\cdot10^8\text{m/s}$ )

- (A) 39dBi      (B) 40dBi      (C) 41dBi      (D) 42dBi

4. A Yagi antenna uses a collimating lens made of artificial dielectric. The wave number  $k$  in the artificial dielectric  $\epsilon_r>1$  compares to the wave number  $k_0$  in free space in the following way:

- (A)  $k=0$       (B)  $k < k_0$       (C)  $k = k_0$       (D)  $k > k_0$

5. Which condition is NOT required to obtain a random electromagnetic field in a reverberation chamber with a Rayleigh distribution time dependance?

- (A) one or more mode stirrers      (B) large enough wall reflection  $|\Gamma| \approx 1$       (C) at least four antennas inside      (D) well closed chamber

6. A Huygens source has a radiation pattern  $F(\theta, \phi)=1+\cos\theta$ . By how many  $a=?$  decibels does the radiated electrical field strength decay in the direction  $\theta=\pi/4$  and  $\phi=\pi/2$  compared to the maximum radiation of the Huygens source?

- (A) -0.7dB      (B) -1.4dB      (C) -2.1dB      (D) -2.8dB

7. A rotationally-symmetrical parabolic mirror has a depth of  $h=0.5\text{m}$ . The diameter of the mirror is equal to  $d=6\text{m}$ . What is the focal-to-diameter ratio  $f/d=?$  of the above-mentioned parabolic mirror?

- (A) 0.188      (B) 0.375      (C) 0.75      (D) 1.50

8. The radiation pattern  $F(\theta, \phi)$  of a coherent antenna is measured in a free-space radio link at a sufficient distance (Fraunhofer) by rotating in a selected plane:

- (A) just one of either TX or RX antenna      (B) both TX and RX antenna simultaneously      (C) always TX antenna only      (D) always RX antenna only

9. A  $TE_{02}$  mode propagates in a rectangular waveguide. The latter makes a smooth transition into a pyramidal horn. What is the aperture-illumination efficiency  $\eta=?$  in the direction z (propagation in the waveguide & horn), neglecting the phase error?

- (A) 0%      (B) 50%      (C) 75%      (D) 82%

10. Different metal shapes can be used as the artificial dielectric of a Yagi antenna. In an antenna operating on both orthogonal polarizations the following shape can not be used:

- (A) square loops      (B) rods in one plane      (C) right-angle crosses      (D) round disks

11. How many  $a=?$  decibels should the illumination decay at the edge of a rotationally-symmetrical parabolic mirror compared to its center to achieve the maximum antenna gain  $G_{MAX}$  as a compromise between under illumination and spillover loss?

- (A) -5dB      (B) -40dB      (C) -20dB      (D) -10dB

12. The Friis equation written in the form  $P_{RX}=P_{TX}G_{TX}G_{RX}(\lambda/4\pi r)^2$  can be used in the following cases of wireless communications:

- (A) any TX and any RX      (B) coherent TX and non-coherent RX      (C) non-coherent TX and any RX      (D) any TX and coherent RX

Name:

Email:

1. Vektorski voltmeter uporabimo kot navaden voltmeter, da z njim merimo samo amplitudo napetosti enega samega signala. Faza nas ne zanima. Merjeni signal pripeljemo na:

- (A) izključno na vhod A      (B) vseeno na vhod A ali B      (C) izključno na vhod B      (D) meritev ni možna

2. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih polvalovnih dipolov, ki sta enako orientirana in enako polarizirana. Meritev impedančne matrike četveropola dveh dipolov daje rezultat  $|Z_{11}| \approx |Z_{22}| \gg |Z_{21}| \approx |Z_{12}|$ . Za razdaljo med dipoloma  $h$  tedaj velja:

- (A)  $h=\lambda/2$       (B)  $h>>\lambda/2$       (C)  $h=\lambda/4$       (D)  $h<<\lambda/4$

3. Korugirani lijak vzbujamo z valovodom krožnega prereza pri frekvenci, ko se širi samo osnovni rod  $TE_{11}$ . Električno polje  $\vec{E}$  v valovodu ima naslednjo(e) komponento(e) v valjнем koordinatnem sistemu  $(\rho, \phi, z)$ , kjer os  $z$  sovpada z osjo valovoda:

- (A)  $\vec{E} = I_\phi E_\phi + I_z E_z$       (B)  $\vec{E} = I_\phi E_\phi$       (C)  $\vec{E} = I_\rho E_\rho + I_\phi E_\phi$       (D)  $\vec{E} = I_\rho E_\rho$

4. Bočno skupino sestavimo iz dveh enakih, tržno dojavljivih anten za  $f=144\text{MHz}$ . Edini podatek o antenah sta  $-3\text{dB}$  širini glavnega lista smernega diagrama  $\alpha_E=30^\circ$  in  $\alpha_H=40^\circ$ . Na kolikšno razdaljo  $h=?$  postavimo anteni v ravnini  $\bar{H}$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A) 1.04m      (B) 1.52m      (C) 2.08m      (D) 3.05m

5. Osnovno skupino na razdalji  $h=3\lambda/4$  v osi  $z$  sestavimo iz dveh polvalovnih dipolov, oba dipola enako orientirana v smeri osi  $x$ . Dipola napajamo v kvadraturi  $I_2=jI_1$ , kar pomeni fazni zamik četrt periode. Smerni diagram skupine ima naslednje število snopov:

- (A) 3      (B) 4      (C) 2      (D) 5

6. Neznana antena ima izmerjeni amplitudni smerni diagram  $F(\theta, \phi) = \sqrt{1 - \sin^2 \theta \cdot \sin^2 \phi}$ . Za kakšno vrsto antene gre in kako je orientirana?

- (A)  $\lambda/2$  dipol v osi  $X$       (B) zankica v ravnini  $YZ$       (C) Huygens-ov vir v ravnini  $XZ$       (D) kratka žica v osi  $Y$

7. Pri merjenju dobitka antene preko zrcaljenja iste antene uporabljamo visokofrekvenčni izvor, ki proizvaja naslednjo vrsto radijskega signala:

- (A) nemoduliran nosilec (CW)      (B) AM ON/OFF 1kHz      (C) AM ON/OFF 27.8kHz      (D) FM 1MHz velik koleb

8. Oddajna antena ima razmerje kožnih komponent  $Q_0=j0.333$ . Kakšna mora biti polarizacija sprejemne antene  $Q_s=?$ , da dobimo najmočnejši sprejem? Dobitek sprejemne antene je konstanten. ( $j=\sqrt{-1}$ )

- (A)  $-j3$       (B)  $j3$       (C)  $-j0.333$       (D)  $j0.333$

9. Desno-krožno polarizirano (RHCP) anteno sestavljata dve enaki linearno-polarizirani Yagi anteni. Vsaka od njiju ima dobitek  $G=12\text{dBi}$ . Vezje za kvadraturo in prilagoditev impedance vnaša  $a=-0.3\text{dB}$  izgub. Kolikšen je dobitek sestavljeni antene  $G_{RHCP}=?$

- (A) 9.3dB $\Omega$       (B) 14.7dB $\Omega$       (C) 11.7dB $\Omega$       (D) 15.3dB $\Omega$

10. Neusmerjena antena prenosne radijske postaje imata pri frekvenci  $f=162\text{MHz}$  šumno temperaturo  $T_A=400\text{K}$ . Šumna temperatura sprejemnika znaša  $T_s=600\text{K}$ . Kolikšna je minimalna moč signala  $P_{MIN}=?$  za razmerje  $S/N=10\text{dB}$  v pasovni širini  $B=15\text{kHz}$ ? ( $k_b=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ )

- (A)  $8.3 \cdot 10^{-16}\text{W}$       (B)  $8.3 \cdot 10^{-14}\text{W}$       (C)  $2.07 \cdot 10^{-16}\text{W}$       (D)  $2.07 \cdot 10^{-15}\text{W}$

11. Ko v Sonce (zorni kot  $\alpha_s=0.5^\circ$ ) obrnemo brezizgubno anteno s smernostjo  $D=17\text{dBi}$  ( $\Omega_A > \Omega_s$ ), se njena šumna temperaturo poveča za  $\Delta T_A=300\text{K}$  glede na hladno nebo. S kolikšno temperaturo  $T=?$  seva Sonce kot črno telo na tej frekvenci?

- (A)  $1.26 \cdot 10^6\text{K}$       (B)  $1.003 \cdot 10^5\text{K}$       (C)  $5.96 \cdot 10^3\text{K}$       (D)  $1.58 \cdot 10^7\text{K}$

12. Parabolicno zrcalno anteno zasukamo v Sonce. Z linearno-polariziranim žarilcem se njena šumna temperaturo zviša za  $\Delta T_A=1000\text{K}$ . Kolikšno zvišanje temperature  $\Delta T_A'=?$  izmerimo z desno krožno polariziranim žarilcem, če je izkoristek obeh žarilcev enak?

- (A) 500K      (B) 1000K      (C) 1414K      (D) 2000K

1. A vector voltmeter is used as a conventional voltmeter to measure the amplitude of a single signal. The phase is not measured. The unknown signal should be connected:

- (A) exclusively to input A      (B) the same to input A or B      (C) exclusively to input B      (D) measurement impossible

2. A broad-side array includes two half-wave dipoles oriented in the same way and polarized in the same way. The measurement of the two-port impedance matrix of the two dipoles shows  $|Z_{11}| \approx |Z_{22}| \gg |Z_{21}| \approx |Z_{12}|$ . The distance  $h$  between the two dipoles is:

- (A)  $h=\lambda/2$       (B)  $h \gg \lambda/2$       (C)  $h=\lambda/4$       (D)  $h \ll \lambda/4$

3. A corrugated horn is excited by a circular waveguide at a frequency supporting the fundamental  $TE_{11}$  mode only. The waveguide electric field  $\bar{E}$  has the following components in cylindrical coordinates  $(\rho, \phi, z)$  with the  $z$  axis corresponding to the waveguide axis:

- (A)  $\bar{E}=I_\phi E_\phi + I_z E_z$       (B)  $\bar{E}=I_\phi E_\phi$       (C)  $\bar{E}=I_\rho E_\rho + I_\phi E_\phi$       (D)  $\bar{E}=I_\rho E_\rho$

4. A broad-side array includes two identical, commercial antennas for  $f=144MHz$ . The only available information are the -3dB main-lobe beam widths of  $\alpha_E=30^\circ$  and  $\alpha_H=40^\circ$ . What should be the stacking distance  $h=?$  in the  $H$  plane? ( $c_0=3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A) 1.04m      (B) 1.52m      (C) 2.08m      (D) 3.05m

5. An end-fire array spaced at  $h=3\lambda/4$  in the  $Z$  axis includes two half-wave dipoles both oriented in the  $X$  axis. The dipoles are fed in quadrature  $I_2=jI_1$ , meaning a one-quarter period phase shift. How many lobes has the resulting radiation pattern?

- (A) 3      (B) 4      (C) 2      (D) 5

6. The measured amplitude radiation pattern of an unknown antenna is equal to  $F(\theta, \phi)=\sqrt{I} \cdot \sin^2 \theta \cdot \sin^2 \phi$ . What kind of antenna is it and how is it oriented?

- (A)  $\lambda/2$  dipole in the  $X$  axis      (B) small loop in the  $YZ$  plane      (C) Huygens source in the  $XZ$  plane      (D) short wire in the  $Y$  axis

7. Measuring the gain of an antenna by receiving the mirror image of the same antenna, a signal source producing the following radio signal is used:

- (A) unmodulated carrier (CW)      (B) AM ON/OFF 1kHz      (C) AM ON/OFF 27.8kHz      (D) FM 1MHz wide deviation

8. The transmitting antenna has the ratio of circularly-polarized components  $Q_0=j0.333$ . What is the required polarization of the receiving antenna  $Q_s=?$  to get the strongest reception? The gain of the receiving antenna is constant. ( $j=\sqrt{-1}$ )

- (A)  $-j3$       (B)  $j3$       (C)  $-j0.333$       (D)  $j0.333$

9. A right-hand circularly-polarized antenna includes two identical linearly-polarized Yagi antennas. Each has a gain of  $G=12dbi$ . The quadrature and impedance matching network has  $a=-0.3db$  insertion loss. What is the gain of the overall antenna  $G_{RHCP}=?$

- (A) 9.3dbi      (B) 14.7dbi      (C) 11.7dbi      (D) 15.3dbi

10. The omnidirectional antenna of a portable radio achieves a noise temperature of  $T_A=400K$  at  $f=162MHz$ . The noise temperature of the receiver is  $T_s=600K$ . What is the minimum signal power  $P_{MIN}=?$  for a  $S/N=10dB$  in a bandwidth  $B=15kHz$ ? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23} J/K$ )

- (A)  $8.3 \cdot 10^{-16} W$       (B)  $8.3 \cdot 10^{-14} W$       (C)  $2.07 \cdot 10^{-16} W$       (D)  $2.07 \cdot 10^{-15} W$

11. Pointing a loss-less antenna with a directivity of  $D=17dbi$  ( $\Omega_A > \Omega_s$ ) to the Sun (angular diameter  $\alpha_s=0.5^\circ$ ), its noise temperature rises by  $\Delta T_A=300K$  compared to the cold sky. What is the black-body temperature  $T=?$  of the Sun at this frequency?

- (A)  $1.26 \cdot 10^6 K$       (B)  $1.003 \cdot 10^5 K$       (C)  $5.96 \cdot 10^3 K$       (D)  $1.58 \cdot 10^7 K$

12. A parabolic-mirror antenna is pointed to the Sun. Its noise temperature increases by  $\Delta T_A=1000K$  with a linearly-polarized feed. What is the temperature increase  $\Delta T_A'=?$  with a circularly-polarized feed, if the efficiency of both feeds is identical?

- (A) 500K      (B) 1000K      (C) 1414K      (D) 2000K

Name:

Email:

4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 20.12.2016

1. Pri meritvi polarizacije neznane antene izmerimo osno razmerje  $R=6\text{dB}$ . O položaju maksimumov in minimumov žal nimamo podatkov. Kolikšno je lahko razmerje krožnih komponent  $Q=?$  iste neznane antene?

- (A) 0.600      (B)  $j0.333$       (C) -1.400      (D)  $-j0.400$

2. Če na zveznico oddajnik-sprejemnik vstavimo neprozorno okroglo oviro, ki natančno pokrije prvo in drugo Fresnel-ovo cono ter hkrati vse ostale Fresnel-ove cone niso senčene, smo v radijsko zvezo vnesli fazni zasuk:

- (A)  $90^\circ$       (B)  $180^\circ$       (C)  $270^\circ$       (D)  $360^\circ$

3. Kolikšna je smernost  $D=?$  brezizgubne antene  $\eta=1$ , če dobimo enako močen šum iz smeri Sonca ( $T_s=10^6\text{K}$ ,  $\alpha_s=0.5^\circ$ ) kot iz smeri smrekovega gozda ( $T_g=T_0=290\text{K}$ )? Šumna temperatura hladnega neba za Soncem je približno  $T_n \approx 10\text{K}$ . ( $k_b=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ )

- (A)  $17.7\text{dBi}$       (B)  $20.7\text{dBi}$       (C)  $23.7\text{dBi}$       (D)  $26.7\text{dBi}$

4. Pri iskanju gorišča  $f=?$  zbiralnega zrcala nimamo dovolj prostora na razpolago. Razdalja med antenama  $r < 2d^2/\lambda$  je manjša od Fraunhoferjevega pogoja. Kolikšna bo najdena goriščnica  $f'=?$  v primerjavi s pravo goriščnico  $f$ ?

- (A)  $f' < f$       (B)  $f' = f$       (C)  $f' > f$       (D)  $f'$  nesmiseln

5. Kolikšna je jakost sprejetega polja preko uklanjalnika s senčenjem Fresnelovih kon  $E_u$  v primerjavi z jakostjo preko ravnega zrcala  $E_z$ , če sta površini obeh enaki  $A_u=A_z$  in vpada kota enaka  $\theta_u=\theta_z=45^\circ$ ? Obe napravi vgradimo na isto točko na gorskem grebenu.

- (A)  $E_u=E_z/\pi$       (B)  $E_z=E_u/\sqrt{\pi}$       (C)  $E_z=E_u/\pi$       (D)  $E_u=E_z/\pi^2$

6. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben, ki se dviga nad zveznico oddajnik-sprejemnik za  $h=1.4\rho_1$ , kjer je  $\rho_1$  polmer prve Fresnelove cone na mestu ovire. Kolikšno je dodatno slabljenje  $a=?$  [dB], ki ga takšna ovira vnaša v radijsko zvezo?

- (A) 6dB      (B) 16dB      (C) 19dB      (D) 22dB

7. Koliniran žarek (ravne valovne fronte) HeNe laserja pada pod pravim kotom na neprosojen zaslon s krožno odprtino premika  $2r=1\text{mm}$ . Na kateri razdalji  $d=?$  za zaslonom pričakujemo podvojitev polja v Aragovi točki? ( $\lambda=633\text{nm}$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 0.4mm      (B) 4mm      (C) 4cm      (D) 40cm

8. Usmerjena mikrovalovna zveza na frekvenci  $f=15\text{GHz}$  premošča razdaljo  $d=20\text{km}$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ). Kolikšno največjo površino  $A_{1\text{MAX}}=?$  doseže prva Fresnelova cona v opisani usmerjeni mikrovalovni zvezi?

- (A)  $100\text{m}^2$       (B)  $314\text{m}^2$       (C)  $1\text{km}^2$       (D)  $3.14\text{ha}$

9. Oddajnik na satelitu in sprejemnik na Zemlji sta opremljeni z neusmerjenima antenama  $G_{\text{TX}}=G_{\text{RX}}=1$  na medsebojni razdalji  $r=3000\text{km}$ . Sprejemnik potrebuje signal moči  $P_{\text{RX}}=-110\text{dBm}$ . Določite potrebno moč oddajnika  $P_{\text{TX}}=?$  na frekvenci  $f=137\text{MHz}$ ! ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 3kw      (B) 300W      (C) 30W      (D) 3W

10. Vojaški radar lahko zazna letalo vsiljivca na razdalji  $r=200\text{km}$ . Pozimi se na radarski anteni nabereta sneg in led, kar znižuje dobitek antene za  $\Delta G=-2\text{dB}$ . Na kakšni razdalji  $r'=?$  je radar še sposoben zaznati istega vsiljivca pozimi?

- (A) 80km      (B) 126km      (C) 159km      (D) 178km

11. Odmevna površina letala znaša  $\sigma=10\text{m}^2$  pri frekvenci  $f=3\text{GHz}$ . Kakšna je površina ravnega zrcala oziroma trirobnika  $A=?$ , ki lahko prikaže lažno tarčo enake velikosti na zaslonu vojaškega radarja? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $0.089\text{m}^2$       (B)  $0.796\text{m}^2$       (C)  $1.26\text{m}^2$       (D)  $10\text{m}^2$

12. Dobitek antene lahko merimo tudi preko njene zrcalne slike v veliki kovinski plošči. Dobitka katere od navedenih anten na ta način NE moremo izmeriti?

- (A) piramidni lijak  $TE_{01}$       (B) vijačnica z osnim sevanjem      (C) Yagi s palčkami v eni ravnini      (D) GP antena

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Measuring the polarization of an unknown antenna an axial ratio of  $R=6\text{dB}$  is obtained. Nothing is known about the actual positions of minima and/or maxima. What could be the ratio of circularly-polarized components  $Q=?$  of the unknown antenna?

- (A) 0.600      (B)  $j0.333$       (C) -1.400      (D)  $-j0.400$

2. A round obstacle is placed on the straight line connecting the transmitter and receiver. The obstacle covers exactly the first and second Fresnel zones. What is the introduced phase shift compared to free space if there are no other obstacles?

- (A)  $90^\circ$       (B)  $180^\circ$       (C)  $270^\circ$       (D)  $360^\circ$

3. What is the directivity  $D=?$  of a lossless antenna  $\eta=1$ , if the same amount of noise is received from the Sun ( $T_s=10^6\text{K}$ ,  $\alpha_s=0.5^\circ$ ) or from a pine-tree forest ( $T_g=T_0=290\text{K}$ )? The cold sky behind the Sun radiates at a temperature of  $T_N \approx 10\text{K}$ . ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ )

- (A)  $17.7\text{dBi}$       (B)  $20.7\text{dBi}$       (C)  $23.7\text{dBi}$       (D)  $26.7\text{dBi}$

4. Searching for the focal distance  $f=?$  of a collimating mirror we lack space. The spacing of the two antennas  $r < 2d^2/\lambda$  is smaller than the Fraunhofer condition. How does the measured focal distance  $f'=?$  compare to the true focal distance  $f$ ?

- (A)  $f' < f$       (B)  $f' = f$       (C)  $f' > f$       (D)  $f'$  nonsense

5. How does the received-field intensity from a diffractor  $E_D$  compare to that from a flat mirror  $E_M$ ? The areas of both devices are the same  $A_D=A_M$  as well as the incidence angles  $\theta_D=\theta_M=45^\circ$ . Both devices are installed in the same place on a mountain ridge.

- (C)  $E_D=E_M/\pi$       (B)  $E_M=E_D/\sqrt{\pi}$       (C)  $E_M=E_D/\pi$       (D)  $E_D=E_M/\pi^2$

6. A radio link is compromised by a transversal mountain ridge rising by  $h=1.4\rho_1$  above the straight line TX-RX, where  $\rho_1$  is the radius of the first Fresnel zone at the place of the obstacle. What is the additional link loss  $a=?$  [dB] due to this obstacle?

- (A) 6dB      (B) 16dB      (C) 19dB      (D) 22dB

7. A collimated beam (plane wavefronts) from a HeNe laser hits at right angle an opaque screen with a circular aperture of  $2r=1\text{mm}$  diameter. At what distance  $d=?$  behind the screen field-intensity doubling in the Arago spot is expected? ( $\lambda=633\text{nm}$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 0.4mm      (B) 4mm      (C) 4cm      (D) 40cm

8. A  $f=15\text{GHz}$  point-to-point microwave link covers a distance of  $d=20\text{km}$  in free space ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ). What is the largest area  $A_{1\text{MAX}}=?$  achieved by the first Fresnel zone in the described point-to-point microwave link?

- (A)  $100\text{m}^2$       (B)  $314\text{m}^2$       (C)  $1\text{km}^2$       (D)  $3.14\text{ha}$

9. Both the satellite transmitter and the ground-station receiver use omnidirectional antennas  $G_{\text{TX}}=G_{\text{RX}}=1$  at a distance of  $r=3000\text{km}$ . The receiver requires a signal power of  $P_{\text{RX}}=-110\text{dBm}$ . What is the required transmitter power  $P_{\text{TX}}=?$  at  $f=137\text{MHz}$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 3kw      (B) 300W      (C) 30W      (D) 3W

10. A military radar is able to detect an intruder aircraft at a distance of  $r=200\text{km}$ . In winter, ice and snow accumulate on the radar antenna reducing its gain by  $\Delta G=-2\text{dB}$ . At what distance  $r'=?$  is the radar able to detect the same intruder in winter?

- (A) 80km      (B) 126km      (C) 159km      (D) 178km

11. The radar cross-section of an aircraft is equal to  $\sigma=10\text{m}^2$  at  $f=3\text{GHz}$ . What is the required area of a flat mirror or retro-reflector that produces a false target of the same size on the screen of a military radar? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $0.089\text{m}^2$       (B)  $0.796\text{m}^2$       (C)  $1.26\text{m}^2$       (D)  $10\text{m}^2$

12. The gain of an antenna can be measured using its mirror image in a large metal plate. The gain of which antenna can NOT be measured in this way?

- (A) pyramidal horn  $\text{TE}_{01}$       (B) axial-mode helix antenna      (C) Yagi with rods in a single plane      (D) GP antenna

5. tihaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.1.2017

1. Domet med ročnima radijskima postajama  $h_1=h_2=1.5\text{m}$  z neusmerjenima antenama  $G_1=G_2=1$  znaša komaj  $d=3\text{km}$ . Kolikšna je občutljivost sprejemnika  $P_{\text{MIN}}=?$  če sumimo, da domet omejuje odboj od ravnih tal. Moč oddajnika znaša  $P=1\text{W}$  na frekvenci  $f=450\text{MHz}$ .

- (A)  $-132\text{dBm}$  (B)  $-102\text{dBm}$  (C)  $-95\text{dBm}$  (D)  $-65\text{dBm}$

2. Kolikšna je radijska vidljivost  $d=?$  iz  $h=30\text{m}$  visokega stolpa nad ravno pokrajino? Upoštevamo, da zaradi loma v troposferi radijski valovi potujejo po toku s krivinskim polmerom  $R=25000\text{km}$ . Povprečni polmer Zemlje  $R_z=6378\text{km}$ .

- (A)  $9.8\text{km}$  (B)  $19.6\text{km}$  (C)  $22.7\text{km}$  (D)  $33.4\text{km}$

3. Usmerjeno radijsko zvezo točka-točka vzpostavimo na razdalji  $r=10\text{km}$ . Prvi Fresnelov elipsoid ni oviran. Smo pa omejeni z velikostjo anten  $d_{\text{TX}}=d_{\text{RX}}=30\text{cm}$  in slabljenjem v zemeljskem ozračju. Katera od navedenih frekvenc je najbolj primerna?

- (A)  $30\text{GHz}$  (B)  $300\text{GHz}$  (C)  $0.3\text{GHz}$  (D)  $3\text{GHz}$

4. Podnevi frekvence plazme ionosfere doseže vrednost  $f_p=10\text{MHz}$ . Pri kateri frekvenci  $f=?$  ima radijsko valovanje v ionosferi dvakratno valovno dolžino v primerjavi z istim valovanjem v praznem prostoru? ( $\epsilon_0=1/(4\pi\cdot 9\cdot 10^9)\text{As/Vm}$ ,  $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1\cdot 10^{-31}\text{kg}$ )

- (A)  $7.1\text{MHz}$  (B)  $8.4\text{MHz}$  (C)  $13.3\text{MHz}$  (D)  $11.6\text{MHz}$

5. Ponoči koncentracija elektronov  $N_e$  doseže maksimum na višini  $h=300\text{km}$  v sloju F ionosfere. Kolikšna je maksimum  $N_e=?$ , če smo izmerili MUF=12MHz? ( $\epsilon_0=1/(4\pi\cdot 9\cdot 10^9)\text{As/Vm}$ ,  $Q_e=-1.6\cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1\cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $R_z=6378\text{km}$ )

- (A)  $1.7\cdot 10^{11}\text{m}^{-3}$  (B)  $1.8\cdot 10^{12}\text{m}^{-3}$  (C)  $1.9\cdot 10^{13}\text{m}^{-3}$  (D)  $1.6\cdot 10^{10}\text{m}^{-3}$

6. Rezultate meritev presiha uredimo v histogram. Pri izbiri števila stolpcov histograma moramo paziti na naslednje (obkrožite NESMISELN odgovor):

- (A) preveč stolpcov povečuje šum (B) nimamo stolpcov ničelne višine (C) premalo stolpcov znižuje ločljivost (D) prikažemo vse rezultate

7. Za bočno skupino se zahteva delovanje le v ozkem frekvenčnem pasu okoli  $f_0$ , kar dopušča preprosto zaporedno napajanje z virom na enem koncu. Pri malenkost višjih frekvencah  $f>f_0$  se maksimum smernega diagrama odkloni v naslednjo smer:

- (A) k viru napajanja (B) pravokotno na vir (C) proč od vira (D) ni odklona

8. Rezerva zveze, kjer se presih podreja Rayleigh-ovi porazdelitvi, je načrtovana za verjetnost izpada zveze  $P=1\%$ . Kolikšno verjetnost izpada  $P'=?$  pričakujemo v primeru, ko zaradi delne okvare moč oddajnika upade za  $\Delta P_{\text{TX}}=-6\text{dB}$ ?

- (A)  $0.7\%$  (B)  $1.4\%$  (C)  $2.0\%$  (D)  $3.9\%$

9. WiFi zvezo z antenama na strehah dveh oddaljenih zgradb moti odboj od ravnih tal med zgradbama. Katera vrsta raznolikosti v je tem primeru najučinkovitejša, torej največ pripomore k znižanju pogostnosti izpada zveze?

- (A) frekvenčna (B) smerna (C) prostorska (D) časovna

10. Bazne postaje mobilnega omrežja naj bi imele uporaben domet  $d_u=2\text{km}$  in zagotovljeno oddaljenost motilca (ponavljanje kanala)  $d_m=12\text{km}$ . Kakšno najnižje razmerje signal/šum  $S/N=?$  pričakujemo pri pogostnosti izpada zveze  $P=1\%$ ?

- (A)  $7\text{dB}$  (B)  $11\text{dB}$  (C)  $15\text{dB}$  (D)  $22\text{dB}$

11. Kolikšna moč oddajnika  $P_{\text{Tx}}=?$  frekvence  $f=7\text{GHz}$  sme enakomerno osvetliti parabolično zrcalo premera  $d=1.8\text{m}$ ? Delavci se nahajajo v bližini antene v Fresnelovem področju (vzoredni žarki) in po zakonodaji tam električno polje ne sme preseči  $E_{\text{MAX}}=6\text{V}_{\text{eff}}/\text{m}$ .

- (A)  $24\text{dBm}$  (B)  $27\text{dBm}$  (C)  $30\text{dBm}$  (D)  $33\text{dBm}$

12. Piramidni valovodni lijak je opremljen s pravokotno prirobnico, ki ima pravokotno odprtino z izmerami  $15.8\text{mm} \times 7.9\text{mm}$ . Opisani valovodni lijak je deluje kot odlična antena v celotnem frekvenčnem pasu:

- (A)  $4-6\text{GHz}$  (B)  $5-8\text{GHz}$  (C)  $8-13\text{GHz}$  (D)  $12-18\text{GHz}$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. The range of two handheld radios  $h_1=h_2=1.5\text{m}$  with omnidirectional antennas  $G_1=G_2=1$  amounts to only  $d=3\text{km}$ . What is the receiver sensitivity  $P_{\text{MIN}}=?$  if reflection from flat ground is suspected to be a limiting factor. The TX power amounts to  $P=1\text{W}$  at  $f=450\text{MHz}$ .

- (A)  $-132\text{dBm}$       (B)  $-102\text{dBm}$       (C)  $-95\text{dBm}$       (D)  $-65\text{dBm}$

2. What is the radio range  $d=?$  from a  $h=30\text{m}$  tower above a flat country considering that due to refraction in the troposphere, the radio waves follow a curved line with a radius of  $R=25000\text{km}$ ? The mean radius of the Earth is  $R_z=6378\text{km}$ .

- (A)  $9.8\text{km}$       (B)  $19.6\text{km}$       (C)  $22.7\text{km}$       (D)  $33.4\text{km}$

3. A point-to-point radio link spans the distance  $r=10\text{km}$ . The first Fresnel ellipsoid is not obstructed. We are however limited with the antenna size  $d_{\text{TX}}=d_{\text{RX}}=30\text{cm}$  and atmospheric attenuation. Which frequency is the best choice for this link?

- (A)  $30\text{GHz}$       (B)  $300\text{GHz}$       (C)  $0.3\text{GHz}$       (D)  $3\text{GHz}$

4. During daylight the plasma frequency of the ionosphere reaches  $f_p=10\text{MHz}$ . At which frequency  $f=?$  the wavelength of radio waves in the ionosphere doubles when compared to the same wave in free space? ( $\epsilon_0=1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)\text{As/Vm}$ ,  $Q_e=-1.6 \cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $R_z=6378\text{km}$ )

- (A)  $7.1\text{MHz}$       (B)  $8.4\text{MHz}$       (C)  $13.3\text{MHz}$       (D)  $11.6\text{MHz}$

5. At night the electron concentration  $N_e$  reaches its maximum at a height of  $h=300\text{km}$  in the ionospheric layer F. What is the maximum concentration  $N_e=?$ , if we measured MUF=12MHz? ( $\epsilon_0=1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)\text{As/Vm}$ ,  $Q_e=-1.6 \cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $R_z=6378\text{km}$ )

- (A)  $1.7 \cdot 10^{11}\text{m}^{-3}$       (B)  $1.8 \cdot 10^{12}\text{m}^{-3}$       (C)  $1.9 \cdot 10^{13}\text{m}^{-3}$       (D)  $1.6 \cdot 10^{10}\text{m}^{-3}$

6. Fading measurement results are to be presented as a histogram. Choosing the number of columns we have to keep care about the following (circle the NONSENSE answer):

- (A) too many columns increase noise      (B) there are no zero-height columns      (C) too few columns reduce resolution      (D) all results are represented

7. A broadside array is only required to operate over a narrow frequency band around  $f_0$  allowing a simple serial feed of its elements from a source on one side. At slightly higher frequencies  $f>f_0$  the radiation-pattern maximum moves in the following direction:

- (A) towards source      (B) orthogonal to feed      (C) away from source      (D) doesn't move

8. A link margin, where the fading obeys the Rayleigh distribution, is designed for a probability of link loss of  $P=1\%$ . What probability of link loss  $P'=?$  is expected in the case of a partial failure of the transmitter, its output power decreased by  $\Delta P_{\text{TX}}=-6\text{dB}$ ?

- (A)  $0.7\%$       (B)  $1.4\%$       (C)  $2.0\%$       (D)  $3.9\%$

9. A WiFi link with the antennas on the roofs of two distant buildings is disturbed by the reflection from the flat ground between the buildings. What kind of diversity is the most efficient in this case maximally reducing the link loss rate?

- (A) frequency      (B) direction      (C) space      (D) time

10. Base stations of a mobile network should provide a useful range  $d_u=2\text{km}$  and guarantee a minimum distance to the interferer (channel reuse)  $d_m=12\text{km}$ . What is the minimum available signal-to-noise ratio  $S/N=?$  at a probability of link loss  $P=1\%$ ?

- (A)  $7\text{dB}$       (B)  $11\text{dB}$       (C)  $15\text{dB}$       (D)  $22\text{dB}$

11. What transmitter power  $P_{\text{TX}}=?$  is allowed to uniformly illuminate a  $d=1.8\text{m}$  parabolic mirror? Workers are located close to the antenna in the Fresnel region (parallel rays) and by applicable laws the electric field should not exceed  $E_{\text{MAX}}=6\text{V}_{\text{eff}}/\text{m}$ .

- (A)  $24\text{dBm}$       (B)  $27\text{dBm}$       (C)  $30\text{dBm}$       (D)  $33\text{dBm}$

12. A pyramidal waveguide horn is equipped with a rectangular flange that has a rectangular aperture with the dimensions  $15.8\text{mm} \times 7.9\text{mm}$ . The described waveguide horn is an excellent antenna covering the whole frequency range:

- (A)  $4-6\text{GHz}$       (B)  $5-8\text{GHz}$       (C)  $8-13\text{GHz}$       (D)  $12-18\text{GHz}$

1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 17.10.2017

1. V krogelnem koordinatnem sistemu  $(r, \theta, \phi)$  zapišemo smerni vektor  $\mathbf{I}_\theta$  s smerniki kartezičnega koordinatnega sistema  $(x, y, z)$  na naslednji način:

- (A)  $I_x \cos \theta \cos \phi + I_y \cos \theta \sin \phi - I_z \sin \theta$       (B)  $I_x \sin \theta \cos \phi + I_y \sin \theta \sin \phi - I_z \cos \theta$       (C)  $I_x \cos \theta \cos \phi + I_y \cos \theta \sin \phi + I_z \sin \theta$       (D)  $-I_x \cos \phi + I_y \sin \phi$

2. Za opazovanje ozonske luknje se znanstveniki odločijo napeljati krožno pot okoli južnega tečaja na Antarktiki v skupni dolžini  $l=3000\text{km}$ . Na kakšni zemljepisni širini  $\phi=?$  naj poteka opisana pot, če znaša povprečni polmer Zemlje  $r=6378\text{km}$ ?

- (A)  $76.3^\circ\text{S}$       (B)  $87.9^\circ\text{S}$       (C)  $81.4^\circ\text{S}$       (D)  $85.7^\circ\text{S}$

3. Vir sevanja se nahaja v koordinatnem izhodišču krogelnega koordinatnega sistema  $(r, \theta, \phi)$ . Sevano električno polje  $\mathbf{E}$  in sevano magnetno polje  $\mathbf{H}$  imata na velikih razdaljah  $r \gg \lambda$  naslednje komponente:

- (A)  $E_r, E_\theta$  in  $H_\phi$       (B)  $E_\theta, E_\phi, H_\theta$ , in  $H_\phi$       (C)  $E_\theta, E_\phi$  in  $H_r$       (D) samo  $E_r$  in  $H_r$

4. Kolikšno sevalno upornost  $R_s=?$  bi dosegel Teslov transformator višine  $h=30\text{m}$ , ko bi ga Nikola Tesla uspel uglasiti na frekvenco  $f=200\text{kHz}$ ? Transformator je pri tleh ozemljen, na vrhu pa ima veliko kovinsko ploščo. ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A)  $7.1\text{m}\Omega$       (B)  $47\text{m}\Omega$       (C)  $315\text{m}\Omega$       (D)  $2.1\Omega$

5. Enačbo za zveznost toka in elektrine dobimo tako, da Amperov zakon  $\text{rot} \bar{H} = \bar{J} + j\omega \epsilon \bar{E}$  odvajamo  $\text{div}(\cdot)$  in uporabimo še Gaussov zakon. Enačba za zveznost toka in elektrine se v diferencialni obliki glasi:

- (A)  $\bar{J} + j\omega \text{grad} \rho = 0$       (B)  $\text{div} \bar{J} + j\omega \rho = 0$       (C)  $\text{rot} \bar{J} + j\omega \text{grad} \rho = 0$       (D)  $|\text{rot} \bar{J}| + \rho = 0$

6. WiFi dostopna točka oddaja z močjo  $P_{TX}=+10\text{dBm}$  na neusmerjeni anteni  $G_{TX}=1$  na frekvenci  $f=2.4\text{GHz}$ . Prenosni računalnik na oddaljenosti  $r=10\text{m}$  je prav tako opremljen z neusmerjeno anteno  $G_{RX}=1$ . ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ ) Jakost sprejema  $P_{RX}=?$  znaša:

- (A)  $-70\text{dBm}$       (B)  $-60\text{dBm}$       (C)  $-50\text{dBm}$       (D)  $-40\text{dBm}$

7. Telekomunikacijski satelit se nahaja v geostacionarni tirnici na oddaljenosti  $r=39000\text{km}$  od manjše države s površino ozemlja  $A=100000\text{km}^2$ . Kolikšna naj bo smernost  $D=?$  antene na krovu satelita, če žarek satelita vpada pod kotom  $\theta=60^\circ$  na površino Zemlje?

- (A)  $47\text{dBi}$       (B)  $50\text{dBi}$       (C)  $53\text{dBi}$       (D)  $56\text{dBi}$

8. CCD kamera v telefonu ima lečo premera  $d=2\text{mm}$  s fiksnim fokusom. Na kakšno razdaljo  $r=?$  naj v tovarni nastavijo fokus, da bo slika še vedno ostra do neskončnosti? Valovna dolžina vidne svetlobe znaša  $\lambda=0.5\mu\text{m}$ . V optiki dopuščamo fazno napako  $\Delta\phi=\pi$ .

- (A)  $2\text{m}$       (B)  $4\text{m}$       (C)  $8\text{m}$       (D)  $16\text{m}$

9. Izračun smernosti antene iz izmerjenega smernega diagrama daje za  $\Delta D=0.6\text{dB}$  previšok rezultat. Sumimo ekscentričnost osi vrtenja. Kje se nahaja fazno središče antene glede na os vrtenja? Kot referenčno smer vzamemo smer glavnega snopa  $\text{maxF}=F(\theta_{\text{MAX}}, \phi_{\text{MAX}})$ .

- (A) v smeri  $\text{maxF}$       (B) proč od smeri  $\text{maxF}$       (C) bočno na smer  $\text{maxF}$       (D) poljubno

10. Mala žična zanka (točkasti magnetni dipol, majhen tudi glede na valovno dolžino) ima sevalno upornost  $R_s=1\text{m}\Omega$  pri frekvenci  $f=1\text{MHz}$ . Kolikšna je sevalna upornost  $R_s=?$  iste žične zanke pri frekvenci  $f'=2\text{MHz}$ ?

- (A)  $1.41\text{m}\Omega$       (B)  $2\text{m}\Omega$       (C)  $4\text{m}\Omega$       (D)  $16\text{m}\Omega$

11. Za frekvenčni pas  $f=144\text{MHz}$  izdelamo J-anteno, ki hkrati vsebuje prilagoditev impedance in galvansko ozemljitev vseh kovinskih delov. Kolikšna je skupna višina takšne antene, če zanemarimo skrajšanja zaradi končne debeline žic? ( $c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \text{m/s}$ )

- (A)  $52\text{cm}$       (B)  $1.04\text{m}$       (C)  $1.56\text{m}$       (D)  $2.08\text{m}$

12. Indukcijska kuhalna plošča moti srednjevalovni radijski sprejemnik ( $\lambda=300\text{m}$ ) z motilnim magnetnim poljem  $\bar{H}_i$ . Najučinkovitejši protiukrep proti tovrstnim motnjam je:

- (A) feritna sprejemna antena      (B) električna paličasta antena      (C) obračanje sprejemne antene      (D) nimamo protiukrepov

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 14.11.2017

1. V Friisovi enačbi slabljenja radijske zveze v praznem prostoru  $P_{RX} = P_{TX}G_{TX}G_{RX}(\lambda/4\pi r)^2$  nastopata valovna dolžina  $\lambda$  in oddaljenost  $r$  v merskih enotah metri [m]. V kakšnih merskih enotah nastopata dobitka oddajne antene  $G_{TX}$  in sprejemne antene  $G_{RX}$ ?

- (A) [dB<sub>i</sub>] (B) [dB<sub>m</sub>] (C) [dB<sub>d</sub>] (D) neimenovano

2. Mejo dveh različnih snovi predstavlja ploskev z normalo  $\vec{I}_n$ , ki je usmerjena v snov #2. Kako izračunamo skok tangencialne komponente vektorja električnega pretoka iz snovi #1 v snov #2, če imata snovi različne dielektričnosti in permeabilnosti?

- (A)  $\vec{I}_n \bullet (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$  (B)  $\vec{I}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$  (C)  $\vec{I}_n \bullet (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)$  (D)  $\vec{I}_n \times (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)$

3. Antena je načrtovana za mobilni telefon v frekvenčnem pasu  $f=900\text{MHz}$ . Določite valovno število  $k=?$  pri osrednji frekvenci delovanja antene v praznem prostoru ( $\epsilon=\epsilon_0$ ,  $\mu=\mu_0$ ,  $Z_0=377\Omega$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )!

- (A)  $251\text{rd/m}$  (B)  $0.0175\text{rd/}^\circ$  (C)  $18.85\text{m/rd}$  (D)  $1080^\circ/\text{m}$

4. V železnini dobimo votlo cev pravokotnega prereza iz aluminija z zunanjimi izmerami  $30\text{mm} \times 20\text{mm}$  in debelino vseh sten  $2\text{mm}$ . V katerem frekvenčnem pasu  $f_{\text{MAX}} - f_{\text{MIN}}$  se v votli notranjosti cevi lahko širi en sam rod valovanja? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $18.75 - 9.375\text{GHz}$  (B)  $11.54 - 5.769\text{GHz}$  (C)  $9.375 - 5.769\text{GHz}$  (D)  $5.769 - 0\text{GHz}$

5. Kolikšna je smernost  $D=?$  zrcalne antene premera  $d=3\text{m}$  namenjene sprejemu satelitov v frekvenčnem pasu  $f=12\text{GHz}$ ? Zrcalo je osvetljeno s korugiranim lijakom, ki omogoča izkoristek osvetlitve odprtine  $\eta=80\%$ . ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A)  $41\text{dBi}$  (B)  $42\text{dBi}$  (C)  $50.6\text{dBi}$  (D)  $52.6\text{dBi}$

6. Neznana ground-plane antena ima srajčko iz paličastih radialov dolžine  $l=0.3\text{m}$ . Pokončna pačka je nekoliko krajsa in debelejša. Za katero frekvenco  $f=?$  je najverjetnejše načrtovana omenjena antena?

- (A)  $100\text{MHz}$  (B)  $150\text{MHz}$  (C)  $300\text{MHz}$  (D)  $500\text{MHz}$

7. Reverberančno komoro izdelamo v obliki kocke iz aluminijeve pločevine s stranico  $a=1\text{m}$ . Kocka vsebuje dva mešalnika rodov, da dobimo čim bolj naključno polje. Na kateri frekvenci  $f=?$  je opisana reverberančna komora popolnoma NEUPORABNA?

- (A)  $2.7\text{GHz}$  (B)  $90\text{MHz}$  (C)  $12.5\text{GHz}$  (D)  $850\text{MHz}$

8. Osvetlitev pravokotne odprtine s stranicama  $a=5\lambda$  (v smeri  $x'$ ) in  $b=3\lambda$  (v smeri  $y'$ ) zapišemo z izrazom  $E_0(x',y')=C \cdot \cos(\pi x/a)\cos(\pi y/b)$ . Kolikšen je izkoristek osvetlitve odprtine  $\eta=?$ , če se odptina nahaja v ravnini  $xy$  v koordinatnem izhodišču?

- (A)  $43\%$  (B)  $66\%$  (C)  $81\%$  (D)  $100\%$

9. Odprtina je zadosti majhna, da jo lahko ponazorimo s Huygens-ovim izvorom, ki ima smerni diagram oblike  $F(\theta, \phi)=1+\cos\theta$ . Pri katerem kotu  $\theta=?$  upade jakost sevanja za  $\Delta G=-3\text{dB}$  glede na maksimum pri  $\theta=0^\circ$ ?

- (A)  $25^\circ$  (B)  $66^\circ$  (C)  $90^\circ$  (D)  $114^\circ$

10. Simetrični dipol potopimo v izolacijsko tekočino z relativno dielektričnostjo  $\epsilon_r=5$ . Kolikšna je sevalna upornost dipola  $R_s=?$ , ko njegova dolžina ustreza polovici valovne dolžine v izolacijski tekočini?

- (A)  $32.7\Omega$  (B)  $2.93\Omega$  (C)  $14.6\Omega$  (D)  $73.1\Omega$

11. Dobitek  $G=?$  neznane antene skušamo meriti preko zrcaljenja iste antene v veliki kovinski plošči. Dobitka katere od navedenih anten na opisani način NE moremo izmeriti?

- (A) vijačna antena z osnim sevanjem (B) piramidni lijak z osnovnim rodom  $TE_{01}$  (C) odprti konec pravokotnega valovoda (D) polvalovni dipol

12. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu  $h=2\text{m}$ . Premer zrcala znaša  $d=6\text{m}$ . Kolikšno je razmerje  $f/d=?$  (goriščnica/premer) opisanega zbiralnega zrcala?

- (A)  $0.188$  (B)  $0.375$  (C)  $0.75$  (D)  $1.50$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Neznana bočna skupina skupina ima izmerjeni amplitudni smerni diagram  $F(\theta, \phi) = \cos^2((\pi/2) \cdot \cos \theta) / \sin \theta$ . Za kakšno vrsto skupine gre in kako je orientirana?

- (A)  $2x \frac{\lambda}{2}$  dipol v osi z na  $\frac{\lambda}{2}$       (B)  $2x \frac{\lambda}{2}$  dipol v osi y na  $\lambda$       (C)  $2x \frac{\lambda}{2}$  dipol v osi x na  $\frac{\lambda}{2}$       (D)  $2x$  Huygensov vir v osi z na  $\lambda$

2. Enake antene skupine so postavljene na osi z na medsebojnih razdaljah  $h=3\lambda$ . Posamezne antene napajamo s tokovi  $I_N = I_0 \cdot e^{jN\phi}$ , kjer zaporedno število antene N raste navzgor. Maksimum sevanja želimo v smeri  $\alpha=15^\circ$  ( $\theta=\alpha+\pi/2$ ,  $-\cos \theta = \sin \alpha$ ) pod ravino XY.  $\phi=?$

- (A)  $140^\circ$       (B)  $70^\circ$       (C)  $280^\circ$       (D)  $35^\circ$

3. Neidealna krožno-polarizirana antena dosega razmerje krožnih komponent  $Q=j0.2$ . Kolikšna je velikost osnega razmerja  $R=?$  v linearnih merskih enotah (neimenovano razmerje)?

- (A)  $-j1.5$       (B)  $1.5$       (C)  $j0.667$       (D)  $0.667$

4. Lijak osvetljuje rotacijsko-simetrično parabolično zrcalo premera  $d=1m$  in globine v temenu  $h=12.5cm$ . Najboljši smerni diagram dobimo z odprtino lijaka na razdalji  $l=45cm$  od temena zrcala. Koliko  $e=?$  je izmaknjeno fazno središče lijaka glede na odprtino?

- (A)  $2cm$       (B)  $5cm$       (C)  $10cm$       (D)  $25cm$

5. Kraka Arhimedove spirale v ravni xy zapišemo z enačbama  $\rho_1=C\phi$  in  $\rho_2=C(\pi+\phi)$ . Dvokrako spiralo napaja vir v koordinatnem izhodišču. Dvokraka spirala seva:

- (A) RHCP v +z in LHCP v -z      (B) RHCP v +z in RHCP v -z      (C) LHCP v +z in LHCP v -z      (D) LHCP v +z in RHCP v -z

6. Stožasti lijak vzbujamo z valovodom krožnega prereza z osnovnim rodom  $TE_{11}$ . Kolikšna mora biti dolžina lijaka  $h=?$ , da napaka faze ne preseže vrednosti  $\Delta\phi=\pi/2$  na robu lijaka glede na središče krožne odprtine premera  $a=30cm$ ? ( $f=4GHz$ ,  $c_0=3 \cdot 10^8 m/s$ )

- (A)  $30cm$       (B)  $60cm$       (C)  $1.2m$       (D)  $2.4m$

7. UKV radijski sprejemnik je opremljen z neusmerjeno anteno v frekvenčnem pasu  $100MHz$ . Šumna temperatura neba v navedenem frekvenčnem pasu znaša  $T_N=710K$ , šumna temperatura tal pa  $T_z=290K$ . Kolikšna je šumna temperatura (brezizgubne) antene  $T_A=?$

- (A)  $125K$       (B)  $250K$       (C)  $500K$       (D)  $1000K$

8. Polarizacijo valovanja opišemo z enotnim vektorjem  $I_L \cdot a + I_D \cdot b$ , kjer sta  $I_L$  in  $I_D$  smerna vektorja leve in desne krožne polarizacije ter a in b kompleksni konstanti. Kateri od navedenih vektorjev je na ta vektor pravokoten?

- (A)  $I_L \cdot b - I_D \cdot a$       (B)  $I_L \cdot a - I_D \cdot b$       (C)  $I_L \cdot b^* - I_D \cdot a^*$       (D)  $I_L \cdot a^* - I_D \cdot b^*$

9. Bočno skupino sestavljajo štirje polvalovni dipoli  $I_1=I_2=I_3=I_4$  v smeri osi x na enakih medsebojnih razdaljah  $h=\lambda/2$  eden nad drugim na osi z. Za koliko  $a=?$  [dB] upade jakost sevanja skupine v smeri  $\alpha=15^\circ$  pod ravino XY v smeri  $\phi=\pi/2$ ? ( $\theta=\alpha+\pi/2$ ,  $-\cos \theta = \sin \alpha$ )

- (A)  $-2.0dB$       (B)  $-4.0dB$       (C)  $-8.0dB$       (D)  $-16dB$

10. Dva polvalovna dipola v smeri osi x postavimo vzporedno enega nad drugega na os z. Pri kateri razdalji  $h=?$  med dipoloma doseže velikost medsebojne impedance  $|Z_{12}|$  najmanjšo vrednost?

- (A)  $0 < h < \lambda/2$       (B)  $\lambda/2 < h < \lambda$       (C)  $\lambda < h < 2\lambda$       (D)  $h \rightarrow \infty$

11. Antena satelitskega sprejemnika ima pri frekvenci  $f=12GHz$  šumno temperaturo  $T_A=30K$ . Šumna temperatura sprejemnika znaša  $T_S=66K$ . Kolikšna je minimalna moč signala  $P_{MIN}=?$  za razmerje  $S/N=10dB$  v pasovni širini  $B=30MHz$ ? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23} J/K$ )

- (A)  $-94dBm$       (B)  $-104dBm$       (C)  $-84dBm$       (D)  $-114dBm$

12. Reverberančna komora vsebuje dva mešalnika rodov z dvema ločenima elektromotorjema. Kakšni hitrosti elektromotorjev izberemo za čim bolj naključno polje v komori?

- (A) enaki kotni hitrosti      (B) v razmerju hitrosti 1:2      (C) v razmerju hitrosti 2:5      (D) v razmerju hitrosti  $1:\sqrt{2}$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 19.12.2017

1. Radijsko sevanje Sonca doseže  $S/\Delta f = 150 \text{ SFU} = 150 \cdot 10^{-22} \text{ W/m}^2/\text{Hz}$  glede na aktivnost Sonca na izbrani dan na frekvenci  $f = 2.88 \text{ GHz}$  na obeh polarizacijah. Kolikšno temperaturo  $T_A = ?$  tedaj doseže brezizgubna antena z  $A_{\text{eff}} = 10 \text{ m}^2$ , obrnjena v Sonce? ( $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ )

- (A) 109000K      (B) 109K      (C) 1090K      (D) 10900K

2. Zaporedno napajana skupina anten v osi z je načrtovana kot bočna skupina z maksimumom sevanja v ravnini xy pri frekvenci  $f = 600 \text{ MHz}$ . Kam se odkloni glavni snop sevanja skupine pri frekvenci  $f' = 630 \text{ MHz}$ ? Oddajnik napaja skupino na spodnjem koncu.

- (A) nedoločeno      (B) navzgor  $\theta_{\text{MAX}} < \pi/2$       (C) navzdol  $\theta_{\text{MAX}} > \pi/2$       (D) ni odklona

3. Radijska zveza premošča razdaljo  $d = 2 \text{ m}$  na frekvenci  $f = 10 \text{ GHz}$ . Točno sredi zveze postavimo krožno oviro na zveznico oddajnik-sprejemnik. Kolikšen mora biti polmer krožne ovire  $a = ?$ , da ovira vnaša v zvezo zakasnitev faze za  $\Delta\phi = -\pi/3$ ? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A) 7cm      (B) 10cm      (C) 5cm      (D) 14cm

4. Zbiralno lečo izdelamo s senčenjem sodih Fresnelovih con. Kolikšen mora biti premer Fresnelove leče  $2r = ?$ , da izdelana antena doseže smernost  $D = 30 \text{ dBi}$  pri frekvenci  $f = 10 \text{ GHz}$  in izkoristku osvetlitve žarilca  $\eta = 60\%$ ? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A) 12.5cm      (B) 39cm      (C) 123cm      (D) 386cm

5. Določite navidezno moč šuma  $P_N = ?$  na vhodu WiFi dostopne točke, ki je opremljena z neusmerjeno brezizgubno anteno v zaprtem okolju  $T_0 = 290 \text{ K}$ . Šumna temperatura sprejemnika znaša  $T_s = 410 \text{ K}$ , pasovna širina WiFi kanala  $B = 20 \text{ MHz}$ . ( $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ )

- (A) -117dBm      (B) -87dBm      (C) -97dBm      (D) -127dBm

6. Mikrovalovna usmerjena zveza premošča razdaljo  $d = 10 \text{ km}$  v praznem prostoru ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ ). Največja površina prve Fresnel-ove cone doseže  $A_{\text{MAX}} = 100 \text{ m}^2$ . Na kateri frekvenci  $f = ?$  deluje opisana mikrovalovna zveza?

- (A) 5.5GHz      (B) 23.6GHz      (C) 11.8GHz      (D) 2.36GHz

7. Luno privzamemo kot kroglo s polmerom  $a = 1737 \text{ km}$ . Površina Lune v področju radijskih val dosega odbojnost  $|\Gamma| = 0.26$ . Kolikšna je odmevna površina Lune  $\sigma = ?$  v področju radijskih valov?

- (A)  $4.3 \cdot 10^4 \text{ km}^2$       (B)  $9.5 \cdot 10^6 \text{ km}^2$       (C)  $2.5 \cdot 10^6 \text{ km}^2$       (D)  $6.4 \cdot 10^5 \text{ km}^2$

8. Kolikšen je domet  $r = ?$  med ročnima radijskima postajama na višini  $h_{\text{TX}} = h_{\text{RX}} = 1.5 \text{ m}$  nad ravnnimi tlemi. Radijski postaji vsebujeta oddajnika moči  $P_{\text{TX}} = 1 \text{ W}$ , sprejemnika z občutljivostjo  $P_{\text{RX}} = -110 \text{ dBm}$  in anteni z dobitkom  $G_{\text{TX}} = G_{\text{RX}} = 1$  pri  $f = 77 \text{ MHz}$ ? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A) 4743m      (B) 15.92km      (C) 474.3km      (D) 1592km

9. Klinasta ovira vnaša dodatno slabljenje  $a = -20 \text{ dB}$  v radijsko zvezo. Zveza premošča razdaljo  $d = 30 \text{ km}$  na frekvenci  $f = 100 \text{ MHz}$ . Kolikšna je višina ovire  $h = ?$  nad zveznico, če se ovira nahaja točno na sredini med oddajnikom in sprejemnikom? ( $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A) 238m      (B) 141m      (C) 378m      (D) 283m

10. Dobitek piramidnega lijaka znižuje kvadratna napaka faze na odprtini. Kateri od navedenih ukrepov je popolnoma NEUČINKOVIT za odpravljanje opisane napake lijaka?

- (A) zbiralno zrcalo      (B) uporaba krožne polarizacije      (C) podaljšanje lijaka      (D) zbiralna leča

11. Vojaški radar lahko zazna vsiljivca na razdalji  $r = 200 \text{ km}$ , ko oddajnik deluje s polno močjo  $P_{\text{TX}} = 1 \text{ MW}$ . Kolikšen znaša domet radarja  $r' = ?$ , ko moč oddajnika znižamo na  $P_{\text{TX}}' = 10 \text{ kW}$ , da s svojim signalom radar ne izdaja svojega položaja sovražniku?

- (A) 20km      (B) 31km      (C) 63km      (D) 112km

12. Pojav Aragove točke povzroči velik vzvraten snop zrcalne antene. Kateri od navedenih ukrepov je popolnoma NEUČINKOVIT za dušenje tega vzvratnega snopa?

- (A) nesimetrični izrez zrcala      (B) nazobčan rob zrcala      (C) absorber okoli zrcala      (D) širši snop sevanja žarilca

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

5. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 16.1.2018

1. Anteno za  $f=2\text{MHz}$  usmerimo navpično v nebo. Kolikšna je koncentracija elektronov  $N_e=?$  v ionosferi na mestu, kjer se valovanje odbije pod pravimo kotom nazaj proti oddajniku? ( $Q_e=-1.6 \cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $\epsilon_0=1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)\text{As/Vm}$ )

- (A)  $2.95 \cdot 10^9/\text{m}^3$       (B)  $4.95 \cdot 10^{10}/\text{m}^3$       (C)  $3.07 \cdot 10^{11}/\text{m}^3$       (D)  $6.87 \cdot 10^{12}/\text{m}^3$

2. Lomni količnik troposfere opišemo z izrazom  $n(h)=1+\Delta n \cdot \exp(-h/H)$ , kjer znaša konstanta  $\Delta n=0.0003$ . Kolikšna je konstanta  $H=?$ , če se krivinski polmer  $R$  radijskih žarkov podvoji pri dvigu za  $\Delta h=5.6\text{km}$ ? Pozimi smemo zanemariti vpliv vodne pare.

- (A)  $8.1\text{km}$       (B)  $5.6\text{km}$       (C)  $3.6\text{km}$       (D)  $11.7\text{km}$

3. Domet med ročnima radijskima postajama  $h_1=h_2=1.5\text{m}$  z neusmerjenima antenama  $G_1=G_2=1$  znaša komaj  $d=3\text{km}$  na frekvenci  $f=450\text{MHz}$ . Na kolikšno višino  $h_1'=?$  moramo dvigniti prvo radijsko postajo nad ravna tla, da dosežemo domet  $d'=10\text{km}$ ?

- (A)  $185\text{m}$       (B)  $33.3\text{m}$       (C)  $5.0\text{m}$       (D)  $16.7\text{m}$

4. Neusmerjeno brezizgubno anteno postavimo tik nad gladino jezera. Kolikšno šumno temperaturo  $T_A=?$  doseže antena v opisanih razmerah? Šum neba dosega v povprečju  $T_N=40\text{K}$ , voda v jezeru ima temperaturo  $T_V=280\text{K}$  in zelo visoko relativno dielektričnost  $\epsilon_r \gg 1$ .

- (A)  $40\text{K}$       (B)  $160\text{K}$       (C)  $280\text{K}$       (D)  $320\text{K}$

5. Kako visoko  $h=?$  moramo postaviti radar na vojaški ladji, da njegov domet doseže  $d=25\text{km}$  za tarče na gladini? Povprečni polmer Zemlje je  $R_z=6378\text{km}$ . Privzamemo, da zaradi loma v troposferi radijski valovi potujejo po loku s krivinskim polmerom  $R=25000\text{km}$ .

- (A)  $36.5\text{m}$       (B)  $49.0\text{m}$       (C)  $64.2\text{m}$       (D)  $27.2\text{m}$

6. Satelitski telefon je opremljen z neusmerjeno anteno. Antena na satelitu ima predpisani smerni diagram  $F(\theta, \phi)$ . Prvi Fresnelov elipsoid ni oviran. Katera od navedenih frekvenc je najbolj primerna?

- (A)  $30\text{GHz}$       (B)  $300\text{GHz}$       (C)  $0.3\text{GHz}$       (D)  $3\text{GHz}$

7. Rezultate meritev presiha uredimo v histogram. Kakšne posledice ima izbira prevelikega števila stolpcov histograma glede na število meritev?

- (A) znižana ločljivost      (B) ni stolpcev višine nič      (C) ne prikažemo vseh meritev      (D) velik šum histograma

8. Pogosti udari strele (kratkotrajen a širokopasoven signal) pokvarijo podatke v radijski zvezi. Katera vrsta raznolikosti v je tem primeru najučinkovitejša, torej največ pripomore k znižanju pogostnosti napak v podatkih?

- (A) frekvenčna      (B) smerna      (C) prostorska      (D) časovna

9. Prereza  $E$  in  $H$  smernega diagrama antene izrišemo na dva različna načina, v močnostni (kvadratični) in v logaritemski (decibelski) skali. Stranski snopi korugiranega lijaka krožnega prereza so bolje vidni v naslednjem prikazu, pokončni skali na grafu:

- (A) močnostni      (B) obeh enako      (C) niso vidni      (D) logaritemski

10. Bazne postaje mobilnega omrežja naj bi imele uporaben domet  $d_u=2\text{km}$  in zagotovljeno oddaljenost motilca (ponavljanje kanala)  $d_M=12\text{km}$ . Kakšno najnižje razmerje signal/šum  $S/N=?$  pričakujemo pri pogostnosti izpada zveze  $P=2.5\%$ ?

- (A)  $7\text{dB}$       (B)  $11\text{dB}$       (C)  $15\text{dB}$       (D)  $22\text{dB}$

11. Prostorsko raznolikost izvedemo s tremi enakimi antenami na zadostnih medsebojnih razdaljah, da je sprejem nekoreliran. Pri izbiri boljše antene doseže skupna verjetnost izpada zveze  $P=0.8\%$ . Kolikšna je verjetnost izpada  $P'=?$  pri sprejemu z dvema antenama?

- (A)  $2\%$       (B)  $4\%$       (C)  $0.8\%$       (D)  $20\%$

12. Trirobnik na jamboru jadrnice ima povprečni presek  $A=0.02\text{m}^2$ . za različne smeri vpada valovanja. Kolikšna je njegova povprečna odmevna površina  $\sigma=?$  za pomorski radar, ki dela na frekvenci  $f=9.375\text{GHz}$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ,  $\Gamma_{\text{odbojnika}}=-1$ )

- (A)  $19.6\text{m}^2$       (B)  $4.9\text{m}^2$       (C)  $1.22\text{m}^2$       (D)  $0.04\text{m}^2$

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 16.10.2018

1. Gostota svetlobne moči Sonca znaša  $\bar{S}=I_r \cdot 1.4 \text{ kW/m}^2$  na oddaljenosti tirnice Zemlje v povprečju  $r=150 \cdot 10^6 \text{ km}$ . S kolikšno močjo  $P=?$  seva Sonce, če smemo absorpcijo valovanja v skoraj praznem vesolju zanemariti?

- (A)  $2 \cdot 10^{16} \text{ W}$       (B)  $4 \cdot 10^{26} \text{ W}$       (C)  $2 \cdot 10^{36} \text{ W}$       (D)  $4 \cdot 10^{41} \text{ W}$
2. za oglaševanje Red Bull-a se pustolovci odpravijo na pot okoli sveta z balonom. Pustolovci skušajo ujeti takšne vetrove, da bo balon potoval na povprečni zemljepisni širini  $60^\circ\text{N}$  (severna polobla). Kolikšno pot bo napravil balon? ( $R_z=6378 \text{ km}$ )
- (A)  $40074 \text{ km}$       (B)  $30699 \text{ km}$       (C)  $20037 \text{ km}$       (D)  $15349 \text{ km}$
3. Če je  $\bar{A}(x, y, z)$  funkcija porazdelitve vektorskega potenciala [ $\text{Vs/m}$ ] v prostoru s kartezičnimi koordinatami  $x$ ,  $y$  in  $z$  [ $\text{m}$ ], je rezultat računske operacije odvajanja  $\Delta \bar{A}=?$  (Laplace) fizikalna veličina z merskimi enotami:

- (A) vektor [ $\text{T}$ ]      (B) skalar [ $\text{Vs/m}^2$ ]      (C) vektor [ $\text{Vs/m}^3$ ]      (D) skalar [ $\text{T/m}$ ]
4. Pri prenosu električne energije iz geostacionarne tirnice v vesolju do sprejemne postaje na Zemlji s pomočjo radijskih valov je smiselno uporabiti naslednje:

- (A) koherenten TX nekoherenten RX      (B) nekoherenten TX koherenten RX      (C) nekoherentna oba TX in RX      (D) koherentna oba TX in RX

5. Satelitska antena premera  $d=6 \text{ m}$  deluje na frekvenci  $f=18 \text{ GHz}$ . Na kateri razdalji  $r=?$  od antene dosega sevano polje lastnosti daljnega polja, kjer smemo meriti smerni diagram antene  $F(\theta, \phi)?$  ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A)  $43.2 \text{ m}$       (B)  $432 \text{ m}$       (C)  $4.32 \text{ km}$       (D)  $4.32 \text{ m}$

6. CCD kamera v telefonu ima lečo premera  $d=1.4 \text{ mm}$  s fiksnim fokusom. Na kakšno razdaljo  $r=?$  naj v tovarni nastavijo fokus, da bo slika še vedno ostra do neskončnosti? Valovna dolžina vidne svetlobe znaša  $\lambda=0.5 \mu\text{m}$ . V optiki dopuščamo fazno napako  $\Delta\phi=\pi$ .

- (A)  $8 \text{ m}$       (B)  $4 \text{ m}$       (C)  $2 \text{ m}$       (D)  $1 \text{ m}$

7. Feritna antena ima navitje z  $N=100$  ovoji, kar omogoča sevalno upornost  $R_s=10 \mu\Omega$  pri delovanju v področju srednjih valov na frekvenci  $f=800 \text{ kHz}$ . Pri katerem številu ovojev navitja  $N'=?$  bi se sevalna upornost podvojila, če ostane vse ostalo nespremenjeno?

- (A)  $200$       (B)  $141$       (C)  $126$       (D)  $119$

8. Pokončen simetrični električni dipol napaja točkast generator v sredini. V svoji neposredni okolini ima električni dipol naslednje komponente elektromagnetskega polja, zapisane v krogelnih koordinatah ( $r, \theta, \phi$ ):

- (A)  $E_r$ ,  $E_\theta$  in  $H_\phi$       (B)  $E_r$ ,  $H_\theta$  in  $E_\phi$       (C)  $H_r$ ,  $E_\theta$ , in  $H_\phi$       (D) samo  $E_r$  in  $H_\theta$

9. Enovalovni dipol  $l=\lambda$  je izdelan iz tanke bakrene žice premera  $2r=0.001\lambda$  in se nahaja v popolnoma praznem prostoru ( $\epsilon_0$ ,  $\mu_0$ ,  $Z_0=377 \Omega$ ). Če takšen enovalovni dipol napajamo točno v sredini, znaša njegova sevalna upornost  $R_s=?$

- (A)  $R_s < 20 \Omega$       (B)  $20 \Omega < R_s < 80 \Omega$       (C)  $80 \Omega < R_s < 400 \Omega$       (D)  $R_s > 400 \Omega$

10. WiFi dostopna točka oddaja z močjo  $P_{TX}=10 \text{ mW}$  na neusmerjeni anteni ( $G_{TX}=1$ ) na frekvenci  $f=2.5 \text{ GHz}$ . Prenosni računalnik na oddaljenosti  $r=3 \text{ m}$  v praznem prostoru je prav tako opremljen z neusmerjeno sprejemno anteno ( $G_{RX}=1$ ). Jakost sprejema  $P_{RX}=?$  znaša:

- (A)  $-70 \text{ dBm}$       (B)  $-60 \text{ dBm}$       (C)  $-50 \text{ dBm}$       (D)  $-40 \text{ dBm}$

11. v sekundarnem navitju Teslovega transformatorja teče sinusni izmenični tok vršne vrednosti  $I=100 \text{ mA}$  frekvence  $f=30 \text{ kHz}$ . Kolikšna največja elektrina  $Q_{MAX}=?$  se nabere na kapacitivnem klobuku Teslovega transformatorja? ( $c_0=3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ )

- (A)  $5.3 \cdot 10^{-7} \text{ As}$       (B)  $3.3 \cdot 10^{-6} \text{ As}$       (C)  $18850 \text{ As}$       (D)  $0.016 \text{ As}$

12. Televizijski sprejemnik na frekvenci  $f=600 \text{ MHz}$  moti elektromotor mlinčka za kavo s krtačkami na oddaljenosti  $r=8 \text{ m}$ . Najučinkovitejši protiukrep proti tovrstnim motnjam je:

- (A) feritna sprejemna antena      (B) obračanje sprejemne antene      (C) električna paličasta antena      (D) nimamo protiukrepov

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

2. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 6.11.2018

1. V Friisovi enačbi slabljenja radijske zveze v praznem prostoru  $P_{RX}=P_{TX}G_{TX}G_{RX}(\lambda/4\pi r)^2$  nastopata valovna dolžina  $\lambda$  in oddaljenost  $r$  v merskih enotah metri [m] ter neimenovana dobitka anten  $G_{TX}$  in  $G_{RX}$ . V kakšnih merskih enotah [?] lahko nastopata moči  $P_{TX}$  in  $P_{RX}$ ?

- (A) neimenovano      (B) [dBm]      (C) [ $\mu$ W]      (D) [dB $\mu$ V]
2. Piramidni lijak je opremljen z valovodnim priključkom, ki ima notranje izmere 10.16mmx22.86mm. V notranjosti valovoda je prazen prostor  $c_0=3 \cdot 10^8$ m/s. Za katero frekvenčno področje je namenjena opisana antena?
- (A) 18-26GHz      (B) 10.7-11.7GHz      (C) 5.9-6.4GHz      (D) 3.7-4.2GHz
3. Tankožični dipol ( $r_{žice}<\lambda$ ) napajamo simetrično v sredini, v kakšnih mejah se lahko giblje dolžina dipola  $l=?$ , če ima impedanca v napajalni točki sredi dipola poleg delovne sevalne upornosti tudi jalovo induktivno komponento?
- (A)  $\lambda/2 < l < \lambda$       (B)  $\lambda < l < 2\lambda$       (C)  $\lambda/4 < l < \lambda/2$       (D)  $\lambda/8 < l < \lambda/4$

4. Izračunajte smernost  $D=?$  objektiva kamere v telefonu premera  $d=3$ mm, ki deluje v področju vidne svetlobe  $\lambda=500$ nm? Površina leče je enakomerno osvetljena. Učinek odbojev zaduši antirefleksni sloj.
- (A) 10.7dBi      (B) 21.4dBi      (C) 42.8dBi      (D) 85.5dBi
5. V reverberančni komori z več mešalniki rodov, ki se vrtijo z različnimi hitrostmi, želimo ustvariti elektromagnetno polje, ki ima naslednje naključne lastnosti (obkrožite NAPĀČNO oziroma tisto, kjer so mešalniki rodov najmanj učinkoviti!):
- (A) amplitudo      (B) frekvenco      (C) polarizacijo      (D) fazo
6. Neznana ground-plane antena ima srajčko iz paličastih radialov dolžine  $l=3.3$ m. Pokončna palčka je nekoliko krajsa in debelejša. Za katero frekvenco  $f=?$  je najverjetnejše načrtovana omenjena antena?
- (A) 27MHz      (B) 54MHz      (C) 90MHz      (D) 180MHz
7. Majhna krožna zanka s polmerom  $a<<\lambda$  leži v ravnini YZ v središču koordinatnega sistema. Vir vsiljuje konstanten izmenični tok  $I_g=100$ mA kjerkoli v zanki. Kakšen je smerni diagram  $F(\theta,\phi)=?$  sevanja zanke na velikih razdaljah  $r>>\lambda$  v praznem prostoru?
- (A)  $\sqrt{1-\sin^2\theta}\sin^2\phi$       (B)  $\sin\theta\cos\phi$       (C)  $\sqrt{1-\sin^2\theta}\cos^2\phi$       (D)  $\sin\theta\sin\phi$

8. Parabolično zrcalo simetričnega izreza dosega globino pri temenu  $h=9$ cm. Premer zrcala znaša  $d=1$ m. Kolikšno je razmerje  $f/d=?$  (goriščnica/premer) opisanega paraboličnega zbiralnega zrcala?
- (A) 0.4      (B) 0.5      (C) 0.6      (D) 0.7
9. skok tangencialne komponente električnega polja  $I_N(\bar{E}_1-\bar{E}_2)$  opišemo z magnetnim ploskovnim tokom  $\bar{K}_m$ . Magnetni naboji  $Q_m$  in magnetni tokovi  $I_m$  sicer v resnici ne obstajajo, so le računski pripomočki, ki imajo merske enote:
- (A) Vs in V      (B) As in A      (C) V/m in A/m      (D) Vs/m in V/m

10. Osnovni rod v pravokotnem kovinskem valovodu razširimo s piramidnim lijakom v odprtino kvadratnega prereza (dve enaki stranici  $a=b$  v smereh  $\bar{E}$  in  $\bar{H}$ ) z zanemarljivo napako faze. V katerem prerezu smernega diagrama  $F(\theta,\phi)$  so stranski snopi največji?
- (A) v ravnini  $\bar{H}$       (B) v ravnini  $\bar{E}$       (C) enaki v  $\bar{E}$  in  $\bar{H}$       (D) v diagonali
11. Simetrični polvalovni dipol potopimo v tekočino z relativno dielektričnostjo  $\epsilon_r=2$  in zanemarljivo majhnimi izgubami. Kolikšna je sevalna upornost dipola na rezonančni frekvenči  $\lambda/2$  v tekočini, ki je nižja od rezonančne frekvence  $\lambda_0/2$  v praznem prostoru?
- (A) 18.8Ω      (B) 36.6Ω      (C) 51.7Ω      (D) 73.1Ω
12. zaradi netočne izdelave površina zbiralnega zrcala odstopa za  $\Delta z=+/-3$ mm od brezhibnega rotacijskega paraboloida. Do katere frekvence  $f_{MAX}=?$  lahko uporabljam opisano zrcalo, če naj napaka faze ne preseže  $\Delta\phi=+/-45^\circ$ ?
- (A) 50GHz      (B) 25GHz      (C) 12.5GHz      (D) 6.25GHz

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Neznano anteno opazujemo v reverberančni komori, kjer z mešalniki rodov, obračanjem referenčne antene in ozkopasovnim spremenjanjem  $\Delta f/f \ll 1$  frekvence vzbujanja skušamo doseči čim bolj naključno polje. Katero lastnost antene lahko določimo v tem primeru?

- (A) smernost D      (B) izkoristek n      (C) polarizacijo Q      (D) dobitek G

2. Kakšno največjo smernost  $D=?$  lahko doseže osna skupina dveh neusmerjenih izvorov, če smo poljubno izbirati razdaljo med izvoroma d ter amplitudi in medsebojno fazo tokov, ki napajata oba neusmerjena vira?

- (A) 3dBi      (B) 4dBi      (C) 5dBi      (D) 6dBi

3. Sevanje bočne skupine želimo električno odkloniti navzdol za kot  $\alpha=5^\circ$  pod obzorje. Kolikšen naj bo fazni zasuk  $\phi=?$  med sosednjima antenama na pokončni razdalji  $d=\lambda$  (gornja antena prehiteva), da dosežemo zahtevani odklon glavnega snopa?

- (A) 0.55rd      (B) 1.10rd      (C) 2.19rd      (D) 4.38rd

4. Bočna skupina vsebuje dva polvalovna dipola, vzporedna koordinatni osi X. Dipola sta nameščena eden nad drugim na (nastavljeni) medsebojni razdalji h na osi Z.  $F(\theta, \phi)$  ima:

- (A) sodo število snopov sevanja      (B) vse maksimume enako visoke      (C) liho število snopov sevanja      (D) rotacijsko simetrijo os Z

5. Pri reševanju integralske enačbe za električno polje  $E$  po postopku momentov (MoM) razdelimo žično anteno na N odsekov različnih dolzin z neznanimi tokovi  $I_n$ . Pri zelo velikem številu odsekov  $N \gg 1$  narašča količina računanja sorazmerno:

- (A)  $\alpha \cdot N \cdot \log_2 N$       (B)  $\alpha \cdot N^2$       (C)  $\alpha \cdot N^3$       (D)  $\alpha \cdot N^4$

6. Štirižično vijačno anteno z vzvratnim sevanjem uporabimo za sprejem satelitov. Opisana antena doseže lepo oblikovan smerni diagram, ki pokriva celotno vidno gorno poloblo, če vse štiri krake napajamo s štirifaznim vezjem:

- (A) na gornjem koncu      (B) sredi krakov      (C) na spodnjem koncu      (D) vseeno kje

7. Pri izračunu smernega diagrama antene  $F(\theta, \phi)=?$  s številskim reševanjem integralske enačbe moramo programu navesti naslednje podatke o antenski nalogi (obkrožite NAPACNO):

- (A) geometrijo antene      (B) moč oddajnika      (C) frekvenco delovanja      (D) mesto vzbujanja

8. Satelit GPS je opremljen z neidealno RHCP anteno z osnim razmerjem  $R_{TX}=1\text{dB}$ . Prenosni GPS sprejemnik je opremljen s še slabšo RHCP anteno z osnim razmerjem  $R_{RX}=3\text{dB}$ . Koliko lahko niha jakost sprejema  $P_{MAX}/P_{MIN}=?$  [dB] zaradi neskladnosti polarizacije?

- (A) 0.17dB      (B) 0.085dB      (C) 0.68dB      (D) 0.34dB

9. Kratkovoljni radijski sprejemnik  $B=6\text{kHz}$  in  $T_s=T_0=290\text{K}$  je priključen na polvalovni dipol nad tlemi s sevalnim izkoristkom  $\eta \approx 1$ . Kolikšna je navidezna moč šuma na vhodu  $P_N=?$ , če znaša šumna temperatura neba  $T_N=75000\text{K}$  na frekvenci  $f=19\text{MHz}$ ? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ )

- (A)  $5.23 \cdot 10^{-19}\text{W}$       (B)  $6.23 \cdot 10^{-15}\text{W}$       (C)  $1.04 \cdot 10^{-18}\text{W}$       (D)  $3.14 \cdot 10^{-15}\text{W}$

10. Desno krožno polarizacijo skušamo doseči z dvema dipoloma, postavljenima v izhodišču KS v smereh osi X in Y pod pravim kotom. Lastna impedanca vsakega dipola je cisto delovna  $Z_{11}=Z_{22}=(70+j0)\Omega$ . Medsebojna impedanca  $Z_{12}=Z_{21}=?$  med dipoloma znaša:

- (A)  $(0+j70)\Omega$       (B)  $(0-j70)\Omega$       (C)  $(70+j0)\Omega$       (D)  $0\Omega$

11. Izgube končne upornosti vodnikov upoštevamo pri številskem reševanju integralske enačbe za električno polje tako, da vsak odsek žice s tokom  $I_n$  dolžine  $l_n$  in upornosti  $R_n$  vsiljuje na površini vodnika vzdolžno komponento električnega polja  $E_n$ :

- (A)  $E_n = I_n^2 \cdot R_n \cdot l_n$       (B)  $E_n = I_n \cdot R_n / l_n$       (C)  $E_n = l_n \cdot R_n / I_n^2$       (D)  $E_n = I_n \cdot l_n / R_n$

12. Sonce vidimo pod zornim kotom  $\alpha_{\text{Sonca}}=0.5^\circ$  in na dani frekvenci seva s temperaturo  $T=10^6\text{K}$ . Za koliko se poveča šumna temperatura  $\Delta T=?$  usmerjene antene z dobitkom  $G=30\text{dB}$ , ko jo iz hladnega neba zasukamo v Sonce?

- (A) 47.8K      (B) 477.5K      (C) 4775K      (D) 47746K

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

4. tiha vaja iz ANTEN IN RAZŠIRJANJA VALOV - 18.12.2018

1. Bočno skupino štirih enakih anten Yagi-Uda napajamo s tokovi enake amplitudo. Meritev pokaže dober Z ampak enako jakost sprejema kot z eno samo anteno. Kaj je vzrok?

- (A) faza ene antene obrnjena      (B) faza dveh anten obrnjena      (C) dve anteni kratko sklenjeni      (D) dve anteni odprte sponke

2. Med oddajnik in sprejemnik vstavimo zbiralno lečo, ki natančno pokrije prvo Fresnelovo cono. za koliko  $a=?$  [dB] se poveča jakost sprejema glede na isto radijsko zvezo v popolnoma praznem prostoru? Leča se na robu stanjša na nič. ( $\rho_1 < d_{TX}, d_{RX}$ )

- (A) 0dB      (B) 6dB      (C) 9.9dB      (D) 10.4dB

3. Radijsko zvezo moti prečni gorski greben, ki se dviga nad zveznico oddajnik-sprejemnik za  $h=1.4\rho_1$ , kjer je  $\rho_1$  polmer prve Fresnel-ove cone na mestu ovire. Kolikšno je dodatno slabljenje  $a=?$  [dB], ki ga takšna ovira vnaša v radijsko zvezo?

- (A) 6dB      (B) 16dB      (C) 19dB      (D) 22dB

4. Kolikšna je površina tal  $A_1=?$ , od katere se odbija oddaja satelita z valovno dolžino  $\lambda=20\text{cm}$ . Oddajnik na satelitu je na oddaljenosti  $d_{TX}=25000\text{km}$ , sprejemnik pa na oddaljenosti  $d_{RX}=20\text{m}$  od središča odboja. Vpadni oziroma odbojni kot znašata  $\theta_v=\theta_o=60^\circ$ .

- (A)  $12.6\text{m}^2$       (B)  $25.1\text{m}^2$       (C)  $6.3\text{m}^2$       (D)  $50.3\text{m}^2$

5. Kakovostna desno-krožno polarizirana antena ima osno razmerje  $a=0.5\text{dB}$ . Kolikšno je razmerje signal/motnja pri sprejemu satelita, ki oddaja na med sabo pravokotnih polarizacijah RHCP in LHCP enako močno, a med sabo neodvisne informacije?

- (A) 3.9dB      (B) 7.7dB      (C) 15.4dB      (D) 30.8dB

6. Program za izračun radijske zveze razpolaga s številskim zemljevidom z ločljivostjo po zemljepisni dolžini in širini  $1''X1''$  (ena kvadratna ločna sekunda). Kolikšna je ločljivost zemljevida v metrih na zemljepisni širini  $\phi=46^\circ\text{N}$ ? ( $R_z=6378\text{km}$ )

- (A)  $30.9\text{m} \times 30.9\text{m}$       (B)  $30.9\text{m} \times 21.5\text{m}$       (C)  $21.5\text{m} \times 21.5\text{m}$       (D) nedoločljivo

7. Diagram sevanja brezizgubne ( $\eta \approx 1$ ) antene ima obliko stožca z zornim kotom  $\alpha_A=3^\circ$  in ravnim temenom. Za koliko stopinj  $\Delta T=?$  se poveča šumna temperatura antene, ko snop zasukamo iz hladnega neba  $T_N=10\text{K}$  v Sonce z zornim kotom  $\alpha_S=0.5^\circ$  in  $T_S=3.6 \cdot 10^6\text{K}$ ?

- (A)  $10^7\text{K}$       (B)  $10^6\text{K}$       (C)  $10^5\text{K}$       (D)  $10^4\text{K}$

8. Na vhod sprejemnika s pasovno širino  $B=30\text{MHz}$  in šumno temperaturo  $T_S=70\text{K}$  priključimo anteno s šumno temperaturo  $T_A=30\text{K}$ . Kolikšna je navidezna skupna moč šuma  $P_N=?$ , preračunana na vhodne sponke sprejemnika? ( $k_B=1.38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ ,  $T_0=290\text{K}$ )

- (A)  $-104\text{dBm}$       (B)  $-101\text{dBm}$       (C)  $-109\text{dBm}$       (D)  $-115\text{dBm}$

9. V vročem poletnem dnevu izmerimo relativno dielektričnost zraka tik nad morsko gladino  $\epsilon_r=1.0007$  pri frekvenci  $f=6\text{GHz}$ . Kolikšno vrednost parametra N je smiselno vstaviti v program za simulacijo usmerjene mikrovalovne radijske zveze čez morje?

- (A) 301      (B) 1400      (C) 345      (D) 700

10. Povprečna izmerjena odmevna površina neznanega letečega predmeta  $\sigma=0.01\text{m}^2$  se s smerjo hitro in skokovito spreminja za več velikostnih razredov pri  $\lambda=3\text{cm}$ . Sklepamo na:

- (A) toplozračni balon s košaro      (B) potniški Boeing B747      (C) kovinska krogla  $r=5.6\text{cm}$       (D) radarsko nevidni F117

11. Simulacija zemeljske radijske zveze napoveduje periodično spreminjače jakosti sprejema z višinama obeh anten nizko nad tlemi. Zakaj pri meritvi pojavi ne opazimo?

- (A) večja hrapavost tal (zgradbe)      (B) razmočena tla od dežja      (C) zveza uporablja krožno polarizacijo      (D) lom valov v troposferi

12. Mikrovalovna usmerjena zveza premošča razdaljo  $d=10\text{km}$  v praznem prostoru ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ). Največja površina prve Fresnel-ove cone doseže  $A_{MAX}=1000\text{m}^2$ . Na kateri frekvenci  $f=?$  deluje opisana mikrovalovna zveza?

- (A) 5.5GHz      (B) 2.36GHz      (C) 11.8GHz      (D) 23.6GHz

Priimek in ime:

Elektronski naslov:

1. Usmerjena zveza med dvema vrhovoma premošča razdaljo  $d=40\text{km}$  na frekvenci  $f=6\text{GHz}$ . Za koliko  $\Delta h=?$  se radijski žarek največ dvigne nad geometrijsko zveznico oddajnik-sprejemnik, če lom v troposferi ukrivlja žarek na polmer  $R=30000\text{km}$ ? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ )

- (A) 26.7m      (B) 13.3m      (C) 6.7m      (D) 53.3m
2. Rezultate meritev presiha uredimo v histogram. Kakšne posledice ima izbira premajhnega števila stolpcov histograma glede na število meritev?
- (A) znižana ločljivost      (B) ni stolpcev višine nič      (C) ne prikažemo vseh meritev      (D) velik šum histograma

3. Ionosferske plasti spreminjajo fazo in zakasnitev signalov satelitskega radio-navigacijskega sistema GPS z nosilcem na frekvenci  $f=1575.42\text{MHz}$ . Ob katerem času dneva je pogrešek določanja položaja zaradi motenj ionosfere največji?

- (A) podnevi      (B) zvečer      (C) ponoči      (D) zjutraj
4. Bazna postaja mobilne telefonije ima anteno na višini  $h=27\text{m}$  nad tlemi in pokriva celico s polmerom  $r=1\text{km}$ . Na kakšno višino  $h'=?$  moramo postaviti anteno sicer enake bazne postaje, da se področje pokrivanja poveča na krog s polmerom  $r'=1.5\text{km}$ ?

- (A) 25m      (B) 30m      (C) 45m      (D) 61m
5. Anteno za  $f=50\text{MHz}$  usmerimo navpično v nebo. Kolikšna je koncentracija elektronov  $N_e=?$  v ionizirani sledi meteorita, kjer se valovanje odbije pod pravimo kotom nazaj proti oddajniku? ( $Q_e=-1.6 \cdot 10^{-19}\text{As}$ ,  $m_e=9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$ ,  $\epsilon_0=1/(4\pi \cdot 9 \cdot 10^9)\text{As/Vm}$ )
- (A)  $7.9 \cdot 10^{11}/\text{m}^3$       (B)  $1.9 \cdot 10^{14}/\text{m}^3$       (C)  $4.9 \cdot 10^{12}/\text{m}^3$       (D)  $3.1 \cdot 10^{13}/\text{m}^3$

6. Na mejni plasti temperaturne inverzije (vrh megle) v ozračju imata temperatura  $T$  in temni količnik  $n$  ozračja naslednji potek kot funkcija višine  $h$ :
- (A)  $dT/dh > 0$  in  $dn/dh > 0$       (B)  $dT/dh > 0$  in  $dn/dh < 0$       (C)  $dT/dh < 0$  in  $dn/dh > 0$       (D)  $dT/dh < 0$  in  $dn/dh < 0$

7. Radijski sprejemnik mobilnega telefona dosega občutljivost  $P_{\text{MIN}}=-105\text{dBm}$  na frekvenci  $f=1.9\text{GHz}$ . Kolikšna mora biti povprečna moč sprejema  $\langle P \rangle=?$ , da bo verjetnost izpada zveze  $P_{\text{IZPADA}}=0.5\%$  pri upoštevanju Rayleigh-ove porazdelitve gostote verjetnosti?

- (A) -82dBm      (B) -75dBm      (C) -95dBm      (D) -88dBm
8. Zveza dosega pri prostorskem raznolikem sprejemu z dvema antenama pogostnost izpada  $P_{\text{IZPADA}}=9\%$  pri preprosti izbiri boljše. Kolikšna pogostnost izpada  $P_{\text{IZPADA}}=?$  dosežemo s tremi antenami? Vse antene so dovolj oddaljene, da so sprejemi nekorelirani.

- (A) 3.3%      (B) 2.2%      (C) 2.7%      (D) 1.3%
9. Kolikšna je radijska vidljivost  $d=?$  iz  $h=50\text{m}$  visokega stolpa nad prostrano ravnino, če upoštevamo faktor povečanja navideznega polmera Zemlje  $K=4/3$ ? Spreminjanje krivinskega polmera radijskih žarkov z višino je zanemarljivo. ( $R_z=6378\text{km}$ )

- (A) 58.3km      (B) 41.2km      (C) 29.2km      (D) 20.6km
10. Umetni satelit se po izstrelitvi in vtirjenju nenadzorovano vrti. Katera vrsta raznolikosti na zemeljskih postajah je v telekomandni oziroma telemetrijski zvezi z linearno-polariziranimi antenami na obeh straneh popolnoma NEUČINKOVITA?

- (A) prostorska      (B) časovna      (C) polarizacijska      (D) frekvenčna
11. Sekundarni radar vprašuje na  $f_1=1030\text{MHz}$ . Odgovori sodelujočega radarskega odzivnika na frekvenci  $f_2=1090\text{MHz}$  na krovu letala vsebujejo naslednje dodatne informacije:

- (A) tri koordinate položaja letala      (B) kodo letala in tlačno višino      (C) hitrost in smer letenja      (D) kodo letala in število leta

12. Ravna kovinska plošča ima obliko kvadrata s stranico  $a=1\text{m}$ . Pri kateri frekvenci  $f=?$  je odmevna površina plošče  $\sigma=100 \cdot A$  stokrat večja od njene fizične površine? ( $c_0=3 \cdot 10^8\text{m/s}$ ,  $\Gamma_{\text{plošče}}=-1$ )

- (A) 5.77GHz      (B) 846MHz      (C) 2.39GHz      (D) 239MHz